Xantia

JUNI 2000


OPR : 8576 ⟶

RÉF. BRE 0708 S

ELSCHEMA

● VÄNSTERSTYRD BIL

"De tekniska uppgifter som står i föreliggande dokumentation är uteslutande avsedda för professionellt bruk vid reparation av fordon. I vissa fall kan informationen gälla fordonssäkerhet. Broschyren skall användas av de bilreparatörer, som de är avsedda för. Det fulla ansvaret åvilar reparatören och inte fordonskonstruktören".
"Den tekniska informationen som förekommer i broschyren kan komma att uppdateras, som funktion av ändrade data för vissa modeller inom programmet. Vi ser gärna att bilreparatörerna regelbundet kontaktar Citroën-nätet, för att få information och tillgång till nödvändiga uppdateringar".



CITROËN
FÖRSÄLJNING EUROPA
DOKUMENTATION SERVICEMARKNAD

ELEKTRISKA EXTRA TILLBEHÖR :

OBSERVERA : Bilens elsystem är konstruerat för att fungera med standard- eller extra utrustning.

OBSERVERA : Vissa elektriska tillbehör kan antingen själva eller genom sin montering inverka menligt på bilens funktion, d v s de elektroniska styrkretsarna, audiokretsen och den elektriska laddningskretsen.

OBLIGATORISKT : Vid installering av elektriska anordningar är det högst viktigt att iaktta seriekopplingarna (se denna handbok eller bruksanvisningarna för montering av tillbehör).

Innehållsförteckning

SÄKRINGAR I MOTORRUMMET (BF01),
MAXI SÄKRINGSBOX (BMF1 - BMF2) : S I

SÄKRINGSHÅLLARE MED 28 SÄKRINGAR (KUPÉ) (BH28) : S V

PLACERING AV RELÄN I MOTORRUM : S VIII

PLACERING AV RELÄN I KUPÉN : S IX

DETALJERAD BESKRIVNING AV INSTRUMENTTAVLORNA : S X

DIAGNOSUTTAG : S XII

ALLMÄN PLACERING AV JORD SEDAN : S XV

ALLMÄN PLACERING AV JORD KOMBI : S XVI

HANTERING AV SKARVARNA : S XVII

HANTERING AV FÖRBINDELSERNA : S XLVII

MOTORAGGREGAT

12 INSPRUTNING - TÄNDNING:
XU7JP4/L3 SAGEM SL96 (LFY)
MEKANISK VÄXELLÅDA MED LUFTKONDITIONERING
MOTORKABELHÄRVAN OCH KOMPLETTERANDE
KABELHÄRVAN ÄR SAMMANSLAGNA : . . . . . S 1

12.1 INSPRUTNING - TÄNDNING:
XU7JP4/L3 SAGEM SL96 (LFY)
MEKANISK VÄXELLÅDA MED LUFTKONDITIONERING
FÖRBEREDD FÖR UTRUSTNING L4
MOTORKABELHÄRVAN OCH KOMPLETTERANDE
KABELHÄRVAN ÄR SAMMANSLAGNA : . . . . . S 4

12.2 INSPRUTNING - TÄNDNING:
XU7JP4/L4 BOSCH MP7.3 (LFY)
MEKANISK VÄXELLÅDA : . . . . . S 7

12.3 INSPRUTNING - TÄNDNING:
XU7JP4/L4 BOSCH MP7.3 (LFY)
AUTOMATISK VÄXELLÅDA AL4 : . . . . . S 10

12.4 INSPRUTNING - TÄNDNING:
DW10TD/L3 BOSCH EDC15C2 (RHY) : . . . . . S 13

12.5 INSPRUTNING - TÄNDNING:
DW10TD/L3 BOSCH EDC15C2 (RHZ)
MED LUFTKONDITIONERING ELLER HYDROAKTIV FJÄDRING : . . . . . S 16

12.6 INSPRUTNING - TÄNDNING:
DW10ATED/L3 BOSCH EDC15C2 (RHZ) : . . . . . S 19
12.7 INSPRUTNING - TÄNDNING:
DW10ATED/L3 BOSCH EDC15C2 (RHZ)
MED LUFTKONDITIONERING ELLER HYDROAKTIV FJÄDRING : . . . . . S 22
12.8 INSPRUTNING - TÄNDNING:
DW10ATED/L4 BOSCH EDC15C2 (RHZ) : . . . . . S 25
12.9 INSPRUTNING - TÄNDNING:
DW10ATED/L4 BOSCH EDC15C2 (RHZ)
MED LUFTKONDITIONERING ELLER HYDROAKTIV FJÄDRING : . . . . . S 28
16 AUTOMATISK VÄXELLÅDA AL4 DIESEL : . . . . . S 31
16.1 AUTOMATISK VÄXELLÅDA AL4 BENSIN AVGASRENING L3 : . . . . . S 34
16.2 AUTOMATISK VÄXELLÅDA AL4 BENSIN AVGASRENING L3
MED FARTHÅLLARE : . . . . . S 37
16.3 AUTOMATISK VÄXELLÅDA AL4 XU7JP4/L4 (LFY) : . . . . . S 40
16.4 AUTOMATISK VÄXELLÅDA 4HP20 : . . . . . S 43
18 TÄNDSYSTEM LPG NECAM-KOLTEC SEDAN : . . . . . S 46
18.1 TÄNDSYSTEM LPG NECAM-KOLTEC KOMBI : . . . . . S 49

GRUPP 2 BELYSNING - SIGNALSYSTEM

20 DIMBAKLJUS : . . . . . S 52
20.1 DIMBAKLJUS KOMBI : . . . . . S 55
20.2 DIMLJUSEN FRAM OCH BAK : . . . . . S 58
20.3 DIMLJUSEN FRAM OCH BAK KOMBI : . . . . . S 61
23 BLINKERS + VARNINGSBLINKERS NIVÅ 1-2 : . . . . . S 64
23.1 BLINKERS + VARNINGSBLINKERS NIVÅ 3 : . . . . . S 67
23.2 BLINKERS + VARNINGSBLINKERS KOMBI : . . . . . S 70
24 HALVLJUSAUTOMATIK : . . . . . S 73
24.1 HALVLJUSAUTOMATIK
MED CD-VÄXLARE : . . . . . S 76
24.2 HALVLJUSAUTOMATIK KOMBI : . . . . . S 79
25 SIGNALHORN : . . . . . S 82
26 PARKERINGSLJUS : . . . . . S 85
26.1 PARKERINGSLJUS KOMBI : . . . . . S 88
26.2 PARKERINGSLJUS
MED HALVLJUSAUTOMATIK : . . . . . S 91
26.3 PARKERINGSLJUS
MED HALVLJUSAUTOMATIK
MED CD-VÄXLARE : . . . . . S 94
26.4 PARKERINGSLJUS
MED HALVLJUSAUTOMATIK KOMBI : . . . . . S 97

26.5 PARKERINGSLJUS
MED FÖRBEREDD KÖRLJUSMONTERING : . . . . . S 100
26.6 PARKERINGSLJUS
MED FÖRBEREDD KÖRLJUSMONTERING
MED CD-VÄXLARE : . . . . . S 103
26.7 PARKERINGSLJUS
MED FÖRBEREDD KÖRLJUSMONTERING KOMBI : . . . . . S 106

GRUPP 3 INNERBELYSNING

30 BELYSNINGSREOSTAT : . . . . . S 109
30.1 BELYSNINGSREOSTAT
MED RELÄ HALVLJUSAUTOMATIK : . . . . . S 112
30.2 BELYSNINGSREOSTAT
MED FÖRBEREDD KÖRLJUSMONTERING : . . . . . S 115
30.3 INNERBELYSNING : . . . . . S 118
30.4 INNERBELYSNING KOMBI : . . . . . S 121

GRUPP 4 FÖRARINFORMATION

47 SUMMERRELÄ TÄND BELYSNING : . . . . . S 124
47.1 SUMMERRELÄ TÄND BELYSNING
MED HALVLJUSAUTOMATIK : . . . . . S 127
47.2 SUMMERRELÄ TÄND BELYSNING
MED FÖRBEREDD KÖRLJUSMONTERING : . . . . . S 130
47.3 SUMMER GLÖMD NYCKEL : . . . . . S 133
47.4 KONTROLLAMPA FÖR ÖPPEN DÖRR BILLIGARE MODELL : . . . . . S 136
47.5 KONTROLLAMPA FÖR ÖPPEN DÖRR DYRARE MODELL : . . . . . S 139

GRUPP DIVERSE SERVO-MEKANIK

61 FÖNSTERHISS BAK : . . . . . S 142
61.1 FÖNSTERHISS BAK MED KLÄMSKYDD : . . . . . S 145
62 CENTRALLÅSNING BILLIGARE MODELL : . . . . . S 148
62.1 CENTRALLÅSNING : . . . . . S 151
62.2 CENTRALLÅSNING BILLIGARE MODELL KOMBI : . . . . . S 154
62.3 CENTRALLÅSNING KOMBI : . . . . . S 157
63 ELSTYRT FÖRARSÄTE DYRARE MODELL : . . . . . S 160
63.1 ELSTYRT PASSAGERARSÄTE DYRARE MODELL : . . . . . S 163
65 UPPBLÅSBAR KUDDE FÖRARE + PASSAGERARE -
SIDOAIRBAGS -
SPÄNNARE PYROTEKNISKT BÄLTE : . . . . . S 166
68 ELEKTRISKT SOLTAK : . . . . . S 169

GRUPP HJÄLP VID KÖRNINGEN

72 DIGITAL KLOCKA - YTTERTEMPERATUR : . . . . . S 172

73 FARTHÅLLARE
BENSIN AUTOMATISK VÄXELLÅDA AL4 : . . . . . S 175

73.1 FARTHÅLLARE
ES9J4 (XFZ) AUTOMATISK VÄXELLÅDA 4HP20 : . . . . . S 178

77 HYDROAKTIV FJÄDRING : . . . . . S 181

77.1 HYDROAKTIV FJÄDRING KOMBI : . . . . . S 184

77.2 HYDROAKTIV FJÄDRING
MED CITROËN SYSTEME FOR AKTIV KRÄNGNINGSKONTROLL : . . . . . S 187

GRUPP KOMFORT VID KÖRNINGEN

80 VÄRME/VENTILATION : . . . . . S 190

80.1 LUFTKONDITIONERING XU5 (BFZ)-XU7JB (LFX)-
XU7JP4 (LFY)-XU10J4R (RFV)
MEKANISK VÄXELLÅDA : . . . . . S 193

80.2 LUFTKONDITIONERING XU7JP4 (LFY)
MOTORKABELHÄRVAN OCH KOMPLETTERANDE
KABELHÄRVAN ÄR SAMMANSLAGNA : . . . . . S 196

80.3 LUFTKONDITIONERING XU7JP4 (LFY)-XU10J4R (RFV)
AUTOMATISK VÄXELLÅDA : . . . . . S 199

80.4 LUFTKONDITIONERING ES9J4 (XFZ) : . . . . . S 202

80.5 LUFTKONDITIONERING XUD9BTF (DHX)
AUTOMATISK VÄXELLÅDA : . . . . . S 205

80.6 LUFTKONDITIONERING DW10ATED (RHZ) - DW10TD (RHY) : . . . . . S 208

81 ELUPPVÄRMD BAKRUTA -
ELUPPVÄRMDA BACKSPEGLAR : . . . . . S 211

81.1 ELUPPVÄRMD BAKRUTA -
ELUPPVÄRMDA BACKSPEGLAR KOMBI : . . . . . S 214

81.2 CIGARRETTÄNDARE : . . . . . S 217

81.3 CIGARRETTÄNDARE + TILLBEHÖR : . . . . . S 220

82 ELEKTRONISKT STÖLDLÅS XU5JP (BFZ) : . . . . . S 223

82.1 ELEKTRONISKT STÖLDLÅS XU7JP4/L3 (LFY)-XU7JB (LFX) : . . . . . S 226

82.2 ELEKTRONISKT STÖLDLÅS XU7JP4/L3 (LFY)
MOTORKABELHÄRVAN OCH KOMPLETTERANDE
KABELHÄRVAN ÄR SAMMANSLAGNA : . . . . . S 229

82.3 ELEKTRONISKT STÖLDLÅS XU7JP4/L4 (LFY) : . . . . . S 232

82.4 ELEKTRONISKT STÖLDLÅS XU10J4R (RFV) : . . . . . S 235

82.5 ELEKTRONISKT STÖLDLÅS ES9J4 (XFZ) : . . . . . S 238

82.6 ELEKTRONISKT STÖLDLÅS XUD9BTF (DHX)
AUTOMATISK VÄXELLÅDA : . . . . . S 241

82.7 ELEKTRONISKT STÖLDLÅS DW10ATED (RHZ) - DW10TD (RHY) : . . . . . S 244

83 ELUPPVÄRMDA SÄTEN : . . . . . S 247
84 BILRADIO : . . . . . S 250
84.1 BILRADIO
MED CD-VÄXLARE : . . . . . S 253
84.2 BILRADIO
MED CD-VÄXLARE KOMBI : . . . . . S 256


KABELHÄRVORNAS PLACERING
SEDAN : S 259

KABELHÄRVORNAS PLACERING
KOMBI : S 261


ALLMÄN PLACERING AV SKARVARNA
SEDAN : S 263

ALLMÄN PLACERING AV SKARVARNA
KOMBI : S 265


FÖR ÖVRIGA SCHEMAN, SE BROSCHYR BRE 0663



BF 01



BMF 1



BMF 2

D3AP05RP

säkringar i motorrummet (BF01)

säkringar	A	data
F1	20A	Styrbox låsningsfria bromsar
F2	25A eller 30A	insprutning ES9J4 eller dubbelrelä DW10 eller luftpump (avgasrening L4)
F3	30A	aggregat kylfläktmotor eller ledig
F4	15A	strömmatning (dubbelrelä DW10)
F5	5A	aggregat kylfläktmotor (styrbox kylvätsketemperatur) eller ledig
F6	30A	Relä dimljus fram - tidrelä strålkastarspolare
F7	20A	insprutning utom ES9J4 eller ledig
F8	20A	strömmatning (värmare för kylvatten)
F9	10A	bensinpump (via dubbelrelä)
F10	5A	tidrelä strålkastarspolare (information halvljus/helljus)
F11	5A	relä givare lambda - magnetventil DW10 - uppvärmning av spjällhuset - luftmängdmätare - insprutningspump DW10
F12	10A	höger helljus
F13	10A	vänster helljus
F14	10A	höger halvljus
F15	10A	vänster halvljus


MAXI säkringsbox (BMF1)

säkringar	A	data
A	60A	rattlås (+ CC, + AA, + DEM)
B	40A	rattlås (+ KK) - säkringshållare med 28 säkringar (kupé) (BH28)
C	80A	säkringshållare med 28 säkringar (kupé) (BH28)
D	40A	Omkopplare belysning (0002) - säkringshållare med 28 säkringar (kupé) (BH28)


MAXI säkringsbox (BMF2)

säkringar	A	data
E	40A	aggregat kylfläktmotor
F	40A	aggregat kylfläktmotor eller ledig
G	40A	värmare för kylvatten DW10
H	40A	värmare för kylvatten DW10

SÄKRINGSHÅLLARE MED 28 SÄKRINGAR (KUPÉ) (BH28) :



D3AP081P



BH28


D3AP08EP

säkringshållare med 28 säkringar (kupé) (BH28)

säkringar	A	elmatning	data
F1	10A	+CC	styrbox aut.växellåda
F2	10A	+CC	kombinerad styrbox för kupéskydd - manöverorgan spärr väljare automatlåda - summer - styrbox kylvätsketemperatur - hastighetsgivare - Backljuskontakt - värmande T-stycke - nivåkontakt kylvätska - pressostat - Eluppvärmda spolmunstycken - styrrelä för värmare av vattenkrets - kontrollampa för vatten i bränslet - magnetventil för minskning av utväxling - kontakt växellägen (automatisk växellåda 4HP20) - elektrohydrauliskt block automatlåda AL4 - diagnosuttag
F3	10A	+CC	strömmatning/*-styrbox, LPG - system hydroaktiv fjädring
F4	10A	+CC	låsningsfria bromsar - farthållare
F5	20A	+CC	fläkt luftkonditionering eller luftkonditionering (C) - instrumenttavla - bromsljuskontakt - styrbox kylvätsketemperatur (styrning kylfläktsaggregat)
F6	5A	+BB	styrbox insprutning - styrbox kylvätsketemperatur
F7	-	+BB	ledig
F8	30A	+BB	kombinerad styrbox för kupéskydd - diagnosuttag - hydroaktiv fjädring
F9	10A	+BB	bilradio (A) - kombinerad styrbox för kupéskydd - instrumenttavla - klocka + display yttertemperatur
F10	30A	+BB	fönsterhissar fram - klämskydd (P)
F11	10A	+VV	+ parkeringsljus - vänster parkeringsljus fram - höger parkeringsljus bak (på kaross) - nummerplåtsbelysning
F12	5A	+VV	höger positionsljus fram - vänster parkeringsljus bak - nummerplåtsbelysning
F13	20A	+BB	eluppvärmda säten (P) - strömmatning/styrbox, LPG - soltak (P)
F14	30A	+BB	fönsterhiss bak - klämskydd (P)
F15	20A	+BB	signalhorn (P) - relä/signalhorn (C) - draganordning husvagn
F16	30A	+BB	eluppvärmd bakruta - eluppvärmda backspeglar (P)
F17	15A	+BB	Strömställare varningsblinkers
F18	10A	-	dimljus bak + kontrollampa
F19	10A	+KK	strömbrytare eluppvärmd bakruta + tidsinkoppling - Relä sätesuppvärming (C)
F20	40A	+KK	elstyrda säten (P)
F21	30A	+BB	fläkt luftkonditionering eller luftkonditionering (P) - styrbox luftkonditionering
F22	10A	+AA	bilradio + CD-växlare
F23	20A	+AA	cigarrettändare (P) - uttag tillbehör
F23B	20A	+BB	
F24	-	+AA	ledig
F24B	-	+BB	
F25	20A	+AA	vindrutetorkare (C) - motor vindrutetorkare (P) + pump - taktrelä vindrutetorkare (fram) (C) - relä/regndetektor
F26	15A	+AA	Blinkersrelä - motor bakrutetorkare (P)
F27	5A	+AA	belysning handskfack - elstyrda backspeglar - kartläsningslampa - soltak (C)
F28	15A	+AA	fönsterhiss bak/fram (C) - instrumenttavla - regndetektor (C) - klocka + display yttertemperatur

A : strömmatning - P : effekt - C : reglage.


PLACERING AV RELÄN I MOTORRUM :



D3AP05TP


1 - 1147 - matarrelä för glödstift 3 och 4 värmare för kylvatten.
1 - 1149 - relä 2 värmare kylvatten (nordiska länder).
1 - 2665 - relä dimljus fram (utom DW10).
2 - 1252 - relä förinställning dieselinsprutning.
2 - 5400 - tidrelä strålkastarspolare.
3 - 1005 - relä startspärr (AL4/4HP20).
3 - 1146 - matarrelä för glödstift 1 och 2 värmare för kylvatten (DW10).
3 - 1148 - relä 1 värmare kylvatten (DW10) (nordiska länder).
3 - 1213 - relä luftpump (L4).
4 - 2665 - relä dimljus fram (DW10).
5 - ledig.
6 - 1606 - relä summer för parkeringsläge (4HP20).


PLACERING AV RELÄN I KUPÉN :




1 - 4740 - ljudsignal hög hastighet.
2 - 8116 - Tidrelä eluppvärmd bakruta.
3 - 6805 - relä soltak.
4 - 6021 - relä fönsterhissar fram.
5 - 2505 - relä signalhorn.
6 - 6125 - relä bakre fönsterhiss.
7 - 8308 - Relä sätesuppvärming.
8 - 7307 - relä säkerhet farthållare.
9 - 1642 - relä manöverorgan spärr väljare automatlåda.
10 - 2305 - Blinkersrelä.
11 - ej använd.
12 - 5002 - relä styrning regngivare.
13 - 5003 - relä för styrning av regngivarens hastighet.
14 - 2400 - relä krets parkeringsljus halvljusautomatik.
14 - 2402 - shunt relä körljus.
15 - 2401 - relä halvljus halvljusautomatik.
16 - ej använd.
17 - 8048 - relä värmefläktmotor.
18 - 5010 - tidrelä vindrutetorkare.

DETALJERAD BESKRIVNING AV INSTRUMENTTAVLORNA :






V4800
V4430
V1000
V4120
V6560
V4730
V8110
V4040
V1300
V7000
V0004
V2320
V2330
V4400
V6561
V2660
STOP
km/h
tr/min x 100
V4410
V4110
V4700
V2620
V2610
V4130
V4020
V4320
V8020
V4300
V2000



V4040
V4430
V1000
V4120
V6560
V4050
V6561
V2660
V1300
V7000
V0004
V2320
V2330
V4400
V4730
V8110
STOP
km/h
tr/min x 100
V4410
V4110
V4700
V1150
V2620
V2610
V4130
V4020
V4320
V8020
V4300
V2000

D3AP047P

DIAGNOSUTTAG :





EM32
MC001 JV
ME32 VJ
MC31
ME32
VJ
EM30
MC002 VJ
ME30 JV
MC30
ME30
JV
EC02
C02 JN
C022 OR
ECC1
CC JN
CC1 JN
50 P/B
50 P/B
16V NR
C022 1
MC001 4
MC002 5
B08B 16
C001
OR
JV
VJ
OR
EB08
JN B08
OR B08B
34V NR
B08 A8
C02 B2
JN
JN
2V NR
CC1 2
JN
1V GR
BMF4B 1
RG
BH28
ICO1 133V
BA
MR
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
RG
MR
2V NR
BMF1 1
MR
CA00
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
2V GR
CC 2
JN
10 PR
4V NR
MR
RG
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ68GG




D3AP00ND

1 - + efter kontakt.
2 - ej använd.
3 - givare motorvarv.
4 - jord.
5 - jord.
6 - självdiagnosen luftkonditionering + kombinerad styrbox för kupéskydd.
7 - kontroll motor + automatisk växellåda AL4 - 4HP20 . linje K buss ISO.
8 - självdiagnosen aggregat kylfläktmotor.
9 - självdiagnosen information motorn i gång (utgång kodade sprängbilder).
10 - ej använd.
11 - självdiagnosen inställbar backspegel.
12 - självdiagnosen låsningsfria bromsar.
13 - självdiagnosen försträckare & airbag.
14 - självdiagnosen fjädring.
15 - kontroll motor + automatisk växellåda AL4 - 4HP20 . linje L buss ISO.
16 - + batteriet.

ALLMÄN PLACERING AV JORD SEDAN :



ALLMÄN PLACERING AV JORD KOMBI :



HANTERING AV SKARVARNA :

kabelhärva 10 PR

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E162B	162A	hastighetsgivare	1620	E162B	
-	1360	E162B		styrbox för motorkontroll	1320
-	162	E162B		E162A (50 P/B)	
-	7711	E162B		Styrbox elektronisk fjädring	7715
-					
E220	220A	elektrohydrauliskt block automatlåda	1635	E220	
-	220	E220		Anslutning + permanent belysning husvagn	C310
-	2250	E220		styrbox för motorkontroll	1320
-					
E405	405B	temperaturgivare - Termokontakt kylsystem (visare)	4025	E405	
-	405	E405		instrumenttavla	0004
-	405A	E405		nivåkontakt kylvätska	4010
-					
E510	510	Spolarvätskepump fram/bak	5115	E510	
-	510A	E510		nivågivare rengöringsvätska	5110
-	510B	E510		Omkopplare torkare	0005
-	513	E510		tidrelä strålkastarspolare	5400
-					
E704	210	styrbox för motorkontroll	1320	E704	
-	218	styrbox aut.växellåda	1630	E704	
-	7046	E704		E216 (50 P/B)	
-	7046A	E704		Styrbox låsningsfria bromsar	7020
-					
E807A	8062	styrbox luftkonditionering	8080	E807A	
-	8069	E807A		kylkompressor	8020
-	8077	E807A		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-					
EB07	BM07	säkringar i motorrummet	BF01	EB07	
-	BM07A	EB07		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07B	EB07		EBM7 (20 MOT)	
-					
EB06	B6	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EB06	
-	B6A	EB06		styrbox för motorkontroll	1320
-	B6B	EB06		EB06A (22 MOT/C)	
-					
EBM4	BMF4	maxi-säkringshållare	BMF1	EBM4	
-	BMF4A	EBM4		EBM4A (50 P/B)	
-	BMF4B	EBM4		säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28

kabelhärva 10 PR (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EC02A	C02A	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EC02A	
-	C02B	EC02A		EC02B (20 MOT - 22 MOT/C)	
-	C02C	EC02A		nivåkontakt kylvätska	4010
-	C02D	EC02A		pressostat	8007
-	C02F	EC02A		Eluppvärmda spolmunstycken	5105
-	C02N	EC02A		matarrelä tändstift 1/2 vattenvärmare eller relä 1 värmare kylvatten	1146 eller 1148
-	C02P	EC02A		matarrelä tändstift 3/4 vattenvärmare	1147
-	C02S	EC02A		pressostat eller relä 1 värmare kylvatten	8007 eller 1148
-					
ECC2A	CC2	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	ECC2A	
-	CC2A	ECC2A		ECC2B (22 MOT/C) eller relä startspärr	1005
-	CC2B	ECC2A		styrbox för motorkontroll eller dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1320 eller 1304
-					
EM10	ME10	jord	MC10	EM10	
-	ME101	EM10		E101 (12 US FR)	
-	M2320	EM10		Blinkers vänster fram	2320
-	M2340	EM10		Vänster sidoblinkers	2340
-	M2521	EM10		signalhorn bas	2521
-	M2522	EM10		signalhorn diskant	2522
-	M261A	EM10		Vänster strålkastare	2610
-	M261B	EM10		Vänster strålkastare	2610
-	M5015	EM10		motor vindrutetorkare	5015
-	M7320	EM10		säkerhetsventil farthållare	7320
-					
EM11	ME11	jord	MC11	EM11	
-	M2325	EM11		Blinkers höger fram	2325
-	M2345	EM11		Höger sidoblinkers	2345
-	M261C	EM11		Höger strålkastare	2615
-	M261D	EM11		Höger strålkastare	2615
-	M4010	EM11		nivåkontakt kylvätska	4010
-					
EM15	ME15	jord	MC15	EM15	
-	M5105	EM15		Eluppvärmda spolmunstycken	5105
-	M5110	EM15		nivågivare rengöringsvätska	5110
-	M5400	EM15		tidrelä strålkastarspolare	5400
-	M5405	EM15		pump strålkastarspolare	5405
-	M8099	EM15		förvärmning kylsystem	1190

kabelhärva 10 PR ES9J4 (XFZ)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E162B	162A	E162 (20 MOT)		E162B	
-	162	E162B		E162A (50 P/B)	
-	7711	E162B		Styrbox elektronisk fjädring	7715
-					
E405	405B	styrbox kylvätsketemperatur	8010	E405	
-	405	E405		instrumenttavla	0004
-	405A	E405		nivåkontakt kylvätska	4010
-					
E426	426A	styrbox för motorkontroll	1320	E426	
-	426	E426		instrumenttavla	0004
-	6750	E426		styrbox aut.växellåda	1630
-					
E510	510	Spolarvätskepump fram/bak	5115	E510	
-	510A	E510		nivågivare rengöringsvätska	5110
-	510B	E510		Omkopplare torkare	0005
-	513	E510		tidrelä strålkastarspolare	5400
-					
E704	218	styrbox aut.växellåda	1630	E704	
-	7046	E704		E216 (50 P/B)	
-	7046A	E704		Styrbox låsningsfria bromsar	7020
-					
E731	7320	säkerhetsventil farthållare	7320	E731	
-	7313	E731		styrbox farthållare	7310
-	7313A	E731		enhet vakuumpump-ventilationsventil för farthållare	7315
-	7338	E731		styrbox för motorkontroll	1320
-					
EB02	BM02	säkringar i motorrummet	BF01	EB02	
-	BM02A	EB02		dubbelt flerfunktionsrelä effekt	1307
-	BM02B	EB02		EB02A (20 MOT)	
-	BM02C	EB02		styrbox aut.växellåda	1630
-					
EBM4	BMF4	maxi-säkringshållare	BMF1	EBM4	
-	BMF4A	EBM4		EBM4A (50 P/B)	
-	BMF4B	EBM4		säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28
-					
EC02A	C02A	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EC02A	
-	C02B	EC02A		EC02B (20 MOT -22 MOT/C)	
-	C02C	EC02A		nivåkontakt kylvätska	4010
-	C02E	EC02A		kontakt växellägen	1600
-	C02F	EC02A		Eluppvärmda spolmunstycken	5105

kabelhärva 10 PR ES9J4 (XFZ) (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EC17	C17	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EC17	
-	C17A	EC17		styrbox aut.växellåda	1630
-	C17B	EC17		styrbox aut.växellåda	1630
-					
EM10	ME10	jord	MC10	EM10	
-	ME101	EM10		E101 (12 US FR)	
-	M2320	EM10		Blinkers vänster fram	2320
-	M2340	EM10		Vänster sidoblinkers	2340
-	M2521	EM10		signalhorn bas	2521
-	M2522	EM10		signalhorn diskant	2522
-	M261A	EM10		Vänster strålkastare	2610
-	M261B	EM10		Vänster strålkastare	2610
-	M5015	EM10		motor vindrutetorkare	5015
-	M7320	EM10		säkerhetsventil farthållare	7320
-					
EM11	ME11	jord	MC11	EM11	
-	M2325	EM11		Blinkers höger fram	2325
-	M2345	EM11		Höger sidoblinkers	2345
-	M261C	EM11		Höger strålkastare	2615
-	M261D	EM11		Höger strålkastare	2615
-	M4010	EM11		nivåkontakt kylvätska	4010
-					
EM15	ME15	jord	MC15	EM15	
-	M5105	EM15		Eluppvärmda spolmunstycken	5105
-	M5110	EM15		nivågivare rengöringsvätska	5110
-	M5400	EM15		tidrelä strålkastarspolare	5400
-	M5405	EM15		pump strålkastarspolare	5405
-					
EM15A	ME15A	jord	MC15	EM15A	
-	M1600	EM15A		kontakt växellägen	1600
-	M1606	EM15A		relä summer för parkeringsläge	1606
-	M1630	EM15A		styrbox aut.växellåda	1630
-	M163A	EM15A		styrbox aut.växellåda	1630
-	M163B	EM15A		styrbox aut.växellåda	1630

kabelhärva 12 US FR

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E101	ME10	EM10 (10 PR)		E101	
-	M4410	E101		Kontakt bromsvätskenivå	4410
-	M445	E101		kontakt slitna bromsklossar vänster fram	4430
-	M446	E101		kontakt slitna bromsklossar höger fram	4431
-					
E102	444	instrumenttavla	0004	E102	
-	445	E102		kontakt slitna bromsklossar vänster fram	4430
-	446	E102		kontakt slitna bromsklossar höger fram	4431

kabelhärva 16 GMV

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E096	1511	kylfläkt höger	1511	E096	
-	1512	kylfläktmotor	1510	E096	
-	151	E096		Termokontakt kylfläkt	1505
-	1510	E096		anslutning diagnos	C001
-	155	E096		relä kylfläkt höger eller kylfläkt höger	1503 eller 1511
-	1550	E096		relä kylfläkt höger	1503
-	156	E096		relä seriematning kylfläktar vänster och höger	1504

kabelhärva 20 MOT XU5JP (BFZ)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E121	1210	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E121	
-	1211	E121		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1212	E121		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1213	E121		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1214	E121		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E122	122	säkringar i motorrummet	BF01	E122	
-	1220	E122		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	1227	E122		motstånd uppvärmning förgasare eller spridarhus	1270
-					
E126	1262	styrbox för motorkontroll	1320	E126	
-	1342	E126		tempgivare insugningsluft	1240
-	1351	E126		givare för spjälläge	1316
-	1357	E126		givare tryck insugningsluft	1312
-					
E132	1320	styrbox för motorkontroll	1320	E132	
-	1321	E132		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1322	E132		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1323	E132		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1324	E132		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E822A	8220	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E822A	
-	1223	E822A		relä luftpump eller magnetventil urluftning kolfilterbehållare	1213 eller 1215
-	8224	E822A		Insprutningsrelä	1302
-					
EBM7	BM07B	EB07 (10 PR)		EBM7	
-	BM07C	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07D	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07E	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07F	EBM7		Insprutningsrelä	1302
-					
EM01C	ME01B	jord	MM01	EM01C	
-	1336	EM01C		givare kylvattentemperatur	1220
-	D132	EM01C		givare motorvarv	1313
-	M132C	EM01C		styrbox för motorkontroll	1320
-	M8204	EM01C		Insprutningsrelä	1302
-					
EM01D	ME01A	jord	MM01	EM01D	
-	M1270	EM01D		motstånd uppvärmning förgasare eller spridarhus	1270
-	M132A	EM01D		styrbox för motorkontroll	1320
-	M1350	EM01D		syresond fram	1350

kabelhärva 22 MOT/C XU5JP (BFZ)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EB6A	B6B	EB06 (10 PR)		EB6A	
-	B6C	EB6A		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	B6D	EB6A		relä kylfläkt vänster	1502
-					
EC02B	C02B	EC02A (10 PR)		EC02B	
-	C02E	EC02B		hastighetsgivare	1620
-	C02J	EC02B		Backljuskontakt	2200
-	C02R	EC02B		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-					
EM16	ME16	jord	MC16	EM16	
-	M1620	EM16		hastighetsgivare	1620
-	M8010	EM16		styrbox kylvätsketemperatur	8010

kabelhärva 20 MOT XU7JP4/L3 (LFY)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E121	1210	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E121	
-	1211	E121		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1212	E121		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1213	E121		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1214	E121		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E122	123	säkringar i motorrummet	BF01	E122	
-	1227	E122		motstånd uppvärmning förgasare eller spridarhus	1270
-	1227A	E122		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-					
E132	1320A	styrbox för motorkontroll	1320	E132	
-	1322	E132		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1323	E132		insprutare cylinder nr 3	1333
-					
E133	1320	styrbox för motorkontroll	1320	E133	
-	1321	E133		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1324	E133		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
EBM7	BM07B	EB07 (10 PR)		EBM7	
-	BM07C	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07D	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07E	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07F	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304

kabelhärva 22 MOT/C XU7JP4/L3 (LFY)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EB6A	B6B	EB06 (10 PR)		EB6A	
-	B6C	EB6A		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	B6D	EB6A		relä kylfläkt vänster	1502
-					
EC02B	C02B	EC02A (10 PR)		EC02B	
-	C02E	EC02B		hastighetsgivare	1620
-	C02J	EC02B		Backljuskontakt	2200
-	C02R	EC02B		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-					
EM16	ME16	jord	MC16	EM16	
-	M1620	EM16		hastighetsgivare	1620
-	M8010	EM16		styrbox kylvätsketemperatur	8010

kabelhärva 20 MOT XU7JP4/L3 (LFY)
motorkabelhärvan och kompletterande kabelhärvan är sammanslagna

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E121	1210	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E121	
-	1211	E121		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1212	E121		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1213	E121		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1214	E121		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E132	1320A	styrbox för motorkontroll	1320	E132	
-	1322	E132		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1323	E132		insprutare cylinder nr 3	1333
-					
E133	1320	styrbox för motorkontroll	1320	E133	
-	1321	E133		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1324	E133		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
EB6A	B6B	EB06 (10 PR)		EB6A	
-	B6C	EB6A		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	B6D	EB6A		relä kylfläkt vänster	1502
-					
EBM7	BM07B	EB07 (10 PR)		EBM7	
-	BM07C	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07D	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07E	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07F	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-					
EC02B	C02B	EC02A (10 PR)		EC02B	
-	C02E	EC02B		hastighetsgivare	1620
-	C02J	EC02B		Backljuskontakt	2200
-	C02R	EC02B		styrbox kylvätsketemperatur	8010

kabelhärva 20 MOT XU7JP4/L4 (LFY)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E113	123	säkringar i motorrummet	BF01	E113	
-	1133	E113		givare referenscylinder	1115
-	122A	E113		syresond bak	1351
-	122C	E113		syresond fram	1350
-					
E121	1210	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E121	
-	1211	E121		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1212	E121		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1213	E121		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1214	E121		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E133	1349	styrbox för motorkontroll	1320	E133	
-	1336	E133		givare kylvattentemperatur	1220
-	1357	E133		givare tryck insugningsluft	1312
-	1441	E133		accelerationsmätare	1222
-					
E134	1342A	styrbox för motorkontroll	1320	E134	
-	1342	E134		tempgivare insugningsluft	1240
-	1351	E134		givare för spjälläge	1316
-					
E135	1350A	styrbox för motorkontroll	1320	E135	
-	1355	E135		givare tryck insugningsluft	1312
-	1440	E135		accelerationsmätare	1222
-					
E140	140	styrbox för motorkontroll	1320	E140	
-	140A	E140		anslutning diagnos	C001
-	6790	E140		styrbox aut.växellåda	1630
-					
E141	141	styrbox för motorkontroll	1320	E141	
-	141A	E141		anslutning diagnos	C001
-	6780	E141		styrbox aut.växellåda	1630
-					
E426	426	styrbox för motorkontroll	1320	E426	
-	426A	E426		instrumenttavla och anslutning diagnos	0004 och C001
-	6751	E426		styrbox aut.växellåda	1630

kabelhärva 20 MOT XU7JP4/L4 (LFY) (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EBM7	BM07B	EB07 (10 PR)		EBM7	
-	BM07C	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07D	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07E	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07F	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07G	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-					
EM01	ME01	jord	MM01	EM01	
-	M132A	EM01		styrbox för motorkontroll	1320
-	M132C	EM01		styrbox för motorkontroll	1320
-	M132D	EM01		styrbox för motorkontroll	1320
-	M132E	EM01		styrbox för motorkontroll	1320

kabelhärva 22 MOT/C XU7JP4/L4 (LFY)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E807	8075	styrbox luftkonditionering	8080	E807	
-	8075A	E807		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	8075B	E807		styrbox aut.växellåda	1630
-					
EB6A	B6B	EB06 (10 PR)		EB6A	
-	B6C	EB6A		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	B6D	EB6A		relä kylfläkt vänster	1502
-					
EC02B	C02B	EC02A (10 PR)		EC02B	
-	C02E	EC02B		hastighetsgivare	1620
-	C02J	EC02B		elektrohydrauliskt block automatlåda	1635
-	C02R	EC02B		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-					
EM16	ME16	jord	MC16	EM16	
-	M1620	EM16		hastighetsgivare	1620
-	M1637	EM16		kontakt backväxel automatlåda	1637
-	M17E	EM16		elektrohydrauliskt block automatlåda	1635
-	M8010	EM16		styrbox kylvätsketemperatur	8010

kabelhärva 20 MOT XU7JP4 (LFY)-XU10J4R (RFV)
med automatisk växellåda AL4

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E121	1210	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E121	
-	1211	E121		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1212	E121		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1213	E121		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1214	E121		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E132	1320	styrbox för motorkontroll	1320	E132	
-	1321	E132		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1322	E132		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1323	E132		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1324	E132		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E134	1349	styrbox för motorkontroll	1320	E134	
-	1336	E134		givare kylvattentemperatur	1220
-	1342	E134		tempgivare insugningsluft	1240
-	1351	E134		givare för spjälläge	1316
-	1357	E134		givare tryck insugningsluft	1312
-					
E140	140	styrbox för motorkontroll	1320	E140	
-	140A	E140		anslutning diagnos	C001
-	6790	E140		styrbox aut.växellåda	1630
-					
E141	141	styrbox för motorkontroll	1320	E141	
-	141A	E141		anslutning diagnos	C001
-	6780	E141		styrbox aut.växellåda	1630
-					
E426	426	styrbox för motorkontroll	1320	E426	
-	426A	E426		instrumenttavla och anslutning diagnos	0004 och C001
-	6751	E426		styrbox aut.växellåda	1630
-					
E822A	822	skyddscentral	8630	E822A	
-	822A	E822A		styrbox för motorkontroll	1320
-	822B	E822A		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-					
EBM7	BM07B	EB07 (10 PR)		EBM7	
-	BM07D	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07E	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07F	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07G	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-					
EM01	ME01	jord	MM01	EM01	
-	D130	EM01		syresond fram	1350
-	M132A	EM01		styrbox för motorkontroll	1320
-	M132L	EM01		styrbox för motorkontroll	1320
-	M1350	EM01		syresond fram	1350
-	ME079	EM01		styrbox för motorkontroll	1320

kabelhärva 22 MOT/C XU7JP4 (LFY)-XU10J4R (RFV)
med automatisk växellåda AL4

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E807	8075	styrbox luftkonditionering	8080	E807	
-	8075A	E807		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	8075B	E807		styrbox aut.växellåda	1630
-					
EB6A	B6B	EB06 (10 PR)		EB6A	
-	B6C	EB6A		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	B6D	EB6A		relä kylfläkt vänster	1502
-					
EC02B	C02B	EC02A (10 PR)		EC02B	
-	C02E	EC02B		hastighetsgivare	1620
-	C02J	EC02B		elektrohydrauliskt block automatlåda	1635
-	C02R	EC02B		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-					
EM16	ME16	jord	MC16	EM16	
	M1620	EM16		hastighetsgivare	1620
-	M1637	EM16		kontakt backväxel automatlåda	1637
-	M17E	EM16		elektrohydrauliskt block automatlåda	1635
-	M8010	EM16		styrbox kylvätsketemperatur	8010

kabelhärva 20 MOT XU7JB (LFX)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E121	1210	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E121	
-	1211	E121		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1212	E121		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1213	E121		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1214	E121		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E122	123	säkringar i motorrummet	BF01	E122	
-	1227	E122		motstånd uppvärmning förgasare eller spridarhus	1270
-	1228	E122		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-					
E131	1319	styrbox för motorkontroll	1320	E131	
-	1321	E131		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1324	E131		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E132	1320	styrbox för motorkontroll	1320	E132	
-	1322	E132		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1323	E132		insprutare cylinder nr 3	1333
-					
EBM7	BM07B	EB07 (10 PR)		EBM7	
-	BM07C	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07D	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07E	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07F	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-					
EM01	ME01	jord	MM01	EM01	
-	M1270	EM01		motstånd uppvärmning förgasare eller spridarhus	1270
-	M132A	EM01		styrbox för motorkontroll	1320
-	M132B	EM01		styrbox för motorkontroll	1320
-	M1350	EM01		syresond fram	1350
-	M7001	EM01		tryckkontakt vätska servostyrning	7001

kabelhärva 22 MOT/C XU7JB (LFX)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EC02B	C02B	EC02A (10 PR)		EC02B	
-	C02E	EC02B		hastighetsgivare	1620
-	C02J	EC02B		Backljuskontakt	2200
-	C02R	EC02B		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-					
EB6A	B6B	EB06 (10 PR)		EB6A	
-	B6C	EB6A		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	B6D	EB6A		relä kylfläkt vänster	1502

kabelhärva 20 MOT XU10J4R (RFV)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E121	1210	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E121	
-	1211	E121		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1212	E121		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1213	E121		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1214	E121		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E122	1220	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E122	
-	1223	E122		relä luftpump	1213
-	1227	E122		motstånd uppvärmning förgasare eller spridarhus	1270
-					
E132	1320	styrbox för motorkontroll	1320	E132	
-	1321	E132		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1322	E132		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1323	E132		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1324	E132		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E134	1349	styrbox för motorkontroll	1320	E134	
-	1342	E134		tempgivare insugningsluft	1240
-	1336	E134		givare kylvattentemperatur	1220
-	1351	E134		givare för spjälläge	1316
-	1357	E134		givare tryck insugningsluft	1312
-					
E822A	822	skyddscentral	8630	E822A	
-	822A	E822A		styrbox för motorkontroll	1320
-	822B	E822A		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-					
EBM7	BM07B	EB07 (10 PR)		EBM7	
-	BM07C	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07D	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07E	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07F	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-					
EM16B	ME01B	jord	MM01	EM16B	
-	M132L	EM16B		styrbox för motorkontroll	1320
-	D130	EM16B		syresond fram	1350
-	D132	EM16B		givare motorvarv	1313

kabelhärva 22 MOT/C XU10J4R (RFV)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EB6A	B6B	EB06 (10 PR)		EB6A	
-	B6C	EB6A		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	B6D	EB6A		relä kylfläkt vänster	1502
-					
EC02B	C02B	EC02A (10 PR)		EC02B	
-	C02E	EC02B		hastighetsgivare	1620
-	C02J	EC02B		Backljuskontakt	2200
-	C02R	EC02B		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-					
EM16	ME16	jord	MC16	EM16	
-	M1620	EM16		hastighetsgivare	1620
-	M8010	EM16		styrbox kylvätsketemperatur	8010

kabelhärva 20 MOT ES9J4 (XFZ)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E122	1222A	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E122	
-	1222	E122		magnetventil tomgångsreglering	1239
-	1223	E122		magnetventil urluftning kolfilterbehållare	1215
-					
E131	1321	styrbox för motorkontroll	1320	E131	
-	1321A	E131		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1325	E131		insprutare cylinder nr 5	1335
-					
E132	1322	styrbox för motorkontroll	1320	E132	
-	1322A	E132		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1326	E132		insprutare cylinder nr 6	1336
-					
E133	1324A	styrbox för motorkontroll	1320	E133	
-	1323A	E133		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1324	E133		insprutare cylinder nr 4	1334
-					
E134	1349	styrbox för motorkontroll	1320	E134	
-	1320	E134		givare för spjälläge	1316
-	1336	E134		givare kylvattentemperatur	1220
-	1342	E134		tempgivare insugningsluft	1240
-	1357	E134		givare tryck insugningsluft	1312
-					
E135	1355	styrbox för motorkontroll	1320	E135	
-	1352	E135		givare för spjälläge	1316
-	1355A	E135		givare tryck insugningsluft	1312
-					
E162	162A	hastighetsgivare	1620	E162	
-	162	E162		E162B (10 PR)	
-	162B	E162		styrbox för motorkontroll	1320
-					
E807	8062	styrbox luftkonditionering	8080	E807	
-	8069	E807		kylkompressor	8020
-	8077	E807		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-					
E809	809	styrbox kylvätsketemperatur	8010	E809	
-	809A	E809		relä kylfläkt vänster	1502
-	6744	E809		styrbox aut.växellåda	1630

kabelhärva 20 MOT ES9J4 (XFZ) (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EB02A	BM02B	EB02 (10 PR)		EB02A	
-	BM02C	EB02A		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM02D	EB02A		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM02E	EB02A		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM02F	EB02A		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM02G	EB02A		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM02H	EB02A		dubbelt flerfunktionsrelä effekt	1307
-					
EB6A	B6	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EB6A	
-	B6A	EB6A		styrbox för motorkontroll	1320
-	B6B	EB6A		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	B6D	EB6A		relä kylfläkt vänster	1502
-					
EC02B	C02B	EC02A (10 PR)		EC02B	
-	C02D	EC02B		pressostat	8007
-	C02E	EC02B		hastighetsgivare	1620
-	C02J	EC02B		Backljuskontakt	2200
-	C02R	EC02B		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	C02S	EC02B		pressostat	8007
-					
EM05	ME05	jord	MM05	EM05	
-	M40	EM05		styrbox för motorkontroll	1320
-	M41	EM05		styrbox för motorkontroll	1320
-	M42	EM05		styrbox för motorkontroll	1320
-	M7001	EM05		tryckkontakt vätska servostyrning	7001
-					
EM05A	ME05A	jord	MM05	EM05A	
-	M123	EM05A		styrbox för motorkontroll	1320
-	M123B	EM05A		dubbelt flerfunktionsrelä effekt	1307
-	M1351	EM05A		syresond fram	1350
-					
EM16	ME16	jord	MC16	EM16	
-	M1620	EM16		hastighetsgivare	1620
-	M8010	EM16		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	M8020	EM16		kylkompressor	8020

kabelhärva 22 MOT/C ES9J4 (XFZ)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E024	1210	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E024	
-	1211	E024		insprutare cylinder nr 1	1331
-	1212	E024		insprutare cylinder nr 2	1332
-	1213	E024		insprutare cylinder nr 3	1333
-	1214	E024		insprutare cylinder nr 4	1334
-	1215	E024		insprutare cylinder nr 5	1335
-	1216	E024		insprutare cylinder nr 6	1336

kabelhärva 20 MOT XUD9BTF (DHX) med automatisk växellåda AL4

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E120	120A	Insprutningspump diesel (förställning, elstopp, säkerhetskontakt)	1208	E120	
-	1421	E120		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	8225	E120		Insprutningspump diesel (förställning, elstopp, säkerhetskontakt)	1208
-					
E123	1230	magnetventil tomgångsreglering	1239	E123	
-	1269	E123		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	1287	E123		magnetventil (EGR)	1253
-					
E140	140	styrbox för motorkontroll	1320	E140	
-	140A	E140		anslutning diagnos	C001
-	6790	E140		styrbox aut.växellåda	1630
-					
E141	141	styrbox för motorkontroll	1320	E141	
-	141A	E141		anslutning diagnos	C001
-	6780	E141		styrbox aut.växellåda	1630
-					
E426	426	styrbox för motorkontroll	1320	E426	
-	426A	E426		instrumenttavla och anslutning diagnos	0004 och C001
-	426B	E426		styrbox aut.växellåda	1630
-					
E820B	820	skyddscentral	8630	E820B	
-	821	E820B		skyddscentral	8630
-	8220	E820B		Insprutningspump diesel (förställning, elstopp, säkerhetskontakt)	1208
-					
EBM7	BM07	EB07 (10 PR)		EBM7	
-	BM07C	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07D	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM07E	EBM7		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-					
ECC2	CC2B	ECC2A (10 PR)		ECC2	
-	CC2L	ECC2		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	CC2M	ECC2		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	CC2N	ECC2		Insprutningsrelä	1302
-					
EM01	ME01	jord	MM01	EM01	
-	M1208	EM01		Insprutningspump diesel (förställning, elstopp, säkerhetskontakt)	1208
-	M1304	EM01		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	M132A	EM01		styrbox för motorkontroll	1320
-	M132B	EM01		styrbox för motorkontroll	1320
-	M132C	EM01		styrbox för motorkontroll	1320
-	M132D	EM01		styrbox för motorkontroll	1320
-	M8204	EM01		Insprutningsrelä	1302
-	M821	EM01		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304

kabelhärva 22 MOT/C XUD9BTF (DHX) med automatisk växellåda AL4

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E807	8075	styrbox luftkonditionering	8080	E807	
-	8075A	E807		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	8075B	E807		styrbox aut.växellåda	1630
-					
EB6A	B6B	EB06 (10 PR)		EB6A	
-	B6C	EB6A		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-	B6D	EB6A		relä kylfläkt vänster	1502
-					
EC02B	C02B	EC02A (10 PR)		EC02B	
-	C02E	EC02B		hastighetsgivare	1620
-	C02J	EC02B		elektrohydrauliskt block automatlåda	1635
-	C02N	EC02B		magnetventil för minskning av utväxling	1631
-	C02R	EC02B		styrbox kylvätsketemperatur	8010
-					
ECC2B	CC2A	ECC2A (10 PR)		ECC2B	
-	CC2B	ECC2B		Styrbox förvärmning	1150
-	CC2C	ECC2B		relä startspärr	1005
-					
EM16	ME16	jord	MC16	EM16	
-	M1150	EM16		Styrbox förvärmning	1150
-	M1620	EM16		hastighetsgivare	1620
-	M1637	EM16		kontakt backväxel automatlåda	1637
-	M17E	EM16		elektrohydrauliskt block automatlåda	1635
-	M8010	EM16		styrbox kylvätsketemperatur	8010

kabelhärva 20 MOT DW10ATED (RHZ) - DW10TD (RHY)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E113A	1135	styrbox för motorkontroll	1320	E113A	
-	1350	E113A		givare för gaspedalens läge	1261
-	1357	E113A		givare tryck insugningsluft	1312
-	1417	E113A		högtrycksgivare för dieselolja	1321
-					
E123	123	säkringar i motorrummet	BF01	E123	
-	1250	E123		Magnetventil reglering turbotryck	1233
-	1257	E123		magnetventil EGR + spjäll	1263
-	1287	E123		Magnetventil proportionell EGR	1244
-	1315	E123		Insprutningspump diesel (förställning, elstopp, säkerhetskontakt)	1208
-	1409	E123		luftmängdmätare	1310
-					
E141	141	styrbox för motorkontroll	1320	E141	
-	1356	E141		givare tryck insugningsluft	1312
-	1415	E141		högtrycksgivare för dieselolja	1321
-					
E142	142	styrbox för motorkontroll	1320	E142	
-	1133	E142		givare referenscylinder	1115
-	1422	E142		tempgivare dieselolja	1221
-	1447	E142		luftmängdmätare	1310
-					
E151	1514A	dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304	E151	
-	1514	E151		relä kylfläkt vänster	1502
-	1419	E151		högtrycksregulator för dieselolja	1322
-					
E151A	1510	anslutning diagnos	C001	E151A	
-	1510A	E151A		E096 (16 GMV)	
-	1599	E151A		styrbox för motorkontroll	1320
-					
E162	162	E162B (10 PR)		E162	
-	1625	E162		hastighetsgivare	1620
-	6739	E162		styrbox för motorkontroll	1320
-					
E820	8200	styrbox för motorkontroll	1320	E820	
-	8200A	E820		skyddscentral	8630
-	8200B	E820		skyddscentral	8630
-					
EBM2A	BM2	säkringar i motorrummet	BF01	EBM2A	
-	BM2A	EBM2A		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM2B	EBM2A		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-					
EBM4B	BM4	säkringar i motorrummet	BF01	EBM4B	
-	BM4A	EBM4B		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304
-	BM4B	EBM4B		dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll	1304

kabelhärva 20 MOT DW10ATED (RHZ) - DW10TD (RHY) (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EC02B	C02B	EC02A (10 PR)		EC02B	
-	C02D	EC02B		pressostat	8007
-	C02E	EC02B		hastighetsgivare	1620
-	C02J	EC02B		Backljuskontakt	2200
-	C02M	EC02B		Givare närvaro vatten i bränslefilter	4050
-	C02S	EC02B		pressostat	8007
-					
ECC2	CC2A	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	ECC2	
-	CC2B	ECC2		styrbox för motorkontroll	1320
-	CC2C	ECC2		Styrbox förvärmning	1150
-					
EM16A	ME16A	jord	MC16	EM16A	
-	M1150	EM16A		Styrbox förvärmning	1150
-	M1310	EM16A		luftmängdmätare	1310
-	M1620	EM16A		hastighetsgivare	1620
-	M4050	EM16A		Givare närvaro vatten i bränslefilter	4050
-	M8020	EM16A		kylkompressor	8020
-					
EM18A	ME18A	jord	MC18	EM18A	
-	M1320	EM18A		styrbox för motorkontroll	1320
-	M132A	EM18A		styrbox för motorkontroll	1320
-	M132B	EM18A		styrbox för motorkontroll	1320
-	M132C	EM18A		styrbox för motorkontroll	1320

kabelhärva 32 SUSP

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E111	B08C	EB08 (50 P/B)		E111	
-	B08D	E111		Styrbox elektronisk fjädring	7715
-	B08E	E111		Styrbox elektronisk fjädring	7715
-					
E112	ME18	jord	M2A	E112	
-	M08D	E112		Styrbox elektronisk fjädring	7715
-	M08E	E112		Styrbox elektronisk fjädring	7715
-	M7706	E112		Givare bromstryck	7706
-	M7720	E112		magnetventil upphängning (ensam eller fram)	7716
-	M7723	E112		magnetventil automatisk korrigering av rullning	7718
-	M7330	E112		magnetventil fjädring bak	7717
-	M03C	E112		givare vagnhöjd	7705
-					
E113	C03A	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	E113	
-	C03B	E113		Styrbox elektronisk fjädring	7715
-	C03C	E113		givare vagnhöjd	7705

kabelhärva 46 HAB

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E302A	3022	E302 (50 P/B)		E302A	
-	3022A	E302A		vänster taklampa	3024
-	3022B	E302A		vänster taklampa	3024
-	3022C	E302A		höger taklampa	3025
-	3022D	E302A		höger taklampa	3025
-					
E600	600	relä fönsterhiss	6021	E600	
-	600A	E600		kontakt för vänster fönsterhiss vänster dörr	6000
-	600B	E600		kontakt för höger fönsterhiss vänster dörr	6015
-	600C	E600		kontakt för höger fönsterhiss höger dörr	6005
-	600D	E600		motor för fönsterhiss med klämskydd (på förarsidan)	6035
-	600E	E600		motor för fönsterhiss med klämskydd (vänster bakdörr)	6133
-	600F	E600		motor för fönsterhiss med klämskydd (på passagerarsidan)	6038
-	600G	E600		motor för fönsterhiss med klämskydd (höger bakdörr)	6134
-	600H	E600		kontakt för höger fönsterhiss vänster dörr	6015
-	600I	E600		kontakt för höger fönsterhiss höger dörr	6005
-					
E620	620	skyddscentral	8630	E620	
-	6201	E620		låsenhet vänster framdörr	6202
-	6202	E620		låsenhet höger framdörr	6207
-	6203	E620		låsenhet vänster bakdörr	6212
-	6204	E620		låsenhet höger bakdörr	6217
-					
E621	621	skyddscentral	8630	E621	
-	6211	E621		låsenhet vänster framdörr	6202
-	6212	E621		låsenhet höger framdörr	6207
-	6213	E621		låsenhet vänster bakdörr	6212
-	6214	E621		låsenhet höger bakdörr	6217
-					
E610A	6103A	E610 (50 P/B)		E610A	
-	6103B	E610 (50 P/B)		E610A	
-	6111A	E610A		bakre kontakt vänster fönsterhiss bak	6100
-	6111B	E610A		bakre kontakt vänster fönsterhiss bak	6100
-	6112A	E610A		bakre kontakt höger fönsterhiss bak	6105
-	6112B	E610A		bakre kontakt höger fönsterhiss bak	6105
-					
EA27B	A27B	EA27 (50 P/B)		EA27B	
-	A27BA	EA27B		läslampa vänster fram	3032
-	A27BB	EA27B		läslampa vänster bak	3034
-	A27BC	EA27B		läslampa höger fram	3031
-	A27BD	EA27B		läslampa höger bak	3033
-	A27BE	EA27B		Omkopplare inställning backspeglar	6406
-	A27BF	EA27B		Omkopplare inställning backspeglar	6406
-	A27BG	EA27B		Omkopplare inställning backspeglar	6406
-	A27BI	EA27B		styrbox indexering back	6421
-					
EB10	B10A	relä fönsterhiss	6021	EB10	
-	B10AA	EB10		motor för fönsterhiss med klämskydd (förarens dörr)	6035
-	B10AC	EB10		motor för fönsterhiss med klämskydd (passagerardörr)	6038

kabelhärva 46 HAB (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EB14A	B14A	relä bakre fönsterhiss	6125	EB14A	
-	B14B	EB14A		styrbox hinderavkänning	6033
-	B14C	EB14A		givare hinderavkänning	6034
-					
EM45A	ME45A	jord	MC45	EM45A	
-	M3024	EM45A		vänster taklampa	3024
-	M3032	EM45A		läslampa vänster fram	3032
-	M3034	EM45A		läslampa vänster bak	3034
-	M6202	EM45A		låsenhet vänster framdörr	6202
-	M6212	EM45A		låsenhet vänster bakdörr	6212
-					
EM45B	ME45B	jord	MC45	EM45B	
-	M600A	EM45B		kontakt för vänster fönsterhiss vänster dörr	6000
-	M600B	EM45B		kontakt för vänster fönsterhiss vänster dörr	6000
-	M6040	EM45B		motor för fönsterhiss med klämskydd (på förarsidan)	6035
-	M6045	EM45B		motor för fönsterhiss med klämskydd (på passagerarsidan)	6038
-	M606A	EM45B		kontakt för höger fönsterhiss vänster dörr	6015
-	M606B	EM45B		kontakt för höger fönsterhiss vänster dörr	6015
-	M607A	EM45B		kontakt för höger fönsterhiss vänster dörr	6015
-	M607B	EM45B		kontakt för höger fönsterhiss vänster dörr	6015
-	M6130	EM45B		motor för fönsterhiss med klämskydd (vänster bakdörr)	6133
-	M6135	EM45B		motor för fönsterhiss med klämskydd (höger bakdörr)	6134
-					
EM45C	ME45C	jord	MC45	EM45C	
-	M22G	EM45C		Omkopplare inställning backspeglar	6406
-	M6202	EM45C		låsenhet vänster framdörr	6202
-	M640	EM45C		Omkopplare inställning backspeglar	6406
-	M641	EM45C		Omkopplare inställning backspeglar	6406
-	M6410	EM45C		Vänster backspegel (elstyrd backspegel/eluppvärmd backspegel)	6410
-					
EM55A	ME55A	jord	MC55	EM55A	
-	M3025	EM55A		höger taklampa	3025
-	M3031	EM55A		läslampa höger fram	3031
-	M3033	EM55A		läslampa höger bak	3033
-	M6207	EM55A		låsenhet höger framdörr	6207
-	M6217	EM55A		låsenhet höger bakdörr	6217
-					
EM55B	ME55B	jord	MC55	EM55B	
-	M6207	EM55B		låsenhet höger framdörr	6207
-	M6407	EM55B		styrbox indexering back	6421
-	M6415	EM55B		Höger backspegel (elstyrd backspegel/eluppvärmd backspegel)	6415

kabelhärva 50 P/B

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E162A	162	E162B (10 PR)		E162A	
	1627	E162A.		ljudsignal hög hastighet	4740
	162B	E162A		instrumenttavla	0004
	7310	E162A		styrbox farthållare	7310
E200	4780	instrumenttavla	0004	E200	
	4781	E200		styrbox sidoairbag (vänster)	6572
	4782	E200		styrbox sidoairbag (höger)	6571
E201	6506A	anslutning diagnos	C001	E201	
	6542	E201		styrbox sidoairbag (vänster)	6572
	6544	E201		styrbox sidoairbag (höger)	6571
E216	216	bromsljuskontakt	2100	E216	
	212	E216		bakljus vänster	2630
	213	E216		höger bakljus på kaross	2635
	7046	E216		E704 (10 PR)	
	7317	E216		styrbox farthållare	7310
E233	233	omkopplare belysning blinkers	0002	E233	
	2330	E233		omkopplare varningsblinkers	2300
	2331	E233		Blinkers vänster fram	2320
	2332	E233		Vänster sidoblinkers	2340
	2333	E233		bakljus vänster	2630
	2334	E233		instrumenttavla	0004
	2335	E233		skyddscentral	8630
E234	234	omkopplare belysning blinkers	0002	E234	
	2340	E234		omkopplare varningsblinkers	2300
	2341	E234		Blinkers höger fram	2325
	2342	E234		Höger sidoblinkers	2345
	2343	E234		höger bakljus på kaross	2635
	2344	E234		instrumenttavla	0004
	2345	E234		skyddscentral	8630
E302	3026	skyddscentral	8630	E302	
	3022	E302		E302A (46 HAB)	
	3023	E302		belysning bagagerum (eller baklucka)	3105
	3024	E302		belysning vänster fotutrymme	3037
	3026A	E302		kontakt växellägen	1600

kabelhärva 50 P/B (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E610	610	relä bakre fönsterhiss	6125	E610	
-	6101	E610		främre kontakt vänster fönsterhiss bak	6110
-	6102	E610		främre kontakt höger fönsterhiss bak	6115
-	6103	E610		E610A (46 HAB)	
-					
E730	730	omkopplare farthållare	7300	E730	
-	7300	E730		kontakt farthållare	7305
-	7301	E730		kontakt farthållare	7305
-	7302	E730		styrbox farthållare	7310
-	7316	E730		säkerhetsrelä farthållare	7307
-					
E811	8111	Tidrelä eluppvärmd bakruta	8116	E811	
-	811	E811		eluppvärmd bakruta	8120
-	812	E811		instrumenttavla	0004
-	813	E811		Vänster backspegel (elstyrd backspegel/eluppvärmd backspegel) och Höger backspegel (elstyrd backspegel/eluppvärmd backspegel)	6410 och 6415
-					
E834	834	Relä sätesuppvärming	8308	E834	
-	835	E834		reostat sätesuppvärmning förarplats	8302
-	8350	E834		elektronikbox sätesvärme förarsida	8331
-	836	E834		reostat sätesuppvärmning passagerarplats	8303
-	8360	E834		elektronikbox sätesvärme passagerarsida	8332
-					
EA25	A25	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EA25	
-	A25A	EA25		motor vindrutetorkare	5015
-	A25B	EA25		Omkopplare torkare	0005
-	A25C	EA25		tidrelä vindrutetorkare	5010
-	A25D	EA25		relä styrning regngivare	5002
-					
EA27	A27	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EA27	
-	A27A	EA27		relä soltak	6805
-	A27B	EA27		EA27B (46 HAB)	
-	A27C	EA27		Omkopplare inställning höger backspegel	6405
-	A27D	EA27		Belysning handskfack	3115
-					
EA28	A28	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EA28	
-	A28A	EA28		relä fönsterhiss	6021
-	A28B	EA28		instrumenttavla	0004
-	A28C	EA28		klocka + display yttertemperatur	7225
-	A28D	EA28		relä bakre fönsterhiss	6125
-	A28E	EA28		EA28A (52 PLAF)	

kabelhärva 50 P/B (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EB08	B08	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EB08	
-	B08A	EB08		skyddscentral	8630
-	B08B	EB08		anslutning diagnos	C001
-	B08C	EB08		E111 (32 SUSP)	
-					
EB09	B09	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EB09	
-	B09A	EB09		bilradio	8410
-	B09B	EB09		skyddscentral	8630
-	B09C	EB09		instrumenttavla	0004
-	B09D	EB09		klocka + display yttertemperatur	7225
-					
EB15	B15	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EB15	
-	B15A	EB15		Relä kompressorhorn	2505
-	B15B	EB15		Relä kompressorhorn	2505
-	B15C	EB15		Anslutning + permanent belysning husvagn	C310
-					
EBM2	BMF2	maxi-säkringshållare	BMF1	EBM2	
-	BMF2A	EBM2		rattlås	CA00
-	BMF2B	EBM2		säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28
-					
EBM4A	BMF4A	EBM4 (10 PR)		EBM4A	
-	BMF4C	EBM4A		omkopplare belysning blinkers	0002
-	BMF4D	EBM4A		omkopplare belysning blinkers	0002
-	BMF4E	EBM4A		omkopplare belysning blinkers	0002
-	BMF4F	EBM4A		omkopplare belysning blinkers	0002
-	BMF4H	EBM4A		relä krets parkeringsljus halvljusautomatik	2400
-					
EC02	C02	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EC02	
-	C021	EC02		skyddscentral	8630
-	C022	EC02		anslutning diagnos	C001
-	C023	EC02		relä manöverorgan spärr väljarspak	1642
-	C024	EC02		relä manöverorgan spärr väljarspak	1642
-	C025	EC02		ljudsignal hög hastighet	4740
-	C026	EC02		ljudsummer för nivå och/eller tryck hydraulvätska	7770
-	C02A	EC02		EC02A (10 PR), EC02B (22 MOT/C)	
-					
EC05	C05	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EC05	
-	C05A	EC05		bromsljuskontakt	2100
-	C05B	EC05		instrumenttavla	0004
-	C05C	EC05		instrumenttavla	0004
-	C05D	EC05		instrumenttavla	0004
-	C05E	EC05		relä värmefläktmotor	8048
-	C05F	EC05		relä kylfläkt höger	1503
-	C05G	EC05		omkopplare luftkonditionering	8000
-	C05H	EC05		styrbox luftkonditionering	8080

kabelhärva 50 P/B (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
ECC1	CC	rattlås	CA00	ECC1	
-	CC1	ECC1		säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28
-	CC2	ECC1		ECC2A (10 PR) eller ECC2 (20 MOT) eller relä startspärr/tröghetskontakt/ dubbelt flerfunktionsrelä för motorkontroll/ dubbelt flerfunktionsrelä effekt	1005/ 1203/ 1304/ 1307
-	CC4	ECC1		styrbox air bag och bältesspännare	6570
-	CC4C	ECC1		styrbox sidoairbag (höger)	6571
-	CC4D	ECC1		styrbox sidoairbag (vänster)	6572
-					
EK19	K19	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EK19	
-	K19A	EK19		Tidrelä eluppvärmd bakruta	8116
-	K19B	EK19		Omkopplare torkare	0005
-	K19C	EK19		Relä sätesuppvärming	8308
-	K19D	EK19		relä krets parkeringsljus halvljusautomatik	2400
-					
EK20	K20	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EK20	
-	K20A	EK20		ESP2 (56 SGP) och inställningsenhet passagerarsäte	6303
-	K20B	EK20		ESC2 (55 SGC) och inställningsenhet förarsäte	6302
-					
EM30	ME30	jord	MC30	EM30	
-	M004A	EM30		instrumenttavla	0004
-	M004B	EM30		instrumenttavla	0004
-	M004C	EM30		instrumenttavla	0004
-	M004D	EM30		instrumenttavla	0004
-	M004E	EM30		instrumenttavla	0004
-	M004F	EM30		instrumenttavla	0004
-	M432	EM30		pump bränslemätare	1211
-	M4400	EM30		Parkeringsbromskontakt	4400
-	M4730	EM30		Kontakt säkerhetsbälte	4730
-	MC002	EM30		anslutning diagnos	C001

kabelhärva 50 P/B (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EM31	ME31	jord	MC31	EM31	
-	M1810	EM31		omkopplare bensin-gas	1810
-	M2400	EM31		relä krets parkeringsljus halvljusautomatik	2400
-	M474A	EM31		ljudsignal hög hastighet	4740
-	M474B	EM31		ljudsignal hög hastighet	4740
-	M500A	EM31		relä styrning regngivare	5002
-	M5010	EM31		tidrelä vindrutetorkare	5010
-	M6021	EM31		relä fönsterhiss	6021
-	M612A	EM31		omkopplare för spärrning av fönsterhissar bak	6120
-	M612B	EM31		omkopplare för spärrning av fönsterhissar bak	6120
-	M6406	EM31		Omkopplare inställning höger backspegel	6405
-	M6805	EM31		relä soltak	6805
-	M711A	EM31		omkopplare fjädring	7710
-	M711B	EM31		omkopplare fjädring	7710
-	M711C	EM31		omkopplare fjädring	7710
-	M7300	EM31		omkopplare farthållare	7300
-	M8048	EM31		relä värmefläktmotor	8048
-	M8116	EM31		Tidrelä eluppvärmd bakruta	8116
-	M8308	EM31		Relä sätesuppvärming	8308
-	M8494	EM31		släpkontakt ratt	CT00
-	MIC95	EM31		EM95 (52 PLAF)	
-					
EM32	ME32	jord	MC31	EM32	
-	M0005	EM32		Omkopplare torkare	0005
-	M2305	EM32		Blinkersrelä	2305
-	M500B	EM32		relä styrning regngivare	5002
-	M611C	EM32		främre kontakt vänster fönsterhiss bak	6110
-	M611D	EM32		främre kontakt vänster fönsterhiss bak	6110
-	M6820	EM32		gränslägeskontakt soltakets rörelse och gränslägeskontakt öppning av soltaket på gränt	6801 och 6802
-	M8475	EM32		uttag 12 V fram	CP01
-	MC001	EM32		anslutning diagnos	C001
-					
EM40	ME40	jord	MC40	EM40	
-	M230A	EM40		omkopplare varningsblinkers	2300
-	M230B	EM40		omkopplare varningsblinkers	2300
-	M7225	EM40		klocka + display yttertemperatur	7225
-	M8000	EM40		omkopplare luftkonditionering	8000
-	MICA2	EM40		Belysning handskfack	3115
-					
EM41	ME41	jord	MC41	EM41	
-	M121	EM41		pump bränslemätare	1211
-	M611A	EM41		främre kontakt höger fönsterhiss bak	6115
-	M611B	EM41		främre kontakt höger fönsterhiss bak	6115
-	M8100	EM41		Cigarettändare fram	8100
-	MI92A	EM41		E002 (59 CLM) eller reglage hastighet värmefläkt (om den är separat)	8040
-	MI92B	EM41		styrmodul värmefläkt (om den är separat) eller motor värmefläkt (om den är separat)	8045 eller 8050

kabelhärva 50 P/B (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EM46	ME46	jord	MC46	EM46	
-	M1638	EM46		manöverorgan spärr väljare automatlåda	1638
-	M1640	EM46		programväljare automatlåda	1640
-					
EM47	ME47	jord	MC46	EM47	
-	M6302	EM47		ESC1 (55 SGC) och inställningsenhet förarsäte	6302
-	M6303	EM47		ESP1 (56 SGP) och inställningsenhet passagerarsäte	6303
-	M7310	EM47		styrbox farthållare	7310
-	M8310	EM47		elektronikbox sätesvärme förarsida	8331
-	M8315	EM47		elektronikbox sätesvärme passagerarsida	8332
-					
EM50	ME50	jord	MC50	EM50	
-	M6571	EM50		styrbox sidoairbag (höger)	6571
-	M6572	EM50		styrbox sidoairbag (vänster)	6572
-					
EM50A	ME50A	jord	MC50	EM50A	
-	M6562	EM50A		nedre sidoairbagmodul höger fram	6562
-	M6563	EM50A		nedre sidoairbagmodul vänster fram	6563
-					
EM84A	M8410	jord	MC51	EM84A	
-	M841E	EM84A		bilradio	8410
-	M841G	EM84A		bilradio	8410
-					
EPC1	PC1	omkopplare belysning blinkers	0002	EPC1	
-	PC3	EPC1		säkringar i motorrummet	BF01
-	PC4	EPC1		säkringar i motorrummet	BF01
-	PC5	EPC1		instrumenttavla	0004
-	PC7	EPC1		relä halvljus halvljusautomatik	2401
-					
EPR1	PR1	omkopplare belysning blinkers	0002	EPR1	
-	PR3	EPR1		säkringar i motorrummet	BF01
-	PR4	EPR1		säkringar i motorrummet	BF01
-	PR5	EPR1		instrumenttavla	0004

kabelhärva 50 P/B (fortsättning)

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EV01A	V11B	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EV01A	
-	V11	EV01A		Vänster strålkastare	2610
-	V11A	EV01A		höger bakljus på kaross	2635
-	V1640	EV01A		programväljare automatlåda	1640
-	V1810	EV01A		omkopplare bensin-gas	1810
-	V2300	EV01A		omkopplare varningsblinkers	2300
-	V3050	EV01A		belysningsreostat	3050
-	V6120	EV01A		omkopplare för spärrning av fönsterhissar bak	6120
-	V7300	EV01A		omkopplare farthållare	7300
-	V7710	EV01A		omkopplare fjädring	7710
-	V8000	EV01A		omkopplare luftkonditionering	8000
-	V8100	EV01A		Cigarrettändare fram	8100
-					
EVR1	VR	belysningsreostat	3050	EVR1	
-	VR1	EVR1		bilradio	8410
-	VR2	EVR1		instrumenttavla	0004
-	VR3	EVR1		Reglagepanel värme (om den är separat) eller reglage hastighet värmefläkt (om den är separat)	8025 eller 8040
-	VR4	EVR1		klocka + display yttertemperatur	7225
-					
EVV1	VV	omkopplare belysning blinkers	0002	EVV1	
-	VV1	EVV1		relä krets parkeringsljus halvljusautomatik eller shunt relä körljus	2400 eller 2402
-	VV2	EVV1		relä halvljus halvljusautomatik	2401
-					
EVV1A	VV3	relä krets parkeringsljus halvljusautomatik eller shunt relä körljus	2400 eller 2402	EVV1A	
-	VV4	EVV1A		säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28
-	VV5	EVV1A		säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28
-	VV7	EVV1A		relä halvljus halvljusautomatik	2401
-					
EVV2	VV	omkopplare belysning blinkers	0002	EVV2	
-	VV4	EVV2		säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28
-	VV5	EVV2		säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28

kabelhärva 52 PLAF

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
EA28A	A28	EA28 (50 P/B)		EA28A	
-	A28G	EA28A		regndetektor	5001
-	A28H	EA28A		Belysning passagerarspegel (på passagerarsidan)	3061
-					
EM95	MIC95	EM31 (50 P/B)		EM95	
-	M3061	EM95		Belysning passagerarspegel (på passagerarsidan)	3061
-	M5001	EM95		regndetektor	5001

kabelhärva 59 CLM

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E002	3	EM41 (50 P/B)		E002	
-	13	E002		tempgivare kupéluft	8030
-	19	E002		Reglagepanel värme (om den är separat)	8025
-	20	E002		styrbox luftkonditionering	8080
-					
E004	31	styrbox luftkonditionering	8080	E004	
-	8	E004		Reglagepanel värme (om den är separat)	8025
-	12	E004		tempgivare kupéluft	8030
-	30	E004		tempgivare kupéluft	8030
-	36	E004		Tempgivare kylelement (om den är separat)	8006
-	37	E004		tempgivare fläktluft	8037
-	40	E004		tempgivare luft vid fötterna	8034
-					
E005	48	växelströmsgenerator	1020	E005	
-	10	E005		tempgivare kupéluft	8030
-	49	E005		styrbox luftkonditionering	8080

kabelhärva 71 AR

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E319	319	bagagerumskontakt	3100	E319	
-	319A	E319		belysning bagagerum (eller baklucka)	3105
-	3195	E319		taklampa bak	3020
-	7717	E319		Styrbox elektronisk fjädring	7715
-					
EB15	3023	E302 (50 P/B)		EB15	
-	3023A	EB15		belysning bagagerum (eller baklucka)	3105
-	3023B	EB15		taklampa bak	3020
-	3023C	EB15		taklampa bak	3020
-					
EM60B	ME60B	jord	MC60	EM60B	
-	M3020	EM60B		taklampa bak	3020
-	M5215	EM60B		tidrelä bakrutetorkare	5210
-	M8120	EM60B		eluppvärmd bakruta	8120
-					
EM71	ME71	jord	MC71	EM71	
-	M2110	EM71		extra bromsljus	2110
-	M2630	EM71		bakljus vänster	2630
-	M2631	EM71		höger bakljus på bagagelucka	2631
-	M2633	EM71		nummerplåtsbelysning höger sida	2633
-	M2635	EM71		höger bakljus på kaross	2635
-	M2636	EM71		Nummerplåtsbelysning	2636
-	M3100	EM71		bagagerumskontakt	3100
-	M5210	EM71		tidrelä bakrutetorkare	5210
-	M8120	EM71		eluppvärmd bakruta	8120
-					
EV12	V12A	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EV12	
-	V12B	EV12		bakljus vänster	2630
-	V12C	EV12		Nummerplåtsbelysning	2636


kabelhärva 76 VL/D


skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E116	ME116	jord	MC70	E116	
-	M2110	E116		extra bromsljus	2110
-	M2631	E116		höger bakljus på bagagelucka	2631
-	M2633	E116		nummerplåtsbelysning höger sida	2633
-	M2636	E116		Nummerplåtsbelysning	2636
-	M3100	E116		bagagerumskontakt	3100

kabelhärva 95 LPG

skarv	kabelnr	inkoppling 1	märkning utrustning	inkoppling 2	märkning utrustning
E124A	125A	styrbox 3 relä	1805	E124A	
-	1248	E124A		Relä värmning Lambda-sond	1345
-	1803	E124A		mätare + magnetventil GPL	1821
-	1804	E124A		magnetventil ångreducerventil	1804
-					
E124B	186A	styrbox gas	1800	E124B	
-	1248A	E124B		Relä värmning Lambda-sond	1345
-	1359A	E124B		dubbelrelä dialog bränsle/GPL	1815
-	186	E124B		styrbox 3 relä	1805
-					
EB13	B13	säkringshållare med 28 säkringar (kupé)	BH28	EB13	
-	B13A	EB13		styrbox gas	1800
-	B13B	EB13		styrbox gas	1800
-					
EM16A	ME16A	jord	MC16	EM16A	
-	M130A	EM16A		dubbelrelä dialog bränsle/GPL	1815
-	M130B	EM16A		dubbelrelä dialog bränsle/GPL	1815
-	M180A	EM16A		styrbox gas	1800
-	M180B	EM16A		styrbox gas	1800
-	M1818	EM16A		tempgivare kylvätska (15°)	1818
-	M185A	EM16A		styrbox 3 relä	1805
-	M185B	EM16A		styrbox 3 relä	1805
-					
EM17	M185	styrbox 3 relä	1805	EM17	
-	M1802	EM17		magnetventil doserare	1802
-	M1803	EM17		mätare + magnetventil GPL	1821
-	M1804	EM17		magnetventil ångreducerventil	1804
-	M1817	EM17		mätare + magnetventil GPL	1821

HANTERING AV FÖRBINDELSERNA :





D3AP044P

IC01 kopplingsstycke : kabelhärvor 50 P/B - 10 PR (133V) (kabelskor)

stift	kabelnr	detalj	stift	kabelnr	detalj
1	BMF3B	+batteriet (maxisäkring)	6	BMF2	+batteriet (maxisäkring)
2	BMF4A	+batteriet (maxisäkring)	7	109	startmotor (+)
3	BMF3	+batteriet (maxisäkring)	-	1010	startmotor (+)
-	BMF3A	+batteriet (maxisäkring)	8	B08C	+batteriet (fjädring)
4	BMF4B	+batteriet (maxisäkring)	9		
5	BMF1	+batteriet (maxisäkring)	10		

IC01 kopplingsstycke : kabelhärvor 50 P/B - 10 PR (133V)

stift	kabelnr	detalj	stift	kabelnr	detalj
1A	A25A	vindrutetorkare fram (+ tillbehör)	1D	V11	parkeringsljus (vänster)
2A	5001	vindrutetorkare fram (låg hastighet)	2D	PC3	vänster halvljus
3A	5011	vindrutetorkare fram (hög hastighet)	-	PC3B	vänster halvljus
4A	503	vindrutetorkare fram (fast stopp)	3D	PR3	vänster helljus
5A	2521	signalhorn (+)	-	PR3A	vänster helljus
6A	APV1	reserv	4D	2331	blinkers vänster
7A	APV2	reserv	5D	441	vätsketryck
8A	APV3	reserv	-	4414	vätsketryck
9A	2522	signalhorn (+)	6D	444	slitage bromsklots(ar)
1B	1234	information luftkonditionering	7D	2332	vänster sidoblinkers (+)
2B	121	bränslepump (+)	8D	449	låsningsfria bromsar (kontrollampa)
-	1201	bränslepump (+)	9D	C04	låsningsfria bromsar (+ efter kontakt)
3B	B6	+batteriet	1E	C02A	Backljuskontakt (+ efter kontakt)
4B	8062	kylkompressor (+)	2E	220	Backljuskontakt (retur)
5B	8055	information luftkonditionering	3E	1070	laddning
6B	PB1	+dimljusrelä fram	-	1075	information motorn i gång
1C	V12	parkeringsljus (höger)	4E	410	oljetryck
2C	PC4	höger halvljus	5E	400	kylvätsketemperatur (kontrollampa)
-	PC4A	höger halvljus	-	405	kylvätskenivå (kontrollampa)
3C	PR4	höger helljus	6E	401	kylvätsketemperatur (visare)
-	PR4A	höger helljus	7E	415	oljenivå (+)
4C	2341	blinkers höger	8E	414	oljenivå (+)
5C	510	spolare fram (+)	9E	403	kontrollampa för vatten i bränslet
-	510B	spolare fram (+)	1F	CC2	insprutning eller förvärmning (+ efter kontakt)
6C	530	bakrutespolare (+)	2F		
7C	2342	höger sidoblinkers (+)	3F	426	varvräknare (- insprutning)
8C	7046	låsningsfria bromsar eller 4HP20 eller AL4 (information bromsljus)	-	426A	varvräknare (diagnos)
9C	704	låsningsfria bromsar (diagnos)	-	1330	varvräknare (- insprutning)
-			4F	435	Kontrollampa förvärmning
-			-	1182	Kontrollampa förvärmning
-			5F	123A	strömmatning/kopplingspedal
-			6F	7336	signal/kopplingspedal
-			7F	140	feldiagnos motor (K)
-			-	6780	diagnostik automatlåda (K)
-			-	9006	feldiagnos motor (K)
-			8F	141	feldiagnos motor (L)
-			-	6790	diagnostik automatlåda (L)
-			-	9007	feldiagnos motor (L)
-			9F	142	diagnoslampa
-			-	1282	diagnoslampa

IC01 kopplingsstycke : kabelhärvor 50 P/B - 10 PR (133V) (fortsättning)

stift	kabelnr	detalj	stift	kabelnr	detalj
1G	162	hastighetsgivare (signal)	1I	C03	fjädring (+ efter kontakt)
2G	1510	kylfläktmotor (diagnos)	2I	7715	fjädring (diagnos)
-	1599	kylfläktmotor (diagnos)	3I	450	fjädring (+ parkeringsljus)
3G	C05F	kylfläktmotor	4I	7710	fjädring (sport)
4G	820	startspärr (ingång)	5I	624	fjädring (information dörr)
-	8200A	startspärr (ingång)	-	624A	fjädring (information dörr)
5G	821	startspärr (utgång)	-	7718	fjädring (information dörr)
-	8200B	startspärr (utgång)	6I	7717	fjädring (information bagageutrymme)
6G	822	startspärr (strömmatning)	7I	7714	fjädring
-	8269	startspärr (strömmatning)	8I		
7G	409	Kontrollampa mininivå spolarvätska	9I		
8G	8080	pressostat	1K	7313	farthållare
9G	8075	information kylvätsketemperatur	2K	7312	farthållare
1H	7713	fjädring	3K	7311	farthållare
2H	7700	fjädring	4K	7307	säkerhetsrelä för automatlåda
3H	7701	fjädring	5K	3026	+ permanent 10 minuter (för 4HP20)
4H	7708	fjädring	-	3026A	+ permanent 10 minuter (för 4HP20)
5H	7707	fjädring	6K		
6H	7709	fjädring	7K		
7H	413	temperatur motorolja (kontrollampa)	8K		
8H	411	temperatur motorolja (visare)	9K		
9H			1M	6780	diagnos K (för 4HP20)
-			2M	6762	läge P1 (sport) 4HP20 eller AL4
-			3M	6763	(1:an inlagd) AL4
-			4M	6743	manöverorgan spärr väljare automatlåda
-			5M	4618	summer
-			6M	463	display instrumenttavla
-			7M	6790	diagnos L (för 4HP20)
-			8M	6764	läge P2 (snö) 4HP20 eller AL4
-			9M	C01	+ efter kontakt

IC02 kopplingsstycke : kabelhärvor 10 PR - 20 MOT (30V MR)

stift	kabelnr	detalj	stift	kabelnr	detalj
1A	BM02B	+ batteriet	1E	1234	luftkonditionering
-	BM07B	+ batteriet	2E		
2A	BM07	+ batteriet	3E	8055	luftkonditionering
-	BM07A	+ batteriet	1F	120	+ bränslepump
1B	CC2	+ efter kontakt	-	1201	+ bränslepump
-	CC2B	+ efter kontakt	2F	B6	+ batteriet
2B	142	diagnoslampa	-	B6A	+ batteriet
-	1282	diagnoslampa	1G	1223	magnetventil urluftning kolfilterbehållare (+)
3B	2250	+ backljus	-	1223A	Pulsairrelä (+)
1C	426	varvräknare	-	1706	strömmatning/relä/värmare för kylvatten
-	426A	varvräknare	2G	1232	magnetventil urluftning kolfilterbehållare (reglage)
-	1330	varvräknare	-	1707	strömmatning/relä/värmare för kylvatten
2C	140	diagnos K	3G	129	Pulsairrelä (reglage)
-	140A	diagnos K	-	7338	farthållare (4HP20)
-	9006	diagnos K	1H	820	ingång startspärr
3C	141	diagnos L	-	8200A	ingång startspärr
-	9007	diagnos L	2H	821	utgång startspärr
-	141A	diagnos L	-	8200B	utgång startspärr
1D	122	givare LAMBDA	3H	822	strömmatning startspärr
2D	123	givare LAMBDA	-	8269	strömmatning startspärr
3D	1360	signal bilens hastighet	1I	6751	information laddning (automatisk växellåda)
-			-	210	information bromsljus (insprutning stift 2)
-			2I	6752	gasspjälläge
-			-	7336	gasspjälläge
-			3I	6772	dämpning av vridmoment (automatisk växellåda)

IC02A kopplingsstycke : kabelhärvor 10 PR - 20 MOT (30V MR) eller IC09 kopplingsstycke: kabelhärvor 10 PR - 22 MOT/C (30V MR)

stift	kabelnr	detalj	stift	kabelnr	detalj
1A	108	plus startmotor	1F	463	display (AL4)
-	1010	plus startmotor	2F	6762	sportläge (AL4)
2A	8060	reglage värme/ventilation	3F	6764	läge snö (AL4)
-	8062	reglage värme/ventilation	1G	8075	reglage luftkonditionering
-	8077	reglage värme/ventilation	2G	8076	reglage pressostat
1B	C02A	+ backljus	3G	7307	säkerhetsrelä automatisk växellåda
-	C02B	+ backljus	1H	411	temperatur motorolja (visare)
2B	220	retur backljus	2H	413	temperatur motorolja (kontrollampa)
-	220A	retur backljus	3H	1208	reglage styrbox avstängning luftkonditionering (stift 9)
3B	1070	laddning	-	6744	styrning kylfläktsaggregat 4HP20
1C	410	oljetryck	-	6763	1:an inlagd (AL4)
2C	405B	kylvätsketemperatur (kontrollampa)	1I	162	hastighetsgivare (signal)
-	405	kylvätsketemperatur (kontrollampa)	-	162A	hastighetsgivare (signal)
3C	401	kylvätsketemperatur (visare)	2I	B6B	+ batteriet
1D	415	oljenivå (+)	3I	1510	diagnos aggregat kylfläktmotor
2D	414	oljenivå (-)	-	1599	diagnos aggregat kylfläktmotor
3D	218	information bromsljus	1J	4618	key-lock (AL4)
-	403	kontrollampa för vatten i bränslet	2J	6743	relä manöverorgan spärr väljare automatlåda (AL4)
1E	435	Kontrollampa förvärmning	3J	C01	+ efter kontakt F1 (AL4)
-	1182	Kontrollampa förvärmning			
2E	CC2	förvärmning (+ efter kontakt)			
-	CC2A	förvärmning (+ efter kontakt)			
3E	C05F	strömmatning aggregat kylfläktmotor (+ efter kontakt)			

IC06 kopplingsstycke : kabelhärvor 10 PR - 32 SUSP (18V GR)

stift	kabelnr	detalj	stift	kabelnr	detalj
1A	B08C	+ batteriet	1D	7713	information läge ratt (B1)
2A			2D	7700	information läge ratt (A1)
1B	C03	+ efter kontakt	3D	7701	information läge ratt (A3)
-	C03A	+ efter kontakt	1E	7714	information läge ratt (B3)
2B			2E	450	+ parkeringsljus
3B	7715	diagnos	3E	7710	fjädring (sport)
1C	7708	information gaspedal (V2)	1F	7718	information dörr
2C	7707	information gaspedal (V3)	2F	7717	information bagageutrymme
3C	7709	information gaspedal (V1)	3F	7711	information hastighet
-					

IC07 kopplingsstycke : kabelhärvor 10 PR - 17 BR/AV (2V VE)

stift	kabelnr	detalj
1	PB2	strömmatning dimljus fram
-	2670	strömmatning dimljus fram
-	2675	strömmatning dimljus fram
2	MPB2	jord dimljus fram
-	M2670	jord dimljus fram
-	M2675	jord dimljus fram

IC08 kopplingsstycke : kabelhärvor 10 PR - 16 GMV (2V GR)

stift	kabelnr	detalj
1	C05F	+ efter kontakt
2	1510	diagnos

IC10 kopplingsstycke : kabelhärvor 10 PR - 12 US FR (3V GR)

stift	kabelnr	detalj
1	ME10/ME101	jord
2	441/4410	information/Manokontakt hydraulkretsens vätsketryck
3	444	information/slitage bromsklots(ar)

IC60 kopplingsstycke : kabelhärvor 20 MOT - 22 MOT/C (7V NR) XU7JP4 (LFY) automatisk växellåda AL4

stift	kabelnr	detalj
1	6796	styrbox aut.växellåda stift 6
2	6751/6751A	styrbox aut.växellåda stift 22
3	6772	styrbox aut.växellåda stift 5
4	1375A	styrbox aut.växellåda stift 23
-	1375	styrbox aut.växellåda stift 23
5	426B	styrbox aut.växellåda stift 49 (information motorvarv)
-	6751	styrbox aut.växellåda stift 49 (information motorvarv)
6	6790	styrbox aut.växellåda stift 18 (diagnos krets K)
7	6780	styrbox aut.växellåda stift 17 (diagnos krets L)

IC62 kopplingsstycke : kabelhärvor 16 GMV - 20 MOT (5V GR)

stift	kabelnr	detalj
1	C05F	+ efter kontakt
2	1510	diagnos
-	1510A	diagnos
3	809	låg hastighet
-	1550	låg hastighet
-	809A	låg hastighet
4	8091	hög hastighet
-	1540	hög hastighet
5	B6D	+ batteriet
-	1514	+ batteriet

IC63 kopplingsstycke : kabelhärvor 20 MOT - 95 LPG (5V MR)

stift	kabelnr	detalj
1	1210	matning insprutare
2	1210A	matning insprutare
3	1352A	förbindelse styrbox motor - styrbox LPG
4	426A	information motorvarv
5	M426	datorns jord (LPG - insprutning)

IC63A kopplingsstycke : kabelhärvor 20 MOT - 95 LPG (5V GR)

stift	kabelnr	detalj
1	1248	strömmatning/Relä värmning Lambda-sond
2	1248A	strömmatning/Relä värmning Lambda-sond (+ efter kontakt)
3	130A	givare LAMBDA
4	131A	givare LAMBDA
5	1359	information val av bränsle

IC91 kopplingsstycke : kabelhärvor 50 P/B - 46 HAB (30V MR)

stift	kabelnr	detalj	stift	kabelnr	detalj
1A	600	fönsterhissar fram (+ tillbehör)	1G	8450	högtalare vänster bak (+) stift 1
2A	B10A	fönsterhiss med klämskydd fram (+ batteriet)	2G	8460	högtalare vänster bak (-) stift 2
1B	8430	högtalare höger fram (+) stift 1	3G	309	innerbelysning
2B	8440	högtalare höger fram (-) stift 2	-	309A	innerbelysning
3B	620	låsning/upplåsning	1H	A27B	kartläsningslampa - reglage för sidospegel (+ tillbehör)
1C	8410	högtalare vänster fram (+) stift 1	2H	722	yttertemperatur - givare stift 1 - display stift 6
2C	8420	högtalare vänster fram (-) stift 2	3H	721	yttertemperatur - givare stift 2 - display stift 5
3C	621	låsning/upplåsning	1I	6412	reglage för sidospegel
1D	6241	information dörr (vänster fram)	2I	6411	reglage för sidospegel
2D	6291	låsenhet vänster framdörr	-	6411A	reglage för sidospegel
3D	6243	information dörr (vänster bak)	3I	641	reglage för sidospegel
1E	6242	information dörr (höger fram)	-	641A	reglage för sidospegel
2E	6292	låsenhet höger framdörr	1J	617	fönsterhiss bak höger
3E	6244	information dörr (höger bak)	-	617A	fönsterhiss bak höger
1F	8470	högtalare höger bak (+) stift 1	-	617B	fönsterhiss bak höger
2F	8480	högtalare höger bak (-) stift 2	2J	616	fönsterhiss bak höger
3F	3022	tidsinkoppling/innerbelysning	-	616A	fönsterhiss bak höger
-			-	616B	fönsterhiss bak höger

IC91A kopplingsstycke : kabelhärvor 50 P/B - 46 HAB (7V NR)

stift	kabelnr	detalj
1A	6103	strömmatning/fönsterhiss bak
-	6103A	strömmatning/fönsterhiss bak
3A	813	defroster backspegel (+)
-	814	defroster backspegel (+)
4A	B14A	fönsterhiss med klämskydd bak (+ batteriet)
1B	612	fönsterhiss bak vänster
-	612A	fönsterhiss bak vänster
-	612B	fönsterhiss bak vänster
2B	645	inställbar backspegel (+ backljus)
3B	6457	diagnos backspegel
4B	613	fönsterhiss bak vänster
-	613A	fönsterhiss bak vänster
-	613B	fönsterhiss bak vänster

IC92A kopplingsstycke : kabelhärvor 50 P/B - 59 CLM (16V NR)

stift	kabelnr	detalj
1	804	+ efter kontakt
2	8049	kontakt reglage värme/ventilation (stift 2)
3	8000	diagnosuttag
4	B16A	+ permanent
6	1075	information motorn i gång
7	8062	strömmatning kylkompressor
8	MI92A	jord
9	C05H	+ efter kontakt
10	8055	information luftkonditionering
11	8075	information kylvätsketemperatur
13	8080	pressostat
14	1234	information luftkonditionering
15	VR3	+ parkeringsljus
16	MI92B	jord

IC95 kopplingsstycke : kabelhärvor 50 P/B - 52 PLAF (13V GR)

stift	kabelnr	detalj
1A	684	soltak (stift 5 + toe-out)
2A	683	soltak (stift 2 retur låsning)
3A	681	soltak (stift 4 + låsning)
5A	682	soltak (stift 1 retur toe-out)
6A	M6820	soltak (jord)
7A	MIC95	jord (regndetektor stift 7 och spegel)
1B	502	regndetektor (stift 1)
2B	503	regndetektor (stift 2)
3B	511	regndetektor (stift 5)
4B	505	regndetektor (stift 6)
5B	501	regndetektor (stift 8)
6B	504	regndetektor (stift 9)
7B	A28E	+ tillbehör (regndetektor stift 3 och spegel)

IC96 kopplingsstycke : kabelhärvor 50 P/B - 71 AR (30V MR)

stift	kabelnr	detalj	stift	kabelnr	detalj
1A	432	bränslemätare (visare)	3D	B15C	+ batteriet draganordning för släpvagn
2A	M432	bränslemätare (jord)	1E	811	+ eluppvärmd bakruta
1B	V11A	parkeringsljus höger	2E	7717	bagagerumskontakt (fjädring)
2B	213	bromsljus	1F	121	+ bränslepump
3B	2343	blinkers höger	2F	M121	- bränslepump
1C	V12A	parkeringsljus vänster	1G	A26B	+ bakrutetorkare
2C	212	bromsljus	2G	525	taktrelä vindrutetorkare (bak)
3C	2333	blinkers vänster	3G	531	taktrelä vindrutetorkare (bak)
1D	2031	dimbakljus	1H	6215/6218	låsning tanklucka och reparationssats (låsning)
2D	220	backljus	2H	6205/6208	låsning tanklucka och reparationssats (toe-out)
-	645	backljus (inställbar backspegel)	3H	3023	bagagerumsbelysning

IC99 kopplingsstycke : kabelhärvor 50 P/B - 55 SGC (9V NR)

stift	kabelnr	detalj
1A	8300	reostat (stift A1)
2A	8350	strömmatning/eluppvärmda säten
4A	K20	strömmatning/elstyrda säten
-	K20B	strömmatning/elstyrda säten
5A	M6302	jord elstyrda säten
1B	8302	reostat (stift B4)
2B	8301	reostat (stift B1)
3B	M8310	jord eluppvärmda säten
4B	475	kontrollampa säkerhetsbälte
5B	M4730	jord kontrollampa säkerhetsbälte

ICA0 kopplingsstycke : kabelhärvor 50 P/B - 56 SGP (9V NR)

stift	kabelnr	detalj
1A	8310	reostat (stift A1)
2A	8360	bränslesystem eluppvärmda säten
4A	K20A	bränslesystem elstyrda säten
5A	M6303	jord elstyrda säten
1B	8312	reostat (stift B4)
2B	8311	reostat (stift B1)
3B	M8315	jord eluppvärmda säten
4B		
5B		

ICA8 kopplingsstycke : kabelhärvor 50 P/B - 95 LPG (7V NR)

stift	kabelnr	detalj
B1	1817	information bränslemätare (LPG)
B2	1806	strömmatning (+ efter kontakt) styrbox LPG
A3	403	diagnostik GPL (gas)
-	403A	diagnostik GPL (gas)
B3	1809	diagnostik GPL (gas)
A4	B13	+ batteriet
-	B13A	+ batteriet
B4	C03B	strömmatning (+ efter kontakt)
-	C03D	strömmatning (+ efter kontakt)
-	C03E	strömmatning (+ efter kontakt)

ICC1A kopplingsstycke : kabelhärvor 71 AR - 76D VL/D (5V MR)

stift	kabelnr	detalj
1	811	+ eluppvärmd bakruta
2	213	+ bromsljus
-	214	+ bromsljus
3	6205	låsning tanklucka (toe-out)
-	6208	låsning reparationssats (toe-out)
4	6215	låsning tanklucka (låsning)
-	6218	låsning reparationssats (låsning)
5	319	bagagerumsbelysning

ICC1B kopplingsstycke : kabelhärvor 71 AR - 76D VL/D (5V BA)

stift	kabelnr	detalj
1	2031	dimbakljus
-	2031A	dimbakljus
2	ME116	jord/bakljus
-	MIC1B	jord/bakljus
3	2211	backljus
4	V12C	parkeringsljus (höger)
5	V11A	parkeringsljus (vänster)
-	V11B	parkeringsljus (vänster)

ICC2 kopplingsstycke : kabelhärvor 71 AR - 76G VL/G (6V JN)

stift	kabelnr	detalj
1	525	taktrelä vindrutetorkare (bak)
2	A26B	+ bakrutetorkare
3	531	förlängningskabel/bakrutetorkare
4	M5215	jord/bakrutetorkare
5	M8120	jord/eluppvärmd bakruta
6		

ICC7A kopplingsstycke : kabelhärvor 71 AR - 74 EV/LV (2V RG)

stift	kabelnr	detalj
1	525	taktrelä vindrutetorkare bak
2	A28B	+ bakrutetorkare

ICC7B kopplingsstycke : kabelhärvor 71 AR - 74 EV/LV (2V JN)


stift	kabelnr	detalj
1	531	taktrelä vindrutetorkare (bak)
2	M5210	jord/bakrutetorkare


ICF5 kopplingsstycke : kabelhärvor 76G VL/G - 74 EV/LV (4V BA)


stift	kabelnr	detalj
1	525	taktrelä vindrutetorkare (bak)
2	A26B	+ bakrutetorkare
3	531	förlängningskabel/bakrutetorkare
4	M5215	jord/bakrutetorkare

ICH0 kopplingsstycke : kabelhärvor 52 PLAF - 68 TO (5V MR)


stift	kabelnr	detalj
1	682	retur öppning taklucka
2	683	retur låsning soltak
3	M6820	jord soltak
4	681	+ låsning
5	684	+ toe-out



BH28
0004
CA00
ME41
MC41
1211
1304
ME30
MC30
MC16
1620
BF01
1203
1215
C00.1
1331
1334
1320
1320A
BMF1
1332
1333
1225
1135
MM02
BB00
M000
MM01
1350
1313
1120
1240
1312
1220
1316
D3AQ95JR



20 MOT
50 P/B
71 AR
10 PR
1C96 30V MR
5V MR
1211
3V BA
1620
2V NR
1120
4V GR
1350
15V NR
1304
55V NR
1320
MC16
M1620 VJ
1331
1332
1333
1334
1203
1313
1135
1312
1225
1220
1240
EM30
M004E JV
M004F JV
ME30 JV
MC30
ME30 JV
EM41
MI21 JV
ME41 JV
MC41
ME41 JV
EC02
EC05
EC02A
E162B
EB07
1215
C001
16V NR
0004
26V BE
BH28
34V NR
2V NR
ECC1
CA00
2V GR
2V NR
BF01
10V MR GR
BBOO
M000
BMF1
4V NR MR
8055
1234
80--
82--
MM01
M1350
M132L
1316
3V BA VE
EC02B
E121
E132
E133
EBM7
MM02
M132A
1C02A 30V MR
1C02 30V MR
1C01 133V
D138
D130
D132
D3AQ95JG


1211
71 AR
1C96
E122
1C02
EB07
H
I
C
C
A
E
E
50 P/B
1C01
10 PR
M000
MC16
1C02A
EC02A
20 MOT
BB00
E162B
1215
I
3V NR
1203
20 MOT
H
1C02
15V NR
1304
20 MOT
1320
EBM7
G
0004
26V BE
50 P/B
EM30
F
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
E
50 P/B
EM41
EC05
EC02
ECC1
G
D
F
MC30
MC41
1C96
71 AR
D
2V NR
C001
34V NR
BH28
C
1331
1332
1240
1333
1334
1135
E133
1220
20 MOT
1350
E132
MM01
E121
MM02
1120
1620
1312
1316
1225
1313
EC02B
B
10V MR
BF01
A
BMF1
A
B


D3AQ95JI



12.1
CA00
BH28
0004
MC41
1211
1304
MC16
1620
MC30
BF01
1203
1215
C001
1331
1334
1320
1332
1333
1225
1135
BMF1
BB00
M000
MM01
1350
1313
MM02
1120
1240
1312
1220
1316
D3AQ95KR



20 MOT
50 P/B
71 AR
10 PR
82--
820 BE
822 VI
821 GR
EC02
C02 JN
C02A GR
EM30
M004E JV
M004F JV
ME30 JV
MC30
ME30 JV
EM41
MI21 JV
ME41 JV
MC41
ME41 JV
C001
16V NR BE
3 426A GR
7 140 VI
15 141
0004
26V BE VI
2 426 GR
3 162 BE
6 142 MR
13 C05C JV
17 M004E JV
21 M004F JV
BH28
34V NR JN
B2 C02
B5 C05
2V NR JN
2 CC1
ECC1
CC JN
CC1 JN
CC2 OR
CA00
2V GR JN
2 CC
2V NR MR
1 BMF1
M000
BB00
BF01
BMF1
4V NR MR
A BMF1
IC96 30V MR
BE JV
121 F1 121
MI21 F2 MI21
BA JV
BA JV
5V MR
121 2
MI21 4
1211
8055 VE
1234 RG
80--
7711 VE
77--
EC05
JN C05
MR C05C
EC02A
C02A OR
C02B OR
1360 VE
162 VE
E162B
162A RG
7711 VE
EB07
BM07 VE
BM07B BE
1213
5V NR BG
1 1223 RG
1223A
1215
2V MR VE
1 1232 BG
2 1223
IC01 133V
MR BMF1 5- BMF1 MR
RG 1234 B1 1234 RG
BE 121 B2 121 BA
VE 8055 B5 8055 RS
GR C02A E1 C02A GR
OR CC2 F1 CC2
VI 426 F3 426 VE
BE 426A
GR 140 F7 140 VE
VI 141 F8 141 VE
BE 142 F9 142 BG
GR 162 G1 162 VE
BE 820 G4 820 VE
GR 821 G5 821 RG
VI 822 G6 822 BG
10V MR
C1 123 GR
C2 122 VI
D1 121 BA
D2 120 RS
E2 BM07 VE
MMO1
M1350 JV
M132L JV
1316
3V BA VE
1 1351 RG
2 1350 RS
3 1352
EC02B
C02B OR
C02E BG
1210 BE
1211 RS
E121
1212 RS
1213 RS
1214 RS
E132
1320A BE
1322 VE
1323 VE
E133
1320 BE
1321 VE
1324 VE
BM07B RG
BM07C VE
EBM7
BM07D BE
BM07E BE
BM07F BE
MMO2
M132A JV
IC02A 30V MR
OR C02B B1 C02B OR
RG 162A 11 162 VE
IC02 30V MR
BE BM07B A1 BM07B RG
GR CC2 B1 CC2B RS
BG 142 B2 142 VE
VE 426 C1 426 VE
VE 140 C2 140 RG
VE 141 C3 141 RS
VI 122 D1 122 GR
GR 123 D2 123 GR
VE 1360 D3 1360 VE
RG 1234 E1 1234 VE
RS 8055 E3 8055 RS
RS 120 F1 120 BE
RG 1223A G1 1223 VE
VE 1232 G2 1232 RG
VE 820 H1 820 RS
RG 821 H2 821 RG
BG 822 H3 822 VE
3V BA
BG C02E 1
VJ MI620 2
VE 162 3
1620
MC16
MI620 VJ
2V NR
VER 138 1
RGR 139 2
BLR D138
1120
4V GR
GR 122 1
JV MI350 2
RGR 130 3
VER 131 4
BLR D130
1350
15V NR
GR 1217 1
VE BM07C 2
BE 1210 4
BE 120 5
GR 123 6
VE 1203A 7
BE BM07D 8
VE 1223 9
RG 1233 10
BE BM07E 11
VE 822A 12
BE 1226 13
RS CC2B 14
BE BM07F 15
1304
55V NR
BE 1320A 1
BE 1320 2
GR 1244 3
RGR 130 4
RG 1203 7
VE 142 9
RS 141 12
VE 822 13
VE 822A
RGR 139 15
RG 1350 16
RG 1342 17
RG 1357
VER 138 18
BLR D138
BLR D130 19
BLR D132
GR 1245 20
GR 1246 21
VER 131 22
RS 1352 23
RG 1232 24
VE 1234 26
RG 821 27
VE 1360 28
VE 1243 29
VER 133 30
RG 140 31
RS 1255 34
GR 1217 35
JV M132A 36
BE 1140 37
GR 1247 40
VE 1256 41
VE 426 42
VE 1235 47
RS 820 48
RGR 132 49
RS 8055 50
RG 1233 52
RG 1236 53
VE 1351
JV M132L 54
BE 1130 55
1320
1331
2V NR RS
1 1211 VE
2 1321
1332
2V NR RS
1 1212 VE
2 1322
1333
2V NR RS
1 1213 VE
2 1323
1334
2V NR RS
1 1214 VE
2 1324
1203
3V NR RG
1 1203 VE
3 1203A
1313
3V MR RGR
1 132 VER
2 133 BLR
3 D132
1135
4V NR BE
1 1130 BE
2 1140 BE
4 1226
1312
3V GR VE
1 1256 RG
2 1357 RS
3 1255
1225
4V NR GR
A 1247 GR
B 1246 GR
C 1245 GR
D 1244
1220
2V VE VE
1 1235 RG
2 1236
1240
2V GR VE
1 1243 RG
2 1342
D3AQ95KG


1211
71 AR
IC96
E
I
IC02
EB07
H
C
C
A
E
50 P/B
IC01
10 PR
M000
MC16
IC02A
EC02A
20 MOT
BB00
E162B
1215
I
3V NR
1203
20 MOT
H
IC02
15V NR
1304
20 MOT
1320
EBM7
G
0004
26V BE
50 P/B
EM30
F
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
E
50 P/B
EM41
EC05
EC02
ECC1
G
F
D
MC30
MC41
IC96
71 AR
D
2V NR
C001
34V NR
BH28
C
1331
1332
1240
1333
1334
1135
E133
1220
20 MOT
1350
E132
MM01
E121
MM02
1120
1620
1313
1312
1316
1225
EC02B
B
10V MR
BF01
A
BMF1
1213
A
B


D3AQ95KI



12.2
CA00
BH28
0004
BMF1
ME41
MC41
1211
1304
BF01
F7
F11
F9
F2
1620
ME16
MC16
77--
ME30
MC30
1203
1213
1215
1241
MC15
1320
1332
1333
1334
1331
1115
1135
1225
1312
1222
1220
1316
1351
1350
1120
1313
1240
BB00
M000
MM01
C001
80---
82--
D3A095LR



1C96 30V MR
5V MR
20 MOT
3V VE
4V VE
4V BE
3V BE
3V NR
2V NR
15V NR
88V NR
16V NR
26V BE
34V NR
1V GR
2V GR
1C01 133V
1C02 30V MR
1C09 30V MR
5V NR
3V BA
2V MR
4V NR
10V MR
2V BA
1211
1331
1332
1333
1334
1120
1350
1351
1115
1222
1304
1203
1313
1135
1312
1225
1220
1240
1320
1213
1215
1316
1241
1620
BF01
BMF1
BB00
M000
MC15
MC16
MM01
EC02
EM30
MC30
EM41
MC41
C001
0004
BH28
ECC1
CA00
EC02B
EM16
EC05
E162B
EB07
EC02A
EBM4
EB06
EM01
E133
E113
EBM7
E121
E134
E135
E140
E141
E426
50 P/B
10 PR
71 AR
22 MOT/C
D3AQ95LG


I
3V NR
1222
1203
20 MOT
H
EM01
IC02
E135
EBM7
15V NR
20 MOT
1320
1304
G
0004
26V BE
50 P/B
EM30
F
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
E
50 P/B
EM41
EC05
EC02
ECC1
G
D
F
MC30
MC41
IC96
71 AR
D
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
C
1331
1332
1240
1333
1334
1135
1115
E121
E134
E133
1220
20 MOT
1351
1350
MM01
1120
E113
22 MOT/C
1620
1313
1312
1316
1225
EM16
EC02B
B
10V MR
BF01
2V BA
A
D
A
BMF1
1213
B
E140
E141
20 MOT
E426
IC02
EB07
H
C
I
E
E
C
A
EBM4
50 P/B
IC01
10 FR
M000
EB06
MC15
MC16
22 MOT/C
BB00
E162B
EC02A
1215
IC09
1241
IC96
71 AR
1211


D3A095LI



CA00
BH28
0004
BMF1
MC41
1211
1304
MC15
1241
1620
MC16
MC30
BF01
1203
1213
1215
1331
1332
1333
1334
1320
1115
1225
1135
BB00
M000
1351
1350
1120
1313
1240
1312
1222
1220
1316
C001
D3AQ95MR



20 MOT
IC60 7V NR
IC09 30V MR
IC96 30V MR
IC02 30V MR
IC01 133V
1620
1211
1241
1213
1215
1304
1350
1351
1316
1203
1313
1135
1222
1115
1333
1334
1312
1225
1220
1240
1320
1120
1332
1331
C001
0004
BH28
CA00
BF01
BMF1
BB00
M000
E113
E121
E133
E135
E140
E426
EBM7
E141
E134
E162B
EC05
EC01
EM16
EM30
EM41
EBM7
EB07
EB06
EBM4
ECC2A
EC02A
EC02
MC16
MC30
MC41
MC15
MM01
EM01
71 AR
50 P/B
22 MOT/C
10 PR
82---
80--
77--
16--
D3AQ95MG


71 AR
1211
1C96
E140
E141
20 MOT
E426
1C02
EB07
H
B
I
E
EBM4
A
50 P/B
1C01
E220
10 PR
22 MOT/C
EB06
ECC2A
BB00
E162B
EC02A
1215
1C09
1241
MC15
MC16
M000
I
.3V NR
1222
1203
20 MOT
H
15V NR
EM01
1C02
1304
E135
EBM7
1320
20 MOT
G
0004
26V BE
50 P/B
EM30
F
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
E
50 P/B
EM41
EC05
EC02
ECC1
G
F
D
MC30
MC41
1C96
71 AR
D
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
B
E121
E134
E133
1331
1332
1240
1333
1334
1135
1115
1220
20 MOT
1351
1350
MM01
E113
1120
1313
22 MOT/C
EC02B
EM16
1312
1C60
1316
1225
C
10V MR
BF01
2V BA
A
D
A
BMF1
1213
C


D3AQ95MI



CA00
BH28
0004
BMF1
BF01
1211
1304
1203
1322
1620
MC41
ME41
MC30
ME30
1320
1313
7045
1331
1333
1332
1334
1261
1321
1220
1277
1208
1160
1150
1310
1115
1221
1244
BB00
M000
MC16
MC18
C001
D3A095NR



20 MOT
1321
3V RG
IC60 3V JN
22 MOT/C
E216
216 OR
7046 VE
50 P/B
EC02
C02 JN
C02A GR
EC05
C05 JN
C05C MR
820
822
821
82--
216
21--
C001
16V NR
0004
26V BE
26V JN
M004C JN
M004E JN
EM30
M004F JN
ME30 JN
MC30
ME30
EM41
M121 JN
ME41 JN
MC41
ME41
BH28
34V NR
2V NR
ECC1
CC JN
CC1 JN
CC2 OR
CA00
2V GR
2V NR
IC96 30V MR
71 AR
5V MR
1211
E405
405 BG
405B BG
E704
210 BG
7046 VE
10 PR
EC02A
C02A GR
C02B OR
1706
1707
11--
2V MR
7045
IC01 133V
IC02 30V MR
IC02A 30V MR
4V NR
BMF1
EM16A
M1150 VJ
M1310 VJ
M1620 VJ
ME16A JV
MC16
E151A
1510 VE
1510A VE
1599 VE
1510A
1550
1540
1514
15--
MC18
M132C
M132B
M132A
M1320
1V
5V VE
1150
88V NR
1320
2V BA
2V VE
10V MR
BF01
BB00
M000
1322
1313
1203
1208
1220
1221
1244
1261
1304
1310
3V MR
3V NR
2V OR
3V BE
2V RG
2V BE
4V NR
15V MR
6V GR
1620
1160
1115
1331
1332
1333
1334
E113A
E123
E142
E151
E162
E820
EC02B
ECC2
D3A095NG


1211
71 AR
IC96
G
K
IC02
B
E
J
A
L
E
D
50 P/B
IC01
E704
10 PR
M000
E405
20 MOT
BB00
EC02A
IC02A
L
1310
20 MOT
1261
K
1203
3V NR
2V BE
1244
20 MOT
J
20 MOT
1620
I
0004
26V BE
26V JN
50 P/B
EM30
H
50 P/B
CA00
3V MR
7045
2V NR
2V GR
2100
G
50 P/B
E216
EM41
EC05
EC02
ECC1
I
H
F
MC30
MC41
IC96
71 AR
F
2V NR
C001
34V NR
BH28
E
1115
1334
1333
1332
1331
1160
1220
1313
1221
E142
1208
20 MOT
E113A
EM16A
E123
1322
1321
22 MOT/C
IC60
E162
EC02B
D
MC16
1150
5V VE
IC02A
E151A
20 MOT
ECC2
C
16V MR
BF01
2V VE
2V BA
B
1320
1304
15V MR
IC02
MC18
E820
E151
20 MOT
A
A
BMF1
C


D3AQ95NI



CA00
BH28
0004
BMF1
BF01
1211
1203
1304
1322
1620
MC41
ME41
MC30
ME30
1320
7045
1313
C001
1331
1333
1332
1334
MC18
1261
1321
1220
BB00
M000
1160
1150
1310
1115
1221
1244
1208
MC16
D3AQ95PR



20 MOT
50 P/B
22 MOT/C
71 AR
10 PR
7045
1321
1620
1160
1115
1331
1332
1333
1334
1211
1150
1320
1322
1313
1203
1208
1220
1221
1244
1261
1304
1310
BF01
BH28
CA00
C001
0004
BMF1
BB00
M000
E216
EC02
EC05
EM30
MC30
EM41
MC41
ECC1
E162B
E405
E704
EC02A
EM16A
MC16
MC18
E151A
E113A
E123
E142
E151
E162
E820
EC02B
ECC2
82--
21--
70--
77--
80--
15--
11--
D3AQ95PG


71 AR
1211
IC96
20 MOT
IC02
K
G
B
E
E
L
A
D
IC01
50 P/B
E704
E405
10 PR
M000
BB00
EC02A
E162B
IC02A
L
1310
20 MOT
1261
K
1203
3V NR
2V BE
1244
20 MOT
J
20 MOT
1620
I
0004
26V BE
26V JN
50 P/B
EM30
H
50 P/B
CA00
3V MR
7045
2V NR
2V GR
2100
G
50 P/B
E216
EM41
EC05
EC02
ECC1
I
H
F
MC30
MC41
IC96
71 AR
F
2V NR
C001
34V NR
BH28
E
1115
1334
1333
1332
1331
1221
1160
1220
1313
E142
1208
E113A
EM16A
E123
J
1322
1321
22 MOT/C
20 MOT
E162
EC02B
IC60
D
MC16
1150
5V VE
IC02A
E151A
20 MOT
ECC2
C
10V MR
BF01
2V VE
2V BA
B
1320
15V MR
EM18A
1304
IC02
MC18
20 MOT
E820
E151
A
BMF1
A
C


D3AQ95PI



CA00
BH28
0004
BMF1
1211
MC41
BF01
1203
1304
1322
1620
MC30
1320
7045
1313
1331
1333
1332
1334
MC18
1261
1321
1312
1220
C001
MC16
BB00
M000
1160
1150
1310
1115
1221
1244
1233
1208
1277
D3AQ95QR



1321
3V RG VE
1 1414
2 1415
3 1416
22 MOT/C
IC60 3V JN
1414 1 1415
1415 2 1416
1416 3 1417
20 MOT
EM16A
M1150 VJ
M1310 VJ
M1620 VJ
ME16A VJ
MC16 ME16A VJ
E151A
1510 VE
1510A VE
1599 VE
1312
3V GR VE
1357
1356
1355
1510A VE
1550 RG
1540 VE
1514 RS
15--
E216
216 OR
7046 YE
50 P/B
EC02
C02 JN
C02A GR
EC05
C05 JN
C05C MR
820 BE
822 VI
821 GR
82--
216 OR
21--
C001
16V NR BE
3 426A GR
7 140 RG
8 1510 VI
15 141
0004
26V BE VI
2 426 GR
3 162 BE
6 142 BE
9 400 MR
13 C05C JV
17 M004E GR
19 401 JV
21 M004F JV
26V JN VI
26 435
IC96 30V MR
BE JV
121 F1 121 BA JV
M121 F2 M121
71 AR
5V MR
121 2
M121 4
1211
E405
405 BG
405B BG
E704
210 BG
7046 VE
10 PR
EC02A
C02A GR
C02B OR
1706 BG
1707 VE
11--
EM30
M004E JV
M004F JV
ME30 JV
MC30 ME30 JV
EM41
M121 JV
ME41 JV
MC41 ME41 JV
2V MR
VE 123A 1
VE 7336 2
7045
IC01 133V
MR BMF1 5 BMF1 MR
BE 121 B2 1201 BA
VE 7046 C8 7046 VE
GR C02A E1 C02A BG
BE 400 E5 405 RG
GR 401 E6 401 GR
OR CC2 F1 CC2
VI 426 F3 1330 VE
BE 426A
VI 435 F4 1182 VE
VE 123A F5 123A VE
VE 7336 F6 7336 VE
GR 140 F7 9006 VE
VI 141 F8 9007 BG
BE 142 F9 1282 VE
GR 162 G1 162 VE
RG 1510 G2 1599 VE
BE 820 G4 8200A RG
GR 821 G5 8200B BG
VI 822 G6 8269
IC02 30V MR
BG 1282 B2 1282 RG
VE 1330 C1 1330 VE
VE 9006 C2 9006 JN
VE 9007 C3 9007 VE
VI 122 D1 122 GR
GR 123 D2 123 GR
BA 1201 F1 1201 VE
BG 1706 G1 1706 RS
VE 1707 G2 1707 VE
VE 8200A H1 8200A BG
RG 8200B H2 8200B BG
BG 8269 H3 8269 VE
BG 210 I1 210 VE
VE 7336 I2 7336 VE
IC02A 30V MR
OR C02B B1 C02B OR
BG 405B C2 405 VE
RG 401 C3 401 VE
VE 1182 E1 1182 VE
GR CC2 E2 CC2A VE
VE 162 I1 162 VE
YE 1599 I3 1510 VE
EM18A
M1320 JV
M132A JV
M132B JV
M132C JV
ME18A JV
MC18 ME18A JV
1 1V MR
MR 118 1
5V VE
VJ M1150 1
VE CC2C 3
BG 1376 4
RS 1387 5
1V MR
MR BB2 1
1150
88V NR
RG 1206 1
NRR 1211 2
NRR 1213 3
NRR 1214 4
NRR 1212 5
RSR 1322 6
VE 1599 8
VE 9007 10
VE 1408 11
VE 1131 12
VE 1448 13
VER 133 14
VE 1377 15
VE 1132 18
VE 6739 19
VE 7336 21
OR 142 22
VE 405 23
VE 1540 25
RS 1251 26
RG 1207 29
RSR 1321 30
RSR 1323 31
RSR 1324 32
JV M1320 33
VE 1415 34
BG 8200 36
JN 9006 38
JN 1423 39
BA 1133 40
MRR 132 41
VE 1135 44
VE 1336 45
JN 1235 46
VE 210 48
JV M132A 49
VE 1418 50
JV M132C 51
BA 1256 52
JV M132B 53
VE 1182 56
VE 1707 58
VE 1330 62
RS 8269 66
RS 1387 67
RS 1378 68
RS CC2B 69
BA 1355 71
BA 1416 74
RG 1314 80
RG 1282 82
RG 1550 83
RS 1706 85
BG 1208 86
BG 1420 87
BG 1376 88
1320
2V BA
RG BM4A 1
RG BM4B
RG BM2A 2
RG BM2B
2V VE
MR BB2 1
10V MR
GR 123 CI
GR 123A
VI 122 C2
BF01
1233
2V GR VE
1 1250 RS
2 1251
1322
2V BA VE
1 1418 RS
2 1419
1313
3V MR MRR
1 132 VER
2 133
1203
3V NR BG
1 1420 VE
3 1421
1208
2V OR RG
1 1314 VE
2 1315
1220
3V BE JN
1 1235 VE
2 1336 VE
3 401
1221
2V RG BA
1 1422 JN
2 1423
1244
2V BE VE
1 1287 BA
2 1256
1261
4V NR VE
1 1377 RS
2 1378 VE
3 1350 VE
4 1351
1304
15V MR RG
1 1206 RG
2 1207 RG
3 BM4A VE
4 1201 GR
5 122 VE
7 1421 RG
8 BM2A RS
9 1514A BG
10 1208 RG
11 BM4B RG
15 BM2B
1310
6V GR VE
1 1408 VE
2 1409 VJ
3 M1310 VE
5 1448 BA
6 1447
3V BA
BG C02E 1
VJ M1620 2
VE 1625 3
1620
1V MR 118 1
1160
3V BA
VE 1131 1
VE 1132 2
BA 1133 3
1115
2V NR
NRR 1211 1
RSR 1321 2
1331
2V NR
NRR 1212 1
RSR 1322 2
1332
2V NR
NRR 1213 1
RSR 1323 2
1333
2V NR
NRR 1214 1
RSR 1324 2
1334
VE 1135
VE 1350
E113A
VE 1357
VE 1417
GR 123
VE 1250
E123
VE 1287
VE 1315
VE 1351
VE 1356
E142
OR 142
BA 1422
BA 1447
E151
RS 1419
RS 1514
RS 1514A
E162
VE 162
VE 1625
VE 6739
E820
BG 8200
BG 8200A
BG 8200B
EC02B
OR C02B
BG C02E
VE 1409
VE CC2A
ECC2
RS CC2B
VE CC2C
ECC1
CC JN
CC1 JN
CC2 OR
BH28
34V NR JN
B2 C02 JN
B5 C05
2V NR JN
2 CC1
CA00
2V GR JN
2 CC
2V NR MR
1 BMF1
4V NR
MR BMF1 A
BMF1
BB00
M000
D3AQ95QG
50 P/B
20 MOT


L
1310
20 MOT
1261
1211
71 AR
IC96
G
IC02
K
B
E
E
L
A
D
50 P/B
IC01
E704
E405
M000
10 PR
20 MOT
BB00
IC02A
EC02A
K
1203
3V NR
1233
2V GR
2V BE
1244
20 MOT
J
20 MOT
1620
I
0004
26V BE
26V JN
50 P/B
EM30
H
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
7045
2100
G
50 P/B
E216
EM41
EC05
EC02
ECC1
I
H
F
MC30
MC41
IC96
71 AR
F
2V NR
C001
34V NR
BH28
E
1115
1334
1333
1332
1331
1221
1208
1160
E142
1220
1313
E113A
EM16A
J
20 MOT
E123
E162
1322
1321
22 MOT/C
IC60
EC02B
D
MC16
1150
5V VE
IC02A
20 MOT
ECC2
E151A
1312
C
10V MR
BF01
2V VE
2V BA
B
1320
1304
15V MR
EM18A
IC02
MC18
E151
E820
20 MOT
A
A
BMF1
C


D3AQ95QI



CA00
BH28
0004
BMF1
MC41
BF01
1211
1203
1304
1322
1620
MC30
MC18
MC16
1320
1313
7045
1331
1333
1332
1334
1261
1321
1312
1220
C001
BB00
M000
1160
1150
1310
1115
1221
1244
1233
1208
1277
D3AQ95RR



1321
3V RG
IC60
3V JN
20 MOT
1V
5V VE
88V NR
1150
1320
1233
2V GR
1322
2V BA
1313
3V MR
1203
3V NR
1208
2V OR
1220
3V BE
1221
2V RG
1244
2V BE
1261
4V NR
1304
15V MR
1310
6V GR
BF01
1620
1160
1115
3V BA
1331
2V NR
1332
1333
1334
7045
2V MR
E216
216 OR
7046 VE
EC02
C02 JN
C02A GR
EC05
C05 JN
C05C MR
82--
820
822
821
21--
216 OR
C001
16V NR
0004
26V BE
26V JN
EM30
M004E JV
M004F JV
ME30 JV
MC30
ME30
EM41
M121 JV
ME41 JV
MC41
ME41
BH28
34V NR
2V NR
ECC1
CC JN
CC1 JN
CC2 OR
CA00
2V GR
2V NR
50 P/B
22 MOT/C
71 AR
IC96 30V MR
5V MR
1211
M1320 JV
M132A JV
EM18A
M132B JV
M132C JV
ME18A JV
MC18
ME18A
1510A
1550
1540
1514
15--
1312
3V GR
8055
1234
80--
8076
70--
7046A VE
77--
7711
10 PR
M1150 VJ
M1310 VJ
EM16A
M1620 VJ
ME16A JV
MC16
ME16A
E162B
162 VE
162A RG
7711 VE
E405
405 BG
405B BG
E704
210 BG
7046 VE
7046A VE
EC02A
C02A GR
C02B OR
1706
1707
11---
IC01 133V
IC02 30V MR
IC02A 30V MR
10 AR
BMF1
4V NR
BB00
M000
E113A
E123
E151
E142
E162
E820
EC02B
ECC2
E151A
D3AQ95RG


L
1310
20 MOT
1261
K
1203
3V NR
1233
2V GR
2V NR
1244
22 MOT/C
20 MOT
J
20 MOT
1620
I
0004
26V BE
26V JN
50 P/B
EM30
H
50 P/B
CA00
3V MR
7045
2V NR
2V GR
2100
G
50 P/B
E216
EM41
EC05
EC02
ECC1
MC30
MC41
IC96
71 AR
F
2V NR
C001
34V NR
BH28
E
1115
1334
1333
1332
1331
1160
1221
E142
1208
1220
1313
E113A
EM16A
20 MOT
E123
1322
1321
22 MOT/C
IC60
E162
EC02B
D
MC16
1150
5V VE
IC02A
E151A
20 MOT
ECC2
1312
C
10V MR
BF01
2V VE
2V BA
B
1320
15V MR
EM18A
1304
IC02
E151
20 MOT
MC18
E820
A
BMF1
A
C
71 AR
1211
IC96
20 MOT
K
G
G
IC02
B
E
E
L
A
50 P/B
IC01
E704
D
10 FR
E405
M000
1312
BB00
EC02A
IC02A
E162B
MC16


D3A095RI



CA00
BH28
0004
BMFI
1211
BF01
MC41
1203
1304
1322
1620
MC30
1320
7045
1313
1331
1333
1332
1334
MC18
1261
1321
1312
1220
C001
MC16
1277
1208
BB00
M000
1160
1150
1310
1115
1263
1221
1244
1233
D3AQ95SR



1321
3V RG VE
1414 VE
1415 VE
1416 VE
22 MOT/C
IC60 3V JN
1414 1 1415 VE
1415 2 1416 BA
1416 3 1417 VE
20 MOT
M1320 JV
M132A JV
EM18A
M132B JV
M132C JV
ME18A JV
7045
2V MR VE
123A VE
7336
50 P/B
E216
216 OR
7046 VE
IC96 30V MR
121 F1 121
M121 F2 M121
71 AR
5V MR
121 2
M121 4
1211
EC02
C02 JN
C02A GR
MC18
ME18A JV
EC05
C05 JN
C05C MR
1510A VE
1550 RG
1540 VE
1514 RS
15--
820 BE
822 VI
821 GR
82--
216 OR
21--
E151A
1510 VE
1510A VE
1599 VE
C001
16V NR BE
426A
140 GR
1510 RG
141 VI
3V GR VE
1357 VE
1356 BA
1355
1312
2V NR VE
1257
1244 RS
1263
0004
26V BE VI
426 GR
162 BE
142 BE
400 MR
C05C JV
M004E GR
401 JV
M004F JV
26V JN VI
435
M1150 VJ
M1310 VJ
EM16A
M1620 VJ
ME16A JV
MC16
ME16A JV
E405
405 BG
405B BG
IC02 30V MR
1282 B2 1282
1330 C1 1330
9006 C2 9006
9007 C3 9007
122 D1 122
123 D2 123
1201 F1 1201
1706 G1 1706
1707 G2 1707
8200A H1 8200A
8200B H2 8200B
8269 H3 8269
210 I1 210
7336 I2 7336
10 PR
E704
210 BG
7046 VE
EC02A
C02A GR
C02B OR
1706 BG
1707 VE
11--
EM30
M004E JV
M004F JV
ME30 JV
MC30
ME30 JV
EM41
M121 JV
ME41 JV
MC41
ME41 JV
IC01 133V
BMF1 5 BMF1
121 B2 1201
7046 C8 7046
C02A E1 C02A
400 E5 405
401 E6 401
CC2 F1 CC2
426 426A F3 1330
435 F4 1182
123A F5 123A
7336 F6 7336
140 F7 9006
141 F8 9007
142 F9 1282
162 G1 162
1510 G2 1599
820 G4 8200A
821 G5 8200B
822 G6 8269
IC02A 30V MR
C02B B1 C02B
405B C2 405
401 C3 401
1182 E1 1182
CC2 E2 CC2A
162 I1 162
1599 I3 1510
BH28
34V NR JN
B2 C02
B5 C05
2V NR JN
2 CC1
ECC1
CC JN
CC1 JN
CC2 OR
CA00
2V GR JN
2 CC
2V NR MR
1 BMF1
4V NR
BMF1 A
BMF1
1V
118 1
5V VE
M1150 1
CC2C 3
1376 4
1387 5
1V
882 1
1150
88V NR
1206 1
1211 2
1213 3
1214 4
1212 5
1322 6
1599 8
9007 10
1408 11
1131 12
1448 13
133 14
1377 15
1132 18
6739 19
7336 21
142 22
405 23
1540 25
1251 26
1207 29
1321 30
1323 31
1324 32
M1320 33
1415 34
8200 36
9006 38
1423 39
1133 40
132 41
1135 44
1336 45
1235 46
210 48
M132A 49
1418 50
M132C 51
1256 52
M132B 53
1244 55
1182 56
1707 58
1330 62
8269 66
1387 67
1378 68
CC2B 69
1355 71
1416 74
1314 80
1282 82
1550 83
1706 85
1208 86
1420 87
1376 88
1320
2V BA
BM4A 1
BM4B
BM2A 2
BM2B
2V VE
882 1
10V MR
123 C1
123A
122 C2
BF01
BB00
M000
D3AQ95SG
1233
2V GR VE
1250 RS
1251
1322
2V BA VE
1418 RS
1419
1313
3V MR MRR
132 VER
133
1203
3V NR BG
1420 VE
1421
1208
2V OR RG
1314 VE
1315
1220
3V BE JN
1235 VE
1336 VE
401
1221
2V RG BA
1422 JN
1423
1244
2V BE VE
1287 BA
1256
1261
4V NR VE
1377 RS
1378 VE
1350 VE
1351
1304
15V MR
1206 RG
1207 RG
BM4A RG
1201 VE
122 GR
1421 VE
BM2A RG
1514A RS
1208 BG
BM4B RG
BM2B
1310
6V GR VE
1408 VE
1409 VJ
M1310 VE
1448 BA
1447
1620
3V BA BG
C02E 1
M1620 VJ
1625 VE
2
3
1160
1V MR
118 1
1115
3V BA VE
1131 1
1132 VE
1133 BA
2
3
1331
2V NR NRR
1211 RSR
1321
1332
2V NR NRR
1212 RSR
1322
1333
2V NR NRR
1213 RSR
1323
1334
2V NR NRR
1214 RSR
1324
E113A
VE 1135
VE 1350
VE 1357
VE 1417
E123
GR 123
VE 1250
VE 1257
VE 1287
VE 1315
E142
VE 1351
VE 1356
OR 142
BA 1422
BA 1447
E151
RS 1419
RS 1514
RS 1514A
E162
VE 162
VE 1625
VE 6739
E820
BG 8200
BG 8200A
BG 8200B
EC02B
OR C02B
BG C02E
ECC2
VE 1409
VE CC2A
RS CC2B
VE CC2C


L
1310
20 MOT
1261
K
1203
3V NR
1233
2V GR
2V BE
1244
20 MOT
I
0004
26V BE
26V JN
50 P/B
EM30
J
20 MOT
1620
71 AR
1211
IC96
20 MOT
E820
IC02
K
B
E
G
G
E
L
A
D
50 P/B
IC01
E704
10 PR
E405
1312
BB00
EC02A
IC02A
M000
H
50 P/B
CA00
3V MR
7045
2V NR
2V GR
2100
G
50 P/B
E216
EM41
EC05
EC02
ECC1
I
F
H
MC30
MC41
IC96
71 AR
F
2V NR
C001
34V NR
BH28
E
1115
1334
1333
1332
1331
1221
E123
1160
1220
1208
1313
20 MOT
E113A
J
E142
EM16A
E162
1322
1321
22 MOT/C
IC60
EC02B
D
MC16
1150
5V VE
IC02A
20 MOT
ECC2
1312
C
10V MR
BF01
2V VE
2V BA
B
1320
15V MR
EM18A
1304
IC02
MC18
20 MOT
E151
A
BMF1
A
C


D3AQ95S1



12.9
CA00
BH28
0004
BMF1
BF01
1211
1304
1203
1322
1620
MC41
MC30
1320
1313
7045
1331
1333
1332
1334
MC18
1261
1321
1312
1220
C001
BB00
M000
1160
1150
1310
1263
1115
1221
1244
1233
1208
MC16
D3AQ95TR



7045
E216
EC02
EC05
82--
21--
C001
0004
EM30
MC30
EM41
MC41
BH28
ECC1
CA00
1321
1211
1312
1263
70--
77--
E162B
E405
E704
EC02A
11--
IC01 133V
IC96 30VMR
IC60 3V JN
IC02 30VMR
IC02A 30VMR
EM18A
MC18
15--
80--
EM16A
MC16
1150
1320
BF01
1233
1322
1313
1203
1208
1220
1221
1244
1261
1304
1310
1620
1160
1115
1331
1332
1333
1334
E113A
E123
E142
E151
E162
E820
EC02B
ECC2
E151A
BMF1
BB00
M000
50 P/B
22 MOT/C
71 AR
10 PR
20 MOT
D3AQ95TG


71 AR
1211
IC96
E820
20 MOT
IC02
K
B
E
G
G
E L
A
D
50 P/B
IC01
E704
E405
10 PR
1312
BB00
EC02A
E162B
M000
IC02A
L
1310
20 MOT
1261
K
1203
3V NR
1233
2V GR
2V NR
1244
20 MOT
J
20 MOT
1620
I
0004
26V BE
26V JN
50 P/B
EM30
H
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
7045
2100
G
50 P/B
E216
EM41
EC05
EC02
ECC1
I
F
H
MC30
MC41
IC96
71 AR
F
2V NR
C001
34V NR
BH28
E
1115
1334
1333
1332
1331
1221
1208
1160
1220
1313
E123
20 MOT
E113A
J
E142
EM16A
E162
EC02B
1322
1321
22 MOT/C
IC60
D
MC16
1150
5V VE
IC02A
E151A
20 MOT
ECC2
1312
C
10V MR
BF01
2V VE
2V BA
B
1320
15V MR
EM18A
1304
IC02
MC18
20 MOT
E151
A
BMF I
A
C

D3AQ95TI



BH28
CA00
0004
2100
MC30
1010A
1005
1642
BMF1
C001
1621
MM07
1630
1631
1638
1640
MC46
1637
MC16
BB00
M000
1635
D3AQ95UR



22 MOT/C
50 P/B
71 AR
10 PR
20 MOT
EC05
E216
EB09
EC02
EM30
EM46
ECC1
BH28
CA00
0004
EV01A
C001
2100
1642
1640
1638
BMF1
1005
E807
EC02B
ECC2B
EM16
1637
1621
1631
MM07
1635
1630
E140
E141
E426
E220
E704
EBM4
EC02A
ECC2A
BB00
M000
D3AQ95UG



50 P/B
1C01
1637
20 MOT
22 MOT/C
E426
E140
E141
1C02
G
A
EBM4
B
10 PR
E220
E704
ECC2A
ECC2B
EC02A
1C60
EC02B
EM16
BB00
E807
MC16
M000
1C09
G
2V NR
1635
22 MOT/C
1621
MM07
56V NR
1630
F
1640
50 P/B
EM46
1638
E
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
1642
D
0004
50 P/B
EM30
26V BE
26V JN
C
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100
B
ECC1
50 P/B
EV01A
E216
EC05
EC02
D
C
E
MC30
EB09
F
MC46
1C96
71 AR
A
D
A
BMF1
1005

D3AQ95UI

16.1



BH28
CA00
0004
2100
MC30
ME30
80--
8075A
10--
10.0A
1005
1642
C001
1630
MM07
1621
1316
1638
1640
1637
MC46
ME45
MC16
BB00
M000
1635
22--
220
12--
D3A095VR



22 MOT/C
50 P/B
71 AR
10 PR
20 MOT
EM30
MC30
EM46
MC46
E216
EB09
EC02
EC05
EV01A
EM16
MC16
E807
EC02B
MM07
ECC2A
EC02A
EBM4
E704
E220
E140
E141
E426
ECC1
BH28
0004
C001
1642
1638
2100
1640
1635
1630
1316
1637
1621
1005
CA00
BB00
BMF1
M000
IC96 30V MR
IC09 30V MR
IC01 133V
IC02 30V MR
IC60 7V NR
56V NR
33V GR
26V BE
26V JN
34V NR
16V NR
5V GR
4V NR
3V MR
6V NR
3V BE
2V MR
5V MR
2V NR
1V GR
D3AQ95VG



1637
22 MOT/C
20 MOT
E140
E141
E426
1C02
B
50 P/B
1C01
10 PR
E220
E704
EBM4
H
A
ECC2A
BB00
E807
EC02A
M000
MC16
1C09
H
20 MOT
G
MM07
1C60
1316
22 MOT/C
EM16
G
2V NR
1635
22 MOT/C
1621
MM07
56V NR
1630
F
1640
50 P/B
1638
E
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
1642
D
0004
50 P/B
26V BE
26V JN
EM30
C
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100
B
E730
50 P/B
EV01A
E216
EC05
EC02
EVV2
MC30
MC46
ECC1
EB09
1C96
EM46
71 AR
A
BMF1
D
A
1005

D3A095V1

16.2



BH28
CA00
0004
2100
7307
MC30
1642
1621
1630
1316
1005
1640
1638
1637
MC46
MC16
BB00
M000
1635
D3A095WR



22 MOT/C
50 P/B
71 AR
10 PR
20 MOT
IC96 30V MR
IC09 30V MR
IC01 133V
IC02 30V MR
IC60 7V NR
56V NR
33V GR
3V BE
5V MR
2V MR
2V.NR
5V GR
16V NR
26V BE
26V JN
34V NR
2V NR
1V GR
2V GR
5V VI
4V NR
3V MR
6V NR
E730
EM30
MC30
EM46
MC46
E216
EM16
MC16
E807
EB09
EC02
EC05
EV01A
EC02B
ECC2A
EC02A
EBM4
E704
E220
E140
E141
E426
ECC1
1642
C001
0004
BH28
CA00
7307
1638
2100
1640
1316
1637
1005
1621
1635
1630
BMF1
BB00
M000
D3A095WG



1637
22 MOT/C
20 MOT
E140
E141
E426
IC02
EBM4
H
A
B
50 P/B
IC01
10 PR
E220
E704
ECC2A
M000
MC16
IC09
BB00
E807
EC02A
H
20 MOT
G
MM07
IC60
1316
EM16
22 MOT/C
G
2V NR
1635
22 MOT/C
1621
MM07
56V NR
1630
F
1640
50 P/B
1638
E
2V NR
1V GR
7307
C001
34V NR
BH28
1642
2401
D
0004
50 P/B
26V BE
26V JN
EM30
C
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100
B
E730
50 P/B
EV01A
E216
EC05
D
EC02
C
E
EV11A
EB09
ECC1
MC30
MC46
F
IC96
EM46
71 AR
A
BMFI
D
A
1005

D3AQ95WI

16.3



BH28
CA00
0004
2100
MC30
ME30
1005
1010A
1642
BMF1
CO01
1630
1621
MM07
1316
1638
1640
MC46
ME45
1637
MC16
ME16
BB00
M000
1635
D3AQ95XR



22 MOT/C
IC96 30V MR
EC02
EM30
EM46
MC30
MC46
E216
EC05
EV01A
EB09
E704
EBM4
ECC2A
E220
EM16
MC16
ME30
ME46
ME16
1642
C001
0004
BH28
CA00
1621
1638
2100
1640
1635
1630
1316
1637
1005
E807
MM07
BB00
M000
BMF1
IC09 30V MR
IC01 133V
IC02 30V MR
IC60 7V NR
EC02B
EC02A
E426
E140
E141
50 P/B
71 AR
10 PR
20 MOT
D3AQ95XG



1637
22 MOT/C
20 MOT
E140
E141
E426
IC02
B
EBM4
H
A
50 P/B
IC01
10 PR
E220
E704
ECC2A
BB00
E807
EC02A
M000
MC16
IC09
H
20 MOT
G
MM07
IC60
1316
22 MOT/C
EM16
G
2V NR
1635
22 MOT/C
1621
MM07
56V NR
1630
F
1640
50 P/B
1638
E
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
1642
D
0004
50 P/B
26V BE
26V JN
EM30
C
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100
B
EVV2
50 P/B
EV01A
E216
EC05
D
C
EC02
E
EB09
ECC1
MC30
F
IC96
MC46
EM46
71 AR
A
BMF1
D
A
1005

D3AQ95XI


16.4



CA00
BH28
F5
F1
F2
F19
F11
F12
0004
tr/m
F2
BF01
2100
12--
16V NR
426A
141
140
C001
BMF1
BMF 1
BM02C
1630
6762
6764
ME47
MC46
1640
ME15A
MC15
6761A
6761
M1606
4618
105A
5V NR
1606
M163B
M163A
M1630
6758
6759
6760
D6753
6743
7307
73--
82--
3025
1010
10--
BB00
10V NR
M1600
C02E
220
3026
6758
6761A
6759
6760
16V NR
6757A
6757
6755
6756
6753
6754
6770
6769
6768
6767
6773
6766
6765
6771
4V NR
6742
M1638
1638
C023
6743
6742
C024
5V GR
1642
CC2
106
109
7307
108
1005
M000
1600
1635
D3AQ95YR



E216
216 OR
7046 VE
EM46
M1638 VJ
M1640 JV
ME46 JV
MC46
ME46
JV
50 P/B
GR
MR
220
645
22--
645
64--
EM30
JV M004D
JV M004F
JV ME30
JV
ME30
MC30
C02 JN
C023 BG
EC02
C024 BG
C02A GR
C05 JN
C05A OR
EC05
C05B MR
C05C MR
C05D MR
E302
OR 3026
GR 3026A
EV01A
RS V11B
OR V1640
7307
VE
73--
3026
OR
82--
VV-
OR
30--
5V GR
BG C023 1
VE 6743 2
BG C024 3
BA 6742 5
1642
4V NR
BA 6742 1
VJ M1638 2
1638
3V MR
OR C05A 1
OR 216 2
2100
6V NR
VI 6764 1
OR V1640 3
JV M1640 4
BE 6762 5
1640
16V NR
3 426A BE
7 140 GR
15 141 VI
C001
26V BE
2 426 VI
13 C05C MR
14 M004D JV
15 463 VI
21 M004F JV
26V JN
5 C05B MR
10 C05D MR
18 4618 GR
0004
34V NR
B1 C01 JN
B2 C02 JN
B5 C05 JN
A11 VV- OR
B11 V11B RS
2V NR
2 CC1 JN
BH28
ECC1
CC JN
CC1 JN
CC2 OR
2V GR
2 CC JN
2V NR
1 BMF1 MR
2 1010 RG
CA00
1CO1 133V
MR BMF1 5 BMF1 MR
RG 1010 7 109 JN
VE 7046 C8 7046 VE
GR C02A E1 C02A OR
GR 220 E2 220 GR
OR CC2 F1 CC2 VE
VI 426 F3 426 VE
BE 426A VE
GR 140 F7 140 VE
GR 6780 VE
VI 141 F8 141 VE
VI 6790 VE
VE 7307 K4 7307 MR
GR 3026A K5 3026 BA
M1 6780 VE
BE 6762 M2 6762 JN
VE 6743 M4 6743 BG
GR 4618 M5 4618 RS
VI 463 M6 463 RG
M7 6790 VE
VI 6764 M8 6764 MR
JN C01 M9 C01
50 P/B
10 PR
VJ M1600
VJ M1606
VJ M1630
EM15A
VJ M163A
VJ M163B
JV ME15A
JV
ME15A
MC15
88V NR
VE 6768 1
RG 6773 3
RS 6770 4
BG 6767 5
VJ M1630 6
RG 6761 8
RS 6760 9
VE 218 10
VE 6764 12
VER 6755 14
BLR D6755 15
VER 6753 16
VE 6744 20
RS 6757A 21
VE 6757 22
BLR D6753 23
RS 463 25
VJ M163A 28
RG 6769 29
BG 6765 30
VE C01A 31
JN 6743 32
VE 6766 33
VJ M163B 34
JN 6758 36
BG 6759 37
BG 6752 38
RG 6751 39
VE 6750 40
RGR 6756 42
RGR 6754 44
VE 6762 45
RG 6790 47
BA 6780 50
VE 6772 51
VE 6771 52
VE C01B 54
OR BM02C 55
1630
1CO2 30V MR
VE 426A C1 426 RG
VE 140 C2 140 BA
VE 141 C3 141 RG
RG 6751 11 6751 VE
BG 6752 12 6752 VE
VE 6772 13 6772 VE
1CO2A 30V MR
RG 108 A1 1010 RG
VE 6744 H3 6744 VE
2V BA
RG BM02 2
BF01
4V NR
MR BMF1 A
BMF1
BB00
M000
1606
5V MR
1 6761 RG
6761A RG
2 M1606 VJ
3 106A VE
4 4618 BG
1600
10V NR
1 3026 MR
2 6758 JN
3 6759 BG
4 6760 RS
5 6761A RG
6 106 VE
7 M1600 VJ
8 C02E OR
9 220 GR
1635
16V NR
D6755 BLR
1 6756 RGR
2 6755 VER
3 6771 VE
4 6757A RS
5 6773 RG
6 6767 BG
7 6768 VE
9 6757 VE
10 6769 RG
11 6770 RS
12 6765 BG
13 6766 VE
15 6753 VER
16 6754 RGR
D6753 BLR
1005
5V MR
1 CC2 GR
2 106 VE
106A VE
3 108 RG
4 7307 VE
5 109 JN
20 MOT
VE 809A
15--
RG 1010
10--
E809
VE 6744
VE 809A
VE 6751
RG 141
VE 6752
VE 6772
RG 426
BA 140
12--
E426
VE 426
VE 426A
VE 6750
E704
VE 218
VE 7046
EB02
RG BM02
OR BM02C
EC01
MR C01
VE C01A
VE C01B
EC02A
OR C02A
OR C02E
D3AQ95YG


20 MOT
IC02
EB02
EM15A
A
EC01
H
C
50 P/B
IC01
10 PR
E704
MC15
M000
IC02A
BB00
E809
E426
EC02A
H
1600
10V NR
88V NR
1630
1635
10 PR
G
1640
50 P/B
EM46
1638
F
2V NR
C001
34V NR
BH28
1642
E
0004
26V BE
26V JN
50 P/B
EM30
D
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100
C
ECC1
EV01A
E216
E302
EC05
EC02
E
D
F
MC30
MC46
G
50 P/B
B
BF01
2V BA
A
A
1005
B
1606


D3AQ95YI



CA00
BH28
0004
GPL
C001
16V NR
426A
MC30
MC31
1809
1810
1800
LPG
BMF 1
1815
1345
1801
3V VE
1818
1804
1350
C180
1805
1817
1803
1821
1802
MC16
MM01
1822
1823
1320
12---
BB00
M000
D3AQ95ZR



EM30
M004F JV
ME30 JV
EV01A
V11B RS
V1810 OR
ECC1
CC JN
CC1 JN
EC05
C05 JN
C05C MR
C05D MR
30-- VV- OR
BH28
34V NR VE
B3 C03A VE
C03B VE
B5 C05 JN
A11 VV- OR
B11 V11B RS
C13 B13A JN
2V NR JN
2 CC1
2V BE RG
1 BMF3
MC31 ME31 VJ
MC30 ME30 JV
EM31
JV M1810
VJ ME31
2V GR
JN CC 2
2V NR
MR BMF1 1
CA00
2V VE
VI 403 1
VI 403A
VE 1809 2
LPG
C180
16V NR
BE 426A 3
C001
9V NR
VE C03A 1
VE 1806 2
OR V1810 4
JV M1810 5
1810
26V BE
VI 426 2
MR C05C 13
BE 1817 18
JV M004F 21
26V JN
VI 403 9
MR C05D 10
0004
50 P/B
10 PR
1C01 133V
RG BMF3 1 BMF3 RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
VE 426 F3 426 VI
426A BE
1CA8 7V NR
BE 1817 1B 1817 VE
VE 1806 2B 1806 OR
VE 403A 3A 403 GR
VE 1809 3B 1809 GR
JN B13A 4A B13 BA
VE C03B 4B C03D OR
C03E VE
MM01 M132L JV
1345
5V NR VE
1 1248 VE
2 1248A VE
3 131B VE
4 131C VE
5 131A VE
4V GR
RGR 130 3
VER 131 4
BLR D130
1350
20 MOT
1320
55V NR RGR
4 130 RS
130A BLR
19 D130 VE
22 131C RS
23 1352A JV
36 M132A VE
42 426 VE
426A VE
51 1359 VJ
54 M132L VJ
M426
JV M132A MM02
E131
VER 131
VE 131B
1C63 5V MR
RS 1352A 3 1352A OR
VE 426A 4 426A BA
VJ M426 5 M426 VJ
1C63A 5V GR
VE 1248 1 1248 VE
VE 1248A 2 1248A VE
RS 130A 3 130A OR
VE 131A 4 131A VI
VE 1359 5 1359 VE
1C02 30V MR
VE 426 C1 426 VE
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF3 C
BMF1
BB00
M000
95 GPL
EB13
BA B13
OR B13A
OR B13B
JV M1802
VJ M1803
EM17
JV M1804
VJ M1817
VJ M185
4V NR
VI 1243A A
OR 1243B B
VI 1243C C
OR 1243D D
1809
13V MR
OR C03D 1B
VE 125A 2A
VI 184 2B
VI 1802 3A
VJ M185 3B
VJ M185A 4B
OR 181 5A
OR 185
VJ M185B 5B
VE 186 6A
1805
2V NR
JV M1802 A
VI 1802 B
LPG
1802
3V VE
OR 1801A A
GR 1801B B
OR 1801C C
1801
24V NR
OR 181 A1
VI 186A A2
VI 184 A4
GR 403 A5
OR 1806 A6
GR 1809 A9
OR B13A B1
JV M426B B3
OR 426C B5
OR 1801A A11
JV M180A A12
32V NR
OR 1243B C3
VI 1243A C4
VI 1243C C5
OR 1243D C6
JV M180B D1
OR 130A D6
VI 131A D7
VI 1818 C10
GR 1801B C11
OR 1352A C13
OR 1801C C14
OR B13B C16
1800
MC16 ME16A JV
15V NR VE
1 1359 VE
3 C03E VJ
6 M130B VJ
7 M130A VE
10 1359A VE
11 1304 VE
12 185 VE
15 1304
1815
4V MR VE
1 1817 VJ
2 M1817 VJ
3 M1803 VE
4 1803
1821
2V NR VI
1 1818 VJ
2 M1818
1818
2V NR JV
A M1804 VI
B 1804
1804
1V VJ
1 M426 JV
M426B
1822
1V VE
1 426B
1V BA
1 426A
1823
1V VE
1 426B VE
426C
1248 VE
125A VE
E124A
1803 VE
1804 VI
1248A VE
1359A VE
E124B
186 VE
186A VI
M130A VJ
M130B VJ
M180A JV
M180B JV
EM16A
M1818 VJ
M185A VJ
M185B VJ
ME16A JV
D3AQ95ZG


95 GPL
EM16A
95 GPL
MC16A
20 MOT
IC02
J
E
F
H
A
BB00
M000
50 P/B
IC01
10 PR
I
1821
J
E131
IC02
IC63
20 MOT
5V NR
1320
1345
IC63A
95 GPL
H
2V NR
1802
2V NR
1818
1801
3V VE
95 GPL
4V NR
1809
1804
G
E124B
95 GPL
1805
1822
13V MR
15VNR
1823
1815
E124A
24V NR
EB13
32V NR
1800
EM17
F
EVV2
50 P/B
EV01A
EC05
EM31
ECC1
D
B
C
ICA8
MC30
95 GPL
MC31
C180
1810
G
E
20 MOT
1350
MM01
MM02
D
0004
26V BE
26VJN
50 P/B
EM30
C
2V NR
C001
34V NR
BH28
2V BE
B
5V BA
0002
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
A
BMF1
C
A


D3AQ95ZI



18.1
CA00
BH28
0004
GPL
GPL
C001
16V NR
426A
MC30
ME30
W-
30--
1809
1810
MC31
ME31
ME32
LPG
1800
BMF1
1815
1345
1801
3V VE
1818
1804
1350
C180
2V VE
403A
BB00
M000
1805
1817
1803
1821
1802
MC16
MM01
1822
1823
MM02
1320
12--
D3AQ960R



EM30
EM31
EV01A
ECC1
EC05
BH28
MC31
MC30
50 P/B
CA00
C180
C001
1810
0004
95 GPL
EB13
EM17
1809
1805
1802
1801
1800
1815
1821
1818
1804
1822
1823
E124A
E124B
EM16A
MC16
1345
1350
1320
MM01
MM02
E131
BMF1
BB00
M000
10 PR
20 MOT
D3AQ960G


95 GPL
EM16A
95 GPL
MC16A
20 MOT
IC02
J
E
F
H
A
I
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
J
E131
IC02
IC63
20 MOT
5V NR
1320
1345
IC63A
95 GPL
I
1821
H
2V NR
1802
2V NR
1818
1801
3V VE
95 GPL
4V NR
1809
1804
G
E124B
95 GPL
1805
1822
13V MR
15VNR
1823
1815
24V NR
E124A
EB13
32V NR
1800
EM17
F
EVV2
50 P/B
EV01A
EC05
EM31
ECC1
D
B
C
ICA8
MC30
95 GPL
MC31
C180
1810
G
E
20 MOT
1350
MM01
MM02
D
0004
26V BE
26V JN
50 P/B
EM30
C
2V NR
C001
34V NR
BH28
2V BE
B
5V BA
0002
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
A
BMF1
C
A


D3AQ9601



BH28
F15
F18
2V BE
BMF3
1
34V NR
B15
C15
RC1
D18
/2031
E18
2012
0004
21
25
26V JN
2012
M004C
ME30
MC30
4V NR
BMF3
BMF4
C
D
A
C
D
BMF 1
9V NR
BMF4C
BMF4F
RC1
BMF4E
BMF4D
5V BA
1A
2B
1B
1B
2B
0002
BB00
M000
M260A
2031B
4V BE
3
2
2632
4V BE
M260A
2031B
2
3
3V JN
2031A
M2631
3
2
2631
2V MR
ME71
MC71
4V BA
2031
/2031C
B15C
2031A
/2031C
1
2
3
C310
D3AQ961R



0002
9V NR
1A BMF4C RS
1B RC1 OR
2B BMF4F RS
5V BA
1B BMF4E RS
2B BMF4D BG
50 P/B
EB15A
RS B15
OR B15C
MR BMF4A
RS BMF4C
EBM4A
BG BMF4D
RS BMF4E
RS BMF4F
0004
26V JN
21 2012 MR
25 M004C JV
2632
4V BE
2 2031B NR
3 M260A NR
76 VL
EM30
M004C JV
ME30 JV
MC30
ME30 JV
2631
4V BE
2 M260A NR
3 2031B NR
3V JN
2 M2631 JV
3 2031A MR
EM71
M2631 JV
ME71 JV
MC71
ME71 JV
BH28
34V NR
C15 B15 RS
D18 RC1 OR
E18 2012 MR
2031 OR
2V BE
1 BMF3 RG
71 AR
C310
4V BA
1 2031 GR
2031C GR
2 B15C MR
3 2031A BA
2031C BA
EBM4
RG BMF4
BA BMF4A
10 PR
IC01 133V
RG BMF3 1 BMF3 RG
BA BMF4A 2 BMF4A MR
IC96 30V MR
OR 2031 D1 2031 GR
OR B15C D3 B15C MR
4V NR
RG BMF3 C
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ961G


71 AR
C310
MC71
F
IC96
C
C
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
F
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2632
2631
EM71
71 AR
E
0004
50 P/B
EM30
26V JN
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
C
50 P/B
E
D
B
EB15
MC30
IC96
71 AR
EBM4A
B
34V NR
BH28
2V BE
A
BMF1
D C


D3AQ9611



BH28
F15
F18
2V BE
BMF3
1
34V NR
B15
C15
RC1
D18
2031
E18
2012
0004
21
25
26V JN
2012
M004C
ME30
MC30
4V NR
BMF3
BMF4
C
D
A
C
D
BMF 1
9V NR
BMF4C
BMF4F
RC1
BMF4E
BMF4D
5V BA
1A
2B
1B
1B
2B
0002
BB00
M000
M260A
2031B
4V BE
3
2
2632
4V BE
M260A
2031B
2
3
3V JN
2031
M2631
2V MR
3
2
2631
M1C1B
MC70
4V BA
2031
/2031C
B15C
2031A
/2031C
1
2
3
C310
D3AQ962R



2632
4V BE
2 2031B VE
3 M260A VJ
76 VL
VJ VE
4V BE
M260A 2
2031B 3
2631
3V JN
2 M2631 JV
3 2031 GR
76D VL/D
76D VL/D
76D VL/D
0002
9V NR
1A BMF4C RS
1B RC1 OR
2B BMF4F RS
5V BA
1B BMF4E RS
2B BMF4D BG
50 P/B
MR 26V JN
JV 2012 21
M004C 25
0004
EB15A
RS B15
OR B15C
E116
M2631 JV
ME116 VJ
BH28
34V NR
C15 B15 RS
D18 RC1 OR
E18 2012 MR
2031 OR
2V BE
1 BMF3 RG
MR BMF4A
RS BMF4C
EBM4A
BG BMF4D
RS BMF4E
RS BMF4F
EM30
JV M004C
JV ME30
50 P/B
50 P/B
VJ MIC1B MC70
ICC1B 5V BA
GR VJ 2031A 1 2031 GR VJ
MIC1B 2 ME116
71 AR
ICO1 133V
RG BA BMF3 1 BMF3 RG MR
BMF4A 2 BMF4A
JV ME30 MC30
4V BA
GR 2031 1
GR 2031C
GR B15C 2
VE 2031A 3
VE 2031C
C310
EBM4
RG BMF4
BA BMF4A
10 PR
IC96 30V MR
OR 2031 D1 2031 GR
OR B15C D3 B15C GR
4V NR
RG BMF3 C
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ962G


ICC1B
F
76D VL/D
MC70
C310
71 AR
IC96
C
C
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
F
76 VL
4V BE
3V JN
4V BE
2631
2632
E116
76D VL/D
E
0004
50 P/B
EM30
26V JN
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
C
50 P/B
E
D
B
EB15
MC30
EBM4A
IC96
71 AR
B
34V NR
BH28
2V BE
A
BMF1
D C


D3AQ9621



20.2
BH28
F15
F18
0004
2V BE
BMF3
34V NR
B15
RC1
/2031
2012
26V JN
2012
PB1A
M004C
MC30
ME30
PB1
M2665
PB2
BM06A
5V VE
2665
2670
M2670
2V BE
/M2665
MPB2
MC13
M2675
2675
2V BE
10V BE
BM06A
F6
BF01
4V NR
BMF3
BMF4
BMF1
9V NR
BMF4C
BMF4F
RC1
PB1
/PB1A
BMF4E
BMF4D
5V BA
0002
BB00
M000
M260A
2031B
4V BE
4V BE
M260A
2031B
3V JN
2031A
M2631
2V MR
2632
2631
ME71
MC71
4V BA
2031
/2031C
B15C
2031A
/2031C
C310
D3A0963R



71 AR
71 AR
71 AR
71 AR
17 BR/AV
10 PR
10 PR
10 PR
50 P/B
50 P/B
50 P/B
76 VL
3V JN
JV M2631 2
MR 2031A 3
2631
4V BE
2 M260A NR
3 2031B NR
4V BE
NR 2031B 2
NR M260A 3
2632
EB15A
RS B15
OR B15C
IC96 30V MR
GR 2031 D1 2031 OR
MR B15C D3 B15C OR
26V JN
MR 2012 21
OR PB1A 24
JV M004C 25
0004
4V BA
GR 2031 1
GR 2031C
MR B15C 2
BA 2031A 3
BA 2031C
C310
EM30
M004C JV
ME30 JV
MC30
ME30 JV
MR BMF4A
RS BMF4C
EBM4A
BG BMF4D
RS BMF4E
RS BMF4F
EBM4
RG BMF4
BA BMF4A
EM71
JV M2631
VJ ME71
VJ ME71
MC71
IC01 133V
RG BMF3 1 BMF3 RG
BA BMF4A 2 BMF4A MR
BG PB1 B6 PB1 RG
9V NR
RS BMF4C 1A
OR RC1 1B
RS BMF4F 2B
RG PB1 4B
OR PB1A
0002
5V BA
RS BMF4E 1B
BG BMF4D 2B
IC07 2V VE
MR 2670 1 PB2 BE
MR 2675
JV M2670 2 MPB2 JV
JV M2675
JV MPB2
VJ M2665
MC13
5V VE
BG PB1 1
VJ M2665 2
VE BM06A 3
BE PB2 5
2665
34V NR
RS B15 C15
OR RC1 D18
MR 2012 E18
OR 2031
BH28
2V BE
MR 2670 1
JV M2670 2
2670
10V BE
VE BM06A E1
BF01
2V BE
RG BMF3 1
2V BE
MR 2675 1
JV M2675 2
2675
4V NR
RG BMF3 C
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ963G


C310
71 AR
MC71
IC96
G
C
C
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
2675
17 BR/AV
2670
IC07
BB00
M000
MC13
G
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2632
2631
EM71
71 AR
F
0004
50 P/B
EM30
26V JN
E
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
D
34V NR
BH28
2V BE
C
50 P/B
F
E
D
EB15
MC30
EBM4A
IC96
71 AR
B
BF01
10V BE
A
BMF1
D C
2665 (DW10)
B
2665


D3AQ9631



20.3
BH28
F15
F18
0004
21 24 25
26V JN
2012
PB1A
M004C
2V BE
BMF3
1
NR
C15
D18
E18
34V
B15
RC1
/2031
2012
MC30
ME30
PB1
M2665
PB2
BM06A
5V VE
2665
2670
M2670
2V BE
/M2665
MPB2
M2675
2675
2V BE
2670
MC13
2675
10V BE
BM06A
E1
F6
BF01
4V NR
BMF3
BMF4
C D
A C D
BMF1
9V NR
BMF4C
BMF4F
RC1
PB1
/PB1A
BMF4E
BMF4D
5V BA
0002
1A 2B 1B 4B 1B 2B
BB00
M260A
2031B
4V BE
4V BE
M260A
2031B
3V JN
2031
M2631
2V MR
4V BA
2031
/2031C
B15C
2031A
/2031C
M1C1B
C310
M000
2632
2631
MC70
D3AQ964R



ICC1B 5V BA
GR 2031A 1 2031 GR
VJ MIC1B 2 ME116 VJ
E116
M2631 JV
ME116 VJ
71 AR
76D VL/D
JV GR
3V JN
M2631 2
2031 3
2631
4V BE VJ
2 M260A
3 2031B VE
76 VL
VE VJ
4V BE
2031B 2
M260A 3
2632
EB15A
RS B15
OR B15C
IC96 30V MR
GR 2031 D1 2031 OR
GR B15C D3 B15C OR
50 P/B
MR OR JV
26V JN
2012 21
PB1A 24
M004C 25
0004
EM30
M004C JV
ME30 JV
MC30 ME30 JV
4V BA
GR 2031 1
GR 2031C
GR B15C 2
VE 2031A 3
VE 2031C
C310
MR BMF4A
RS BMF4C
EBM4A
BG BMF4D
RS BMF4E
RS BMF4F
EBM4
RG BMF4
BA BMF4A
10 PR
JV VJ
MPB2 M2665
MC13
VJ MIC1B MC70
9V NR
RS OR RS RG OR
BMF4C 1A
RC1 1B
BMF4F 2B
PB1 PB1A 4B
0002
IC07 2V VE
MR MR JV JV
2670 2675 1 PB2 BE
M2670 M2675 2 MPB2 JV
IC01 133V
RG BA BG
BMF3 1 BMF3 RG
BMF4A 2 BMF4A MR
PB1 B6 PB1 RG
5V BA
RS BG
BMF4E 1B
BMF4D 2B
17 BR/AV
2V BE
MR JV
2670 1
M2670 2
2670
5V VE
BG VJ VE BE
PB1 1
M2665 2
BM06A 3
PB2 5
2665
34V NR
RS OR MR OR
B15 C15
RC1 D18
2012 2031 E18
2V BE
RG
BMF3 1
BH28
VE 10V BE
BM06A E1
BF01
2V BE
MR JV
2675 1
M2675 2
2675
RG RG 4V NR
BMF3 C
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ964G


1CC1B
76D VL/D
71 AR
MC70
IC96
C310
G
C
C
A
EBM4
50 P/B
IC01
10 PR
2675
17 BR/AV
2670
IC07
MC13
M000
BB00
G
76 VL
4V BE
3V JN
4V BE
2631
2632
E116
76D VL/D
F
0004
50 P/B
EM30
26V JN
E
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
D
34V NR
BH28
2V BE
C
50 P/B
F
E
D
EB15
MC30
IC96
71 AR
EBM4A
B
BF01
10V BE
A
BMF1
D C
2665 (DW10)
B
2665


D3AQ964 I



23
CA00
BH28
F17
F11
F26
2V NR BMF1
2V GR AA
2V MR
2V NR AA
2V BE BMF3
34V NR B17
VV- C17
V11B A11
/A26B B11
A26A D26
0004
26V JN M004C
25 2 3
2344
2334
ME30
MC30
VV-
30--
/ME32
M2305
230
/232
231
5V GR
ME31
MC31
2305
B17
A26A
230
2330
2340
232
M230B
V2300
M230A
9V GR
2 3 1 7 9 8 4 5 6
2300
9V NR
233
231
234
5V BA
4A 5A 2A
0002
4V NR BMF1
BMF3
A C
A C
BMF 1
ME40
MC40
62
2335
2345
BB00
2331
M2320
2V GR
2332
M2340
2V MR
M2630
2333
4V BE
2343
M2630
/M2635
4V BE
M2345
2342
2V MR
M2325
2341
2V GR
M000
2320
2340
ME10
MC10
2630
M2635
MC71
2635
ME11
MC11
2345
2325
D3AQ965R



50 P/B
4V BE
2630
2635
71 AR
MC71
IC96 30V MR
5V GR
2305
62--
9V GR
2300
30--
VV-
RS
E234
26V JN
0004
EM30
MC30
ME30
2V MR
2345
2340
2325
2320
10 PR
EM10
ME10
MC10
EM11
ME11
MC11
9V NR
0002
EM32
MC31
ME32
34V NR
2V NR
2V BE
BH28
EM40
MC40
ME40
IG01 133V
2V GR
CA00
E233
EV01A
4V NR
BMF1
BB00
M000
D3AQ965G


2635
MC71
71 AR
1C96
2630
2345
2325
C
C
A
50 P/B
1C01
2340
10 PR
EM11
M000
MC10
MC11
BB00
2320
EM10
E
0004
50 P/B
EM30
26V JN
D
0002 9V NR
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
C
E233
EV01A
E234
50 P/B
2300
EM40
E
D
B
EVV1A
EM32
MC30
MC31
MC40
1C96
71 AR
B
2V NR
2305
34V NR
BH28
2V BE
A
C
A
BMF1


D3AQ965I



23.1
CA00
BH28
F17
F11
F26
0004
2305
2300
0002
BMF 1
BB00
M000
2320
2340
MC10
2630
MC71
2635
MC11
2345
2325
MC31
MC30
MC40
ME10
ME11
ME30
ME31
ME40
ME71
D3AQ966R



50 P/B
71 AR
10 PR
4V BE
2630
2635
EM71
IC96 30V MR
MC71
ME71
5V GR
2305
62--
2V MR
2345
2340
2V GR
2325
2320
EM10
EM11
MC10
MC11
IC01 133V
4V NR
BMF1
9V GR
2300
26V JN
0004
9V NR
0002
34V NR
2V NR
2V BE
BH28
CA00
BB00
M000
30--
E234
EM30
MC30
EM32
MC31
EM40
MC40
E233
EV01A
D3A0966G


2635
MC71
71 AR
IC96
2630
2345
2325
C
C
A
50 P/B
IC01
2340
EM11
10 PR
M000
MC10
BB00
MC11
2320
EM10
E
0004
50 P/B
EM30
26V JN
D
0002 9V NR
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
C
E233
EV01A
E234
50 P/B
2300
EM40
E
D
B
EVV1A
EM32
MC30
MC31
MC40
IC96
71 AR
B
2V NR
2305
34V NR
BH28
2V BE
A
C
A
BMF1


D3AQ9661



23.2
BH28
CA00
F17
F11
F26
0004
2305
2300
0002
BMF1
BB00
M000
2320
2340
MC10
2630
MC60
MC70
2635
MC11
2345
2325
MC31
MC30
MC40
ME40
ME10
ME11
62--
30--
D3AQ967R



2630
4V BE
1 2333 VE
2 M2630 VJ
71 AR
VE VJ
4V BE
2343 1
M2635 2
2635
MC70 M2635 VJ
MC60 M2630 VJ
IC96 30V MR
VE 2343 B3 2343 BG
VE 2333 C3 2333 JN
50 P/B
9V GR
OR 230 1
OR B17 2
OR A26A 3
JV M230B 4
OR V2300 5
JV M230A 6
OR 2330 7
OR 232 8
OR 2340 9
2300
VV- OR
30---
234 OR
2340 OR
2341 RS
E234
2342 RG
2343 BG
2344 MR
2345 BG
5V GR
1 M2305 JV
2 230 OR
5 231 OR
232 OR
2305
26V JN
MR 2344 2
OR 2334 3
JV M004C 25
0004
EM30
M004C JV
ME30 JV
MC30 ME30 JV
62--
2335 JN
2345 BG
9V NR
OR 234 2A
OR 233 4A
OR 231 5A
0002
EM32
M2305 JV
ME32 VJ
MC31 ME32 VJ
2V MR
1 2342 VE
2 M2345 VJ
2345
10 PR
EM10
JV M2320
VJ M2340
VJ ME10
VJ ME10 MC10
34V NR
OR VV- A11
RS V11B B11
OR B17 C17
OR A26A D26
2V NR
BA AA 1
2V BE
RG BMF3 1
BH28
EM40
M230A JV
M230B JV
ME40 JV
MC40 ME40 JV
2V MR
1 2332 BG
2 M2340 VJ
2340
EM11
JV M2325
VJ M2345
VJ ME11
VJ ME11 MC11
2V GR
1 2341 VE
2 M2325 JV
2325
IC01 133V
RG BMF3 1 BMF3 RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
VE 2341 C4 2341 RS
VE 2342 C7 2342 RG
VE 2331 D4 2331 VE
VE 2332 D7 2332 VE
2V GR
BA AA 1
2V NR
MR BMF1 1
CA00
233 OR
2330 OR
2331 VE
E233
2332 VE
2333 JN
2334 OR
2335 JN
EV01A
V11B RS
V2300 OR
2V GR
1 2331 VE
2 M2320 JV
2320
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF3 C
BMF1
BB00
M000
D3AQ967G


MC70
71 AR
2635
IC96
MC60
2630
2345
2325
C
C
A
50 P/B
IC01
2340
EM11
10 PR
M000
MC10
MC11
BB00
2320
EM10
E
0004
50 P/B
EM30
26V JN
D
0002 9V NR
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
C
E233
EV01A
E234
50 P/B
2300
EM40
E
D
B
EM32
MC30
MC31
MC40
IC96
71 AR
B
2V NR
2305
34V NR
BH28
2V BE
A
C
A
BMF1


D3A09671



CA00
NR
GR
MR
2V
2V
2V
BMF2A
KK
BH28
F21
F19
F11
F12
34V NR
D19
E19
A11
B11
A12
B12
KK
K19
V4
V11B
V5
V12A
V12
V3050
30---
0004
ME32
ME31
MC31
K19D
M2400
BMF4H
VV1
VV3
5V NR
2400
VV2
M2401
PC7
VV7
5V NR
2401
M2401
23 22 25
26V JN
PR5
PC5
M004C
ME30
MC30
V11
M261B
PR3
M261A
PC3
5V BA
ME10
MC10
2610
10V MR
PR3A
PR3
PC3B
PC3
F13
F15 F14
F12
BF01
10V BE
PC4A
PC4
PR4A
PR4
PC4
M261C
PR4
M261D
V12
5V BA
2615
ME11
MC11
9V JNR
PR1
BMF4C
PC1
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
5V BA
4V NR
BMF2
BMF4
BMF1
0002
BB00
M000
M2635
MC71
M2630
V12A
V12B
4V BE
2630
V12B
M2636
2V MR
2636
ME71
MC71
4V BE
3V JN
M2631
2V MR
V11C
V12C
2631
M2633
V11B
V11C
2V MR
2633
V11A
V11B
M2630
M2635
4V BE
2635
D3A0968R



2631
3V JN
2 M2631 JV
2V MR
1 V11C VE
2 V12C BA
71 AR
EPC1
PC1 RS
PC3 GR
PC4 GR
PC5 OR
PC7 RS
50 P/B
E216
212 GR
213 GR
EM71
M2631 JV
M2633 VJ
M2636 VJ
ME71 VJ
IC96 30V MR
MC71
ME71 VJ
MC71
M2635 VJ
2630
4V BE
2 M2630 VJ
3 212 GR
4 V12A RG
V12B VE
2635
2636
2V MR
1 V12B VE
V12C VE
2 M2636 VJ
2633
2610
5V BA
1 PC3 OR
2 PR3 GR
3 V11 VE
4 M261A JV
5 M261B JV
10 PR
2615
EM10
M261A JV
M261B JV
ME10 VJ
EM11
JV M261C
JV M261D
VJ ME11
MC10
ME10 VJ
VJ ME11
MC11
EBM4
BMF4 RG
BMF4A BA
BF01
10V MR
A1 PC3B OR
A2 PC3 OR
B1 PR3A GR
B2 PR3 GR
10V BE
A1 PC4A OR
A2 PC4 OR
B1 PR4A GR
B2 PR4 GR
4V NR
BMF2 B
BMF4 D
BMF1
IC01 133V
BMF4A 2 BMF4A
BMF2 6 BMF2
V12 C1 V12
PC4A C2 PC4
PR4A C3 PR4
V11 D1 V11
PC3B D2 PC3
PR3A D3 PR3
EVV1
VV JN
VV1 JN
VV2 OR
EPR1
PR1 RS
PR3 GR
PR4 GR
PR5 MR
EV01A
V11 VE
V11A BG
V11B RS
V3050 JN
EVV1A
VV3 JN
VV4 BG
VV5 RS
VV7 RS
EK19
K19 BG
K19D OR
EM30
M004C JV
ME30 JV
MC30
ME30 JV
EM31
M2400 JV
ME31 VJ
MC31
ME31 VJ
30--
V3050 JN
BB00
M000
EBM4A
MR BMF4A
RS BMF4C
BG BMF4D
RS BMF4E
RS BMF4F
JN BMF4H
5V NR
K19D 1A
M2400 2A
M2401
VV3 3A
VV1 4A
BMF4H 5A
2400
VV2 1B
M2401 2B
VV7 3B
PC7 4B
2401
9V NR
BMF4C 1A
BMF4F 2B
PR1 3B
PC1 5B
0002
5V BA
BMF4E 1B
BMF4D 2B
VV 3B
26V JN
PC5 22
PR5 23
M004C 25
0004
EBM2
MR BMF2
BA BMF2A
34V NR
VV4 A11
VV5 A12
V11B B11
V12 B12
V12A
KK D19
K19 E19
BH28
2V MR
BMF2A 1
KK 2
CA00
D3A0968G


71 AR
2635
MC71
G
1C96
2630
C
C
2615
EBM4
A
50 P/B
EM11
1C01
10 PR
M000
2610
MC10
BB00
MC11
EM10
G
3V JN
2633
2V MR
2631
2636
EM71
71 AR
F
0004
50 P/B
EM30
26V JN
E
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
CA00
2V MR
D
34V NR
BH28
2400
2401
C
EPR1
50 P/B
EBM2
EV01A
EK19
E216
EPC1
EM31
EVV1A
EVV1
F
E
D
MC30
MC31
1C96
71 AR
EBM4A
B
10V MR
BF01
10V BE
A
D
B
BMF1
B


D3AQ968I



24.1
CA00
NR
GR
MR
2V
2V
2V
BMF2A
KK
BH28
F21
F19
F11
F12
D19
E19
A11
B11
A12
B12
34V NR
KK
K19
V4
V11B
V5
V12
/V12A
V3050
30---
0004
ME31
/ME32
MC31
K19D
M2400
/M2401
BMF4H
V1
V3
5V NR
2400
V2
M2401
PC7
V7
5V NR
2401
26V JN
PR5
PC5
M004C
ME30
MC30
V11
M261B
PR3
M261A
PC3
5V BA
10V MR
PR3A
PR3
PC3B
PC3
10V BE
PC4A
PC4
PR4A
PR4
F13
F15
F14
F12
BF01
PC4
M261C
PR4
M261D
V12
5V BA
2615
ME10
MC10
2610
ME11
MC11
4V NR
BMF2
BMF4
BMF1
9V NR
PR1
BMF4C
PC1
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
5V BA
0002
BB00
M000
M2630
V12A
/V12B
212
4V BE
V12B
/V12C
M2636
2V MR
ME71
MC71
4V BE
3V JN
M2631
2V MR
V11C
V12C
M2633
V11B
/V11C
2V MR
V11A
/V11B
213
M2635
4V BE
2630
2636
2631
2633
2635
D3AQ969R



50 P/B
71 AR
10 PR
2631
2630
2636
2610
BF01
2635
2633
2615
EM71
MC71
ME71
EM10
MC10
ME10
EM11
MC11
ME11
EBM4
EV01A
E216
IC96 30V MR
ICO1 133V
BMF1
4V NR
BB00
M000
EPC1
EVV1
EPR1
EVV1A
EM30
MC30
ME30
EBM2
EM31
MC31
ME31
30
V3050
EBM4A
2400
2401
0002
0004
BH28
EK19
CA00
D3AQ969G


71 AR
2635
G
1C96
2630
C
C
2615
EBM4
A
MC71
50 P/B
EM11
1C01
10 PR
M000
2610
MC10
BB00
MC11
EM10
G
3V JN
2633
2V MR
2631
2636
EM71
71 AR
F
0004
50 P/B
EM30
26V JN
E
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
CA00
2V MR
D
34V NR
BH28
2400
2401
C
EPR1
50 P/B
EBM2
EV01A
EK19
E216
EPC1
EM31
EVV1A
EVV1
MC30
MC31
1C96
71 AR
EBM4A
B
10V MR
BF01
10V BE
A
D
B
BMF1
B


D3AQ9691



24.2
CA00
BH28
F21
F19
F11
F12
2V NR
2V GR
2V MR
2V BMF2A
KK
34V NR
D19
E19
A11
B11
A12
B12
K19
VV4
V11B
VV5
V12A
V12
V3050
30--
0004
K19D
M2400
M2401
BMF4H
VV1
VV3
5V NR
VV2
PC7
VV7
ME32
ME31
MC31
2400
2401
23 22 25
26V JN
PR5
PC5
M004C
ME30
MC30
V11
M261B
PR3
M261A
PC3
5V BA
10V MR
PR3A
PC3B
10V BE
PC4A
PR4A
PR4
F13
F15 F14
F12
BF01
ME10
MC10
2610
PC4
M261C
PR4
M261D
V12
2615
ME11
MC11
4V NR
BMF2
BMF4
9V NR
PR1
BMF4C
PC1
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
BMF1
0002
BB00
M000
M2630
V12B
212
4V BE
V12C
V12D
M2636
2V MR
M1C1B
MC70
3V JN
M2631
V11C
M2633
V11B
214
M2635
MC60
2630
2636
2631
2633
2635
D3A096AR



ICC1B 5V BA
ICC1A 5V MR
IC96 30V MR
IC01 133V
50 P/B
76D VL/D
71 AR
10 PR
E116
2631
2633
2636
2635
2630
2610
2615
EV12
EM10
EM11
EBM4
MC10
MC11
MC60
MC70
BF01
BMF1
BB00
M000
EBM2
EPC1
EPR1
EV01A
EVV1A
EK19
EM31
EM30
MC30
MC31
E216
EVV1
EBM4A
2400
2401
0002
0004
BH28
CA00
D3AQ96AG


ICC1B
ICC1A
76D VL/D
71 AR
EV12
MC70
2635
IC96
MC60
2630
C
C
2615
EBM4
A
50 P/B
EM11
IC01
10 PR
M000
MC10
2610
MC11
EM10
BB00
G
2636
2633
3V JN
2V MR
2631
E116
76D VL/D
F
0004
50 P/B
EM30
26V JN
E
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
CA00
2V MR
D
34V NR
BH28
2400
2401
C
EPR1
50 P/B.
EBM2
EV01A
EK19
E216
EPC1
EM31
EVV1A
EVV1
F
E
D
MC30
MC31
IC96
71 AR
EBM4A
B
10V MR
BF01
10V BE
A
D
B
BMF1
B


D3AQ96A1



BH28
F15
BE
2V
BMF3
1
NR
34V
B15
C15
4V NR
BMF3
C
B
C
BMF 1
M000
BB00
B15B
251
2521
/2522
B15A
5V VE
1
2
5
3
2505
2521
M2521
2V BA
1
2
2521
251
M8494
5V NR
/ME32
4
5
ME31
MC31
5V NR
8413
2522
M2522
2V BA
1
2
2522
ME10
MC10
D3AQ96BR



8413
CT00
5V NR
4 251 OR
5 M8494 JV
50 P/B
10 PR
EM10
JV M2521
JV M2522
VJ ME10
EB15A
B15 RS
B15A RS
B15B OR
5V VE
OR B15B 1
OR 251 2
RS B15A 3
GR 2521 5
GR 2522
2505
VJ
ME10
MC10
ICO1 133V
RG BMF3 1 BMF3 RG
GR 2521 A5 2521 GR
GR 2522 A9 2522 GR
2V BA
GR 2521 1
JV M2521 2
2521
EM31
JV M8494
VJ ME31
MC31
ME31
VJ
2V BA
GR 2522 1
JV M2522 2
2522
BH28
34V NR
C15 B15 RS
2V BE
1 BMF3 RG
4V NR
RG BMF3 C
BMF1
BB00
M000
D3AQ96BG


D
A
C
50 P/B
1C01
10 PR
M000
MC10
BB00
EM10
F
8413
E
F
CT00
50 P/B
5V NR
D
EM31
EB15A
50 P/B
E
B
MC31
C
10 PR
2521
2522
2V BA
2V BA
B
34V NR
BH28
2V BE
2505
A
C
BMF1


D3AQ96BI



BH28
F11
F12
A11
B11
A12
B12
34V NR
VV4
V11B
VV5
/V12A
V12
M261D
5V BA
ME11
MC11
2615
V11
M261B
5V BA
ME10
MC10
2610
9V NR
BMF4C
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
5V BA
0002
4V NR
BMF4
BMF1
V12B
/V12C
M2636
2V MR
2636
ME71
MC71
M2633
V11B
/V11C
2V MR
2633
4V BE
M260A
V04C
3V JN
M2631
2V MR
V11C
V12C
2631
BB00
M000
M2630
V12A
/V12B
212
4V BE
2630
V04C
M260A
4V BE
2632
M2635
MC71
213
V11A
/V11B
M2630
/M2635
4V BE
2635
D3AQ96CR



EM71
M2631 JV
M2633 VJ
M2636 VJ
ME71 VJ
71 AR
3V JN
M2631 2
2V MR
V11C 1
V12C 2
2631
4V BE
M260A
V04C
76 VL
2632
MC71
ME71
M2635
IC96 30V MR
V11A B1 V11A
213 B2 213
V12A C1 V12A
212 C2 212
50 P/B
E216
GR 212
GR 213
2636
2633
2630
2635
EV01A
VE V11
BG V11A
RS V11B
EVV2
VV JN
VV4 BG
VV5 RS
34V NR
VV4 A11
VV5 A12
V11B B11
V12 B12
V12A
BH28
10 PR
2615
2610
EM11
EM10
M261D JV
ME11 VJ
JV M261B
VJ ME10
MC11
MC10
EBM4A
BMF4A MR
BMF4C RS
BMF4D BG
BMF4E RS
BMF4F RS
9V NR
BMF4C 1A
BMF4F 2B
5V BA
BMF4E 1B
BMF4D 2B
VV 3B
0002
IC01 133V
BMF4A 2 BMF4A
V12 C1 V12
V11 D1 V11
EBM4
BMF4 RG
BMF4A BA
4V NR
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ96CG


71 AR
2635
MC71
E
IC96
2630
C
C
EBM4
A
2615
EM11
50 P/B
IC01
10 PR
MC10
MC11
M000
2610
BB00
EM10
E
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2633
2V MR
2632
2631
2636
EM71
71 AR
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
C
50 P/B
EV01A
EVV2
E216
D
B
IC96
71 AR
EBM4A
B
34V NR
BH28
A
D
BMF1


D3A096CI



26.1
BH28
F11
F12
A11
B11
A12
B12
34V NR
V4
V11B
V5
/V12A
V12
V11
M261B
5V BA
3
5
2610
ME10
MC10
ME11
MC11
M261D
V12
5
3
2615
9V NR
BMF4C
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
1A
2B
1B
2B
3B
0002
4V NR
BMF4
D
A
BMF1
V12C
/V12D
M2636
2V MR
1
2
2636
M1C1B
MC70
M2633
V11B
/V11C
2633
4V
3V JN
M2631
V11C
V12D
2631
BB00
M2630
V12B
212
4V BE
2
4
3
M000
MC60
2630
214
V11B
M2635
MC70
2635
D3AQ96DR



2630
4V BE
2 M2630 VJ
3 212 GR
4 V12B BA
71 AR
ICC1A 5V MR
GR 213 2
BA 214
ICC1B 5V BA
VJ MIC1B 2 ME116 VJ
VE V12C 4 V12C VE
JN V11A 5 V11B VE
JN V11B
MC60 M2630 VJ
MC70 MIC1B VJ
EV12
V12A BA
V12B BA
V12C VE
2636
2V MR
1 V12C VE
V12D VE
2 M2636 VJ
76D VL/D
3V JN
JV M2631 2
2V MR
VE V11C 1
VE V12D 2
2631
JV M2631
VJ M2633
E116
VJ M2636
VJ ME116
2V MR
VE V11B 1
VE V11C
VJ M2633 2
2633
2635
4V BE
2 M2635 VJ
3 214 BA
4 V11B JN
IC96 30V MR
JN V11A B1 V11A BG
GR 213 B2 213 GR
BA V12A C1 V12A JN
GR 212 C2 212 GR
50 P/B
E216
GR 212
GR 213
MC70 M2635 VJ
9V NR
RS BMF4C 1A
RS BMF4F 2B
BMF4A MR
BMF4C RS
EBM4A
5V BA
RS BMF4E 1B
BG BMF4D 2B
JN VV 3B
BMF4D BG
BMF4E RS
BMF4F RS
0002
2615
5V BA
3 V12 BG
5 M261D JV
10 PR
5V BA
VE V11 3
JV M261B 5
2610
EM11
M261D JV
ME11 VJ
EM10
JV M261B
VJ ME10
EVV2
VV JN
VV4 BG
VV5 RS
EV01A
VE V11
BG V11A
RS V11B
MC11 ME11 VJ
VJ ME10 MC10
34V NR
BG VV4 A11
RS VV5 A12
RS V11B B11
VE V12 B12
JN V12A
BH28
IC01 133V
BA BMF4A 2 BMF4A MR
BG V12 C1 V12 VE
VE V11 D1 V11 VE
EBM4
BMF4 RG
BMF4A BA
RG 4V NR
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ96DG


ICC1B
76D VL/D
ICC1A
71 AR
E
EV12
MC70
2635
IC96
MC60
2630
C
C
EBM4
A
2615
EM11
50 P/B
IC01
10 PR
MC10
MC11
M000
2610
BB00
EM10
E
2636
2633
3V JN
2V MR
2631
E116
76D VL/D
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
C
EV01A
EVV2
50 P/B
E216
D
B
IC96
71 AR
EBM4A
B
34V NR
BH28
A
BMF1 D


D3AQ96DI



26.2
CA00
BH28
F21
F19
F11
F12
2610
2615
2400
0002
BMF 1
BB00
M000
2636
2633
2631
2630
2632
2635
MC10
MC11
MC31
MC71
D3A096ER



EM71
M2631 JV
M2633 VJ
M2636 VJ
ME71 VJ
71 AR
3V JN
M2631 2
2V MR
V11C 1
V12C 2
2631
4V BE
2 M260A NR
4 V04C NR
76 VL
NR V04C 1
NR M260A 3
2632
EK19
K19 BG
K19D OR
MC71
ME71 VJ
IC96 30V MR
RG V11A B1 V11A BG
GR 213 B2 213 GR
RG V12A C1 V12A JN
GR 212 C2 212 GR
50 P/B
E216
GR 212
GR 213
EVV1
JN VV
JN VV1
MC71
M2635 VJ
2636
2V MR
1 V12B VE
V12C VE
2 M2636 VJ
2633
VE V11B 1
VE V11C
VJ M2633 2
EVV1A
VV3 JN
VV4 RS
VV5 RS
9V NR
RS BMF4C 1A
RS BMF4F 2B
5V BA
RS BMF4E 1B
BG BMF4D 2B
JN VV 3B
0002
BMF4A MR
BMF4C RS
BMF4D BG
EBM4A
BMF4E RS
BMF4F RS
BMF4H JN
2630
4V BE
2 M2630 VJ
3 212 GR
4 V12A RG
V12B RG
2635
VJ M2630 2
VJ M2635
GR 213 3
RG V11A 4
RG V11B
34V NR
RS VV4 A11
RS VV5 A12
RS V11B B11
VE V12 B12
JN V12A
OR KK D19
BG K19 E19
BH28
2400
5V NR OR
1A K19D JV
2A M2400 JN
3A VV3 JN
4A VV1 JN
5A BMF4H JN
2610
5V BA
VE V11 3
JV M261B 5
2615
5V BA
3 V12 BG
5 M261D JV
10 PR
EM10
JV M261B
VJ ME10
MC10
VJ ME10
EM31
M2400 JV
ME31 VJ
MC31
ME31 VJ
EV01A
VE V11
BG V11A
RS V11B
EBM2
MR BMF2
BA BMF2A
EM11
M261D JV
ME11 VJ
IC01 133V
BA BMF4A 2 BMF4A MR
BA BMF2 6 BMF2 MR
BG V12 C1 V12 VE
VE V11 D1 V11 VE
2V MR
BA BMF2A 1
OR KK 2
CA00
MC11
ME11 VJ
EBM4
BMF4 RG
BMF4A BA
4V NR
BA BMF2 B
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ96EG


71 AR
2635
MC71
E
IC96
2630
C
C
EBM4
A
2615
EM11
50 P/B
IC01
10 PR
MC10
MC11
M000
2610
BB00
EM10
E
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2633
2V MR
2632
2631
2636
EM71
71 AR
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
CA00
2V MR
C
50 P/B
EBM2
EV01A
EK19
E216
EM31
EVV1A
D
B
EVV1
MC31
IC96
71 AR
EBM4A
B
34V NR
BH28
2400
A
D
B
BMF1


D3AQ96EI



26.3
BH28
F21
F19
F11
F12
CA00
NR
GR
MR
2V
2V
2V
BMF2A
KK
34V NR
D19
E19
B11
A11
A12
B12
K19
V11B
VV4
VV5
/V12A
V12
V11
M261B
5V BA
M261D
V12
5V BA
ME10
ME11
ME31
/ME32
K19D
M2400
BMF4H
VV1
VV3
5V NR
1A 2A 5A 4A 3A
2610
MC10
MC11
2615
MC31
2400
9V NR
BMF4C
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
5V BA
1A 2B 1B 2B 3B
0002
4V NR
BMF4
BMF2
D B
BMF 1
V12B
/V12C
M2636
2V MR
M2633
V11B
/V11C
2V MR
4V BE
M260A
V04C
3V JN
M2631
2V MR
V11C
V12C
2636
ME71
MC71
2633
2631
BB00
M2630
V12A
/V12B
212
4V BE
V04C
M260A
4V BE
213
V11A
/V11B
M2635
4V BE
M000
2630
2632
2635
D3AQ96FR



EM71
M2630 VJ
M2631 JV
M2633 VJ
M2635 VJ
M2636 VJ
ME71 VJ
71 AR
3V JN
M2631 2
2V MR
V11C 1
V12C 2
2631
4V BE
2 M260A NR
4 V04C NR
76 VL
NR V04C 1
NR M260A 3
2632
MC71
ME71 VJ
IC96 30V MR
RG V11A B1 V11A BG
GR 213 B2 213 GR
RG V12A C1 V12A JN
GR 212 C2 212 GR
50 P/B
EV01A
VE V11
BG V11A
RS V11B
E216
GR 212
GR 213
2636
2V MR
1 V12B VE
V12C VE
2 M2636 VJ
2633
2V MR
VE V11B 1
VE V11C
VJ M2633 2
EBM2
MR BMF2
BA BMF2A
EBM4A
BMF4A MR
BMF4C RS
BMF4D BG
EK19
BG K19
OR K19D
2630
4V BE
2 M2630 VJ
3 212 GR
4 V12A RG
V12B RG
2635
4V BE
VJ M2635 2
GR 213 3
RG V11A 4
RG V11B
BMF4E RS
BMF4F RS
BMF4H JN
9V NR
RS BMF4C 1A
RS BMF4F 2B
EVV1A
VV3 JN
VV4 RS
VV5 RS
5V BA
RS BMF4E 1B
BG BMF4D 2B
JN VV 3B
0002
2615
5V BA
3 V12 BG
5 M261D JV
2610
5V BA
VE V11 3
JV M261B 5
2400
5V NR OR
1A K19D JV
2A M2400 JN
3A VV3 JN
4A VV1 JN
5A BMF4H JN
EVV1
JN VV
JN VV1
10 PR
EM11
M261D JV
ME11 VJ
EM10
JV M261B
VJ ME10
EM31
M2400 JV
ME31 VJ
34V NR
RS VV4 A11
RS VV5 A12
RS V11B B11
VE V12 B12
JN V12A
JN KK D19
BG K19 E19
BH28
MC11
ME11 VJ
VJ
ME10
MC10
MC31
ME31 VJ
IC01 133V
BA BMF4A 2 BMF4A MR
BA BMF2 6 BMF2 MR
BG V12 C1 V12 VE
VE V11 D1 V11 VE
2V MR
BA BMF2A 1
JN KK 2
CA00
EBM4
BMF4 RG
BMF4A BA
4V NR
BA BMF2 B
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ96FG


71 AR
2635
E
IC96
2630
C
C
EBM4
A
2615
EM11
MC71
50 P/B
IC01
10 PR
MC10
MC11
M000
2610
BB00
EM10
E
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2V MR
2633
2632
2631
2636
EM71
71 AR
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
CA00
2V MR
C
50 P/B
EBM2
EV01A
EK19
E216
EM31
EVV1A
D
B
EVV1
MC31
IC96
71 AR
EBM4A
B
34V NR
BH28
2400
A
D
B
BMF1


D3A096F I



26.4
CA00
NR
GR
MR
2V
2V
2V
BMF2A
KK
BH28
F21
F19
F11
F12
D19
E19
B11
A11
A12
B12
34V NR
KK
K19
V11B
VV4
VV5
/V12A
V12
V11
M261B
5V BA
3 5
2610
ME10
MC10
ME11
MC11
M261D
V12
5 3
2615
K19D
M2400
BMF4H
VV1
VV3
5V NR
ME31
/ME32
1A 2A 5A 4A 3A
MC31
2400
9V NR
BMF4C
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
5V BA
1A 2B
1B 2B 3B
0002
4V NR
BMF4
BMF2
D B
D B
BMF 1
V12C
/V12D
M2636
2V MR
1 2
2636
M1C1B
MC70
M2633
V11B
/V11C
2V MR
2 1
2633
4V BE
3V JN
M2631
2V MR
V11C
V12D
2 1
2631
BB00
M2630
V12B
212
4V BE
2 4 3
2630
M2630
MC60
M000
214
V11B
M2635
4V BE
3 4 2
2635
M2635
MC70
D3AQ96GR



2630
4V BE
2 M2630 VJ
3 212 GR
4 V12B BA
ICC1A 5V MR
GR 213
BA 214
2
ICC1B 5V BA
VJ MIC1B 2 ME116 VJ
VE V12C 4 V12C VE
JN V11A 5 V11B VE
JN V11B
MC60 M2630 VJ
MC70 MIC1B VJ
71 AR
71 AR
71 AR
E116
M2631 JV
M2633 VJ
M2636 VJ
ME116 VJ
76D VL/D
2636
2V MR VE
1 V12C VE
V12D VJ
2 M2636
3V JN
JV M2631 2
2V MR
VE V11C 1
VE V12D 2
2631
2V MR
VE V11B 1
VE V11C
VJ M2633 2
2633
EV12
V12A BA
V12B BA
V12C VE
IC96 30V MR
JN V11A B1 V11A BG
GR 213 B2 213 GR
BA V12A C1 V12A JN
GR 212 C2 212 GR
50 P/B
EBM2
MR BMF2
BA BMF2A
EK19
BG K19
OR K19D
2635
4V BE
2 M2635 VJ
3 214 BA
4 V11B JN
VJ M2635 MC70
E216
GR 212
GR 213
BMF4A MR
BMF4C RS
BMF4D BG
EBM4A
BMF4E RS
BMF4F RS
BMF4H JN
EV01A
VE V11
BG V11A
RS V11B
EVV1A
VV3 JN
VV4 RS
VV5 RS
9V NR
RS BMF4C 1A
RS BMF4F 2B
5V BA
RS BMF4E 1B
BG BMF4D 2B
JN VV 3B
0002
2615
5V BA
3 V12 BG
5 M261D JV
VE V11 3
JV M261B 5
2610
10 PR
2400
5V NR OR
1A K19D JV
2A M2400 JN
3A VV3 JN
4A VV1 JN
5A BMF4H JN
EM11
M261D JV
ME11 VJ
JV M261B
VJ ME10
EM10
EVV1
JN VV
JN VV1
EM31
M2400 JV
ME31 VJ
34V NR
RS VV4 A11
RS VV5 A12
RS V11B B11
VE V12 B12
JN V12A
OR KK D19
BG K19 E19
BH28
MC11 ME11 VJ
VJ ME10 MC10
MC31 ME31 VJ
IC01 133V
BA BMF4A 2 BMF4A MR
BA BMF2 6 BMF2 MR
BG V12 C1 V12 VE
VE V11 D1 V11 VE
EBM4
BMF4 RG
BMF4A BA
10 PR
4V NR
BA BMF2 B
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
2V MR
BA BMF2A 1
OR KK 2
CA00
D3A096GG


EV12
71 AR
ICC1B
ICC1A
E
76D VL/D
MC70
2635
MC60
2630
IC96
C
C
EBM4
A
2615
EM11
50 P/B
IC01
10 PR
MC10
MC11
M000
2610
BB00
EM10
E
2636
2633
3V JN
2V MR
2631
E116
76D VL/D
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
CA00
2V MR
C
EBM2
EV01A
50 P/B
EK19
E216
EM31
EVV1A
EVV1
MC31
D
B
IC96
71 AR
EBM4A
B
34V NR
BH28
2400
A
BMF1
D
B


D3A096GI



BH28
F21
F19
F11
F12
34V NR
A11
B11
A12
B12
VV4
V11B
VV5
/V12A
V12
V11
M261B
5V BA
3
5
ME10
MC10
2610
ME11
MC11
M261D
V12
5V BA
5
3
2615
VV1
VV3
5V NR
4A
3A
2402
9V NR
BMF4C
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
5V BA
1A
2B
1B
2B
3B
0002
4V NR
BMF4
D
D
B
BMF 1
V12B
/V12C
M2636
2V MR
1
2
2636
ME71
MC71
M2633
V11B
/V11C
2V MR
2
1
2633
4V BE
M260A
V04C
3V JN
M2631
2V MR
V11C
V12C
2
4
2
1
2
2631
BB00
M2630
V12A
/V12B
212
4V BE
2
4
3
M000
2630
M2635
MC71
V04C
M260A
4V BE
1
3
2632
213
V11A
/V11B
M2630
/M2635
4V BE
3
4
2
2635
D3AQ96HR



M2631 JV
M2633 VJ
EM71
M2636 VJ
ME71 VJ
71 AR
JV
3V JN
M2631 2
VE
2V MR
V11C 1
BA
V12C 2
2631
4V BE NR
2 M260A NR
4 V04C
76 VL
NR
NR
4V BE
V04C 1
M260A 3
2632
MC71
ME71
VJ
IC96 30V MR
RG V11A B1 V11A BG
GR 213 B2 213 GR
RG V12A C1 V12A JN
GR 212 C2 212 GR
50 P/B
E216
GR 212
GR 213
MC71
M2635
VJ
2V MR
2636
1 V12B VE
V12C VE
2 M2636 VJ
2V MR
VE V11B 1
VE V11C
VJ M2633 2
2633
BMF4A MR
BMF4C RS
EBM4A
BMF4D BG
BMF4E RS
BMF4F RS
9V NR
RS BMF4C 1A
RS BMF4F 2B
5V BA
RS BMF4E 1B
BG BMF4D 2B
JN VV 3B
0002
4V BE
2630
2 M2630 VJ
3 212 GR
4 V12A RG
V12B RG
4V BE
VJ M2630 2
VJ M2635
GR 213 3
RG V11A
RG V11B 4
2635
EVV1A
VV3 JN
VV4 RS
VV5 RS
EVV1
JN VV
JN VV1
5V BA
2615
3 V12 BG
5 M261D JV
5V BA
VE V11 3
JV M261B 5
2610
10 PR
34V NR
RS VV4 A11
RS VV5 A12
RS V11B B11
VE V12 B12
JN V12A
BH28
EM11
M261D JV
ME11 VJ
EM10
JV M261B
VJ ME10
5V NR
3A VV3 JN
4A VV1 JN
2402
MC11
ME11
VJ
VJ
ME10
MC10
IC01 133V
BA BMF4A 2 BMF4A MR
BG V12 C1 V12 VE
VE V11 D1 V11 VE
EV01A
VE V11
BG V11A
RS V11B
EBM4
BMF4 RG
BMF4A BA
10 PR
RG
4V NR
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ96HG


71 AR
2635
MC71
E
IC96
2630
C
C
EBM4
A
2615
EM11
50 P/B
IC01
10 PR
MC10
MC11
M000
2610
BB00
EM10
E
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2V MR
2633
2632
2631
2636
EM71
71 AR
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
C
50 P/B
EV01A
E216
EVV1A
EVV1
B
D
IC96
71 AR
EBM4A
B
34V NR
BH28
2402
A
D
BMF1

D3AQ96HI



BH28
F21
F19
F11
F12
34V NR
A11
B11
A12
B12
VV4
V11B
VV5
/V12A
V12
V11
M261B
3
5
5V BA
2610
ME10
MC10
ME11
MC11
M261D
V12
5
3
5V BA
2615
VV1
VV3
4A
3A
5V NR
2402
9V NR
BMF4C
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
1A
2B
1B
2B
3B
5V BA
0002
4V NR
BMF4
D
D
B
BMF 1
/V12C
V12B
M2536
2V MR
1
2
2636
ME71
MC71
/V11C
M2633
V11B
2V MR
2
1
2633
4V BE
M260A
V04C
3V JN
M2631
2V MR
V11C
V12C
2
4
2
1
2
2631
BB00
M000
M2530
/V12B
V12A
212
4V BE
2
4
3
2630
V04C
M260A
4V BE
1
3
2632
213
/V12B
V11A
M2635
4V BE
3
4
2
2635
D3AQ961R



M2630 VJ
M2631 JV
M2633 VJ
EM71
M2635 VJ
M2636 VJ
ME71 VJ
71 AR
3V JN
JV M2631 2
2V MR
VE V11C 1
BA V12C 2
2631
4V BE
2 M260A NR
4 V04C NR
76 VL
NR V04C 1
NR M260A 3
4V BE
2632
MC71 ME71 VJ
IC96 30V MR
RG V11A B1 V11A BG
GR 213 B2 213 GR
RG V12A C1 V12A JN
GR 212 C2 212 GR
50 P/B
E216
GR 212
GR 213
2V MR
1 V12B VE
V12C VE
2 M2636 VJ
2636
2V MR
VE V11B 1
VE V11C
VJ M2633 2
2633
9V NR
RS BMF4C 1A
RS BMF4F 2B
5V BA
RS BMF4E 1B
BG BMF4D 2B
JN VV 3B
0002
BMF4A MR
BMF4C RS
EBM4A
BMF4D BG
BMF4E RS
BMF4F RS
4V BE
2 M2630 VJ
3 212 GR
4 V12A RG
V12B RG
2630
4V BE
VJ M2635 2
GR 213 3
RG V11A 4
RG V11B
2635
EVV1
JN VV
JN VV1
EVV1A
VV3 JN
VV4 RS
VV5 RS
5V BA
3 V12 BG
5 M261D JV
2615
5V BA
VE V11 3
JV M261B 5
2610
34V NR
RS VV4 A11
RS VV5 A12
RS V11B B11
VE V12 B12
JN V12A
BH28
10 PR
EM11
M261D JV
ME11 VJ
EM10
JV M261B
VJ ME10
5V NR
3A VV3 JN
4A VV1 JN
2402
MC11 ME11 VJ
VJ ME10 MC10
IC01 133V
BA BMF4A 2 BMF4A MR
BG V12 C1 V12 VE
VE V11 D1 V11 VE
EV01A
VE V11
BG V11A
RS V11B
EBM4
BMF4 RG
BMF4A BA
RG
4V NR
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ961G



71 AR
2635
E
IC96
2630
C
C
EBM4
A
2615
EM11
MC71
50 P/B
IC01
10 PR
MC10
MC11
M000
2610
BB00
EM10
E
4V BE
76 VL
4V BE
3V JN
2V MR
2633
2632
2631
2636
EM71
71 AR
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
C
50 P/B
EV01A
E216
EVV1A
EVV1
B
D
IC96
71 AR
EBM4A
B
34V NR
BH28
2402
A
D
BMF1

D3AQ961I


26.7



BH28
F21
F19
F11
F12
34V NR
A11
B11
A12
B12
VV4
V11B
VV5
V12A
V12
V11
M261B
5V BA
3 5
2610
ME10
MC10
ME11
MC11
M261D
V12
5V BA
5 3
2615
VV1
VV3
5V NR
4A 3A
2402
9V NR
BMF4C
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
5V BA
1A 2B 1B 2B 3B
0002
4V NR
BMF4
D
D B
BMF 1
V12C
V12D
M2636
2V MR
1 2
2636
MC70
M2633
V11C
V11B
2V MR
2 1
2633
4V BE
3V JN
M2631
2V MR
V11C
V12D
2 1 2
2631
BB00
M000
M2630
V12B
212
4V BE
2 4 3
2630
MC60
214
V11B
M2635
4V BE
3 4 2
M2635
MC70
2635
D3AQ96JR



2630
4V BE
2 M2630 VJ
3 212 GR
4 V12B BA
MC60 M2630 VJ
MC70 MIC1B VJ
EV12
V12A BA
V12B BA
V12C VE
2635
4V BE
2 M2635 VJ
3 214 BA
4 V11B JN
MC70 M2635 VJ
2615
5V BA
3 V12 BG
5 M261D JV
EM11
M261D JV
ME11 VJ
MC11 ME11 VJ
EBM4
BMF4 RG
BMF4A BA
71 AR
71 AR
71 AR
10 PR
10 PR
ICC1A 5V MR
GR 213 2
BA 214
ICC1B 5V BA
VJ MIC1B 2 ME116 VJ
VE V12C 4 V12C VE
JN V11A 5 V11B VE
JN V11B
IC96 30V MR
JN V11A B1 V11A BG
GR 213 B2 213 GR
BA V12A C1 V12A JN
GR 212 C2 212 GR
5V BA
VE V11 3
JV M261B 5
2610
EM10
JV M261B
VJ ME10
MC10 ME10 VJ
IC01 133V
BA BMF4A 2 BMF4A MR
BG V12 C1 V12 VE
VE V11 D1 V11 VE
4V NR
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
M2631 JV
M2633 VJ
E116
M2636 VJ
ME116 VJ
3V JN
JV M2631 2
2631
2V MR
VE V11C 1
VE V12D 2
2636
2V MR
1 V12C VE
V12D VE
2 M2636 VJ
2633
2V MR
VE V11B 1
VE V11C
VJ M2633 2
76D VL/D
E216
GR 212
GR 213
50 P/B
50 P/B
50 P/B
9V NR
RS BMF4C 1A
RS BMF4F 2B
BMF4A MR
BMF4C RS
EBM4A
BMF4D BG
BMF4E RS
BMF4F RS
5V BA
RS BMF4E 1B
BG BMF4D 2B
JN VV 3B
0002
2402
5V NR
3A VV3 JN
4A VV1 JN
EV01A
VE V11
BG V11A
RS V11B
EVV1
JN VV
JN VV1
EVV1A
VV3 JN
VV4 RS
VV5 RS
34V NR
RS VV4 A11
RS VV5 A12
RS V11B B11
VE V12 B12
JN V12A
BH28
D3A096JG


EV12
71 AR
ICC1B
ICC1A
E
76D VL/D
MC70
2635
IC96
MC60
2630
C
C
EBM4
A
2615
EM11
50 P/B
IC01
10 PR
MC10
MC11
M000
2610
BB00
EM10
E
2636
2633
3V JN
2V MR
2631
E116
76D VL/D
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
C
EV01A
50 P/B
E216
EVV1A
EVV1
B
D
IC96
71 AR
EBM4A
B
34V NR
BH28
2402
A
BMF1
D


D3AQ96JI



BH28
SH
F24
F7
F11
F8
F9
1V GR
2V NR
34V NR
A11
B11
VV4
V11B
9V NR
BMF4C
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
5V BA
1A
2B
1B
2B
3B
4V NR
BMF4
D
D
A
BMF 1
0002
BB00
ME30
MC30
M000
26V JN
M004B
VR2
19
20
0004
VR1
84--
VR4
72--
2
80--
VR
V3050
4V BA
4
1
3050
D3AQ96KR



VR3
OR
80--
50 P/B
MR BMF4A
RS BMF4C
EBM4A
9V NR
1A BMF4C RS
2B BMF4F RS
BG BMF4D
RS BMF4E
RS BMF4F
5V BA
1B BMF4E RS
2B BMF4D BG
3B VV JN
0002
EV01A
RS V11B
JN V3050
BA VR
JN VR1
EVV2
VV JN
VV4 OR
EVR1
OR VR2
OR VR3
OR VR4
26V JN
19 M004B JV
20 VR2 OR
0004
EM30
JV M004B
JV ME30
MC30
ME30 JV
OR
VR4
72--
34V NR
A11 VV4 OR
B11 V11B RS
BH28
JN
VR1
84--
EBM4
RG BMF4
BA BMF4A
4V BA
JN
V3050 1
BA
VR 4
3050
10 PR
1C01 133V
BA
BMF4A 2 BMF4A MR
4V NR
RG
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3A096KG


B
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
0004
50 P/B
EM30
26V JN
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
C
34V NR
BH28
B
EV01A
EVR1
50 P/B
EVV2
E
D
C
MC30
EBM4A
3050
A
D
BMF1


D3AQ96KI



CA00
BH28
F21
F19
F11
F12
D19
E19
A11
B11
2V NR
2V GR
2V MR
BMF2A
KK
34V NR
K19
VV4
V11B
ME31
/ME32
MC31
K19D
M2400
BMF4H
VV1
VV3
5V NR
1A 2A 5A 4A 3A
2400
4V NR
BMF2
BMF4
9V NR
BMF4C
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
5V BA
1A 2B 1B 2B 3B
B D
BMF1
BB00
0002
26V JN
M004B
VR2
19 20
ME30
MC30
M000
0004
VR1
VR4
1
84--
72--
80--
VR
V3050
4V BA
4 1
3050
D3AQ96LR



50 P/B
EK19
BG K19
OR K19D
5V NR
OR K19D 1A
JV M2400 2A
JN VV3 3A
JN VV1 4A
JN BMF4H 5A
2400
4V BA
JN V3050 1
BA VR 4
3050
26V JN
JV M004B 19
OR VR2 20
0004
2V MR
BA BMF2A 1
OR KK 2
CA00
MR BMF4A
RS BMF4C
BG BMF4D
EBM4A
RS BMF4E
RS BMF4F
JN BMF4H
EBM4
BMF4 RG
BMF4A BA
10 PR
VR3
80--
VR1
84--
VR4
72--
0002
9V NR
1A BMF4C RS
2B BMF4F RS
5V BA
1B BMF4E RS
2B BMF4D BG
3B VV JN
BH28
34V NR
A11 VV4 OR
B11 V11B RS
D19 KK OR
D21 BMF2B BA
E19 K19 BG
ICO1 133V
BA BMF4A 2 BMF4A MR
BA BMF2 6 BMF2 MR
4V NR
BA BMF2 B
RG BMF4 D
BMF 1
BB00
M000
EV01A
RS V11B
JN V3050
EVV1
JN VV
JN VV1
BA VR
JN VR1
EVR1
OR VR2
OR VR3
OR VR4
EVV1A
JN VV3
OR VV4
EBM2
MR BMF2
BA BMF2A
BA BMF2B
EM31
JV M2400
VJ ME31
VJ ME31 MC31
EM30
JV M004B
JV ME30
JV ME30 MC30
D3AQ96LG


B
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
0004
50 P/B
EM30
26V JN
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
CA00
2V MR
C
34V NR
BH28
2400
B
EBM2
EV01A
50 P/B
E
EM31
D
C
EVV1A
EVV1
EVR1
EK19
MC30
MC31
EBM4A
3050
A
D
B
BMF1


D3AQ96LI



30.2
BH28
SH
F24
F7
F11
F8
F9
1V GR
2V NR
34V NR
A11
B11
VV4
V11B
VV3
VV1
5V NR
3A
4A
2402
4V NR
BMF4
D
A
BMF 1
9V NR
BMF4C
BMF4F
BMF4E
BMF4D
VV
5V BA
1A
2B
1B
2B
3B
0002
BB00
26V JN
M004B
VR2
19
20
ME30
MC30
M000
0004
VR1
VR4
1
84--
72--
80--
VR
V3050
4V BA
4
1
3050
D3AQ96MR



50 P/B
4V BA
JN
BA
V3050 1
VR 4
3050
26V JN
JV
OR
M004B 19
VR2 20
0004
EM30
JV M004B
JV ME30
JV
ME30
MC30
5V NR
JN
JN
VV3 3A
VV1 4A
2402
EVV1A
JN VV3
OR VV4
EBM4
BMF4 RG
BMF4A BA
10 PR
VR3
OR
80--
VR1
JN
84--
VR4
OR
72--
34V NR
A11 VV4
B11 V11B
BH28
9V NR
1A BMF4C
2B BMF4F
5V BA
1B BMF4E
2B BMF4D
3B VV
0002
ICO1 133V
BA
BMF4A 2 BMF4A
MR
4V NR
RG
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
EVO1A
RS V11B
JN V3050
BA VR
JN VR1
EVR1
OR VR2
OR VR3
OR VR4
EVV1
JN VV
JN VV1
MR BMF4A
RS BMF4C
EBM4A
BG BMF4D
RS BMF4E
RS BMF4F
D3AQ96MG


B
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
0004
50 P/B
EM30
26V JN
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
C
34V NR
BH28
2402
B
EV01A
EVR1
50 P/B
E
D
EVV1A
C
EVV1
MC30
MC31
EBM4A
3050
A
D
B
BMF1


D3A096MI



CA00
BH28
SH
F2
F9
F27
F8
F28
F3
6212
6217
6202
6207
3061
C001
8630
BMF1
BB00
M000
3033
3034
3032
3031
3024
3025
3105
3100
3115
3037
MC40
MC45
MC31
MC71
MC55
D3AQ96NR



EB09
B09 RS
B09B OR
EM31
ME31 VJ
MIC95 VJ
MC31
ME31
VJ
3037
2V BA
309A
3024
BG
MR
C001
16V NR
6245
OR
EM40
ME40 JV
MICA2 VJ
MC40
ME40
M8630
JV
VJ
8630
26V JN
6241
6243
6242
6245
6244
15V NR
B08A
B09B
C021
3026
M8630
309
309A
BH28
34V NR
B08
B09
C02
A27
A28
2V NR
AA
CC1
1V GR
BMF4B
ECC1
CC JN
CC1 JN
CA00
2V GR
AA
CC
2V NR
BMF1
50 P/B
IC96 30V MR
3023 H3 3023
EM71
M3100 VJ
ME71 VJ
MC71
ME71
VJ
ECO2
JN C02
OR C021
IC95 13V GR
MIC95 7A MIC95
A28E 7B A28E
EM95
M3061 JV
MIC95 JV
EB08
JN B08
JN B08A
EA28
OR A28
JN A28E
EA27
OR A27
BA A27B
JN A27D
BG 3022
MR 3023
E302
MR 3024
OR 3026
2V BA
A27D
MICA2
3115
ICO1 133V
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
10 PR
71 AR
1V NR
319
1V
M3100
3100
2V MR
3023
319
3105
52 PLAF
2V NR
A28H
M3061
3061
EA28A
OR A28E
BE A28H
IC91 30V MR
6241 D1 6241
6243 D3 6243
6242 E1 6242
6244 E3 6244
3022 F3 3022
309 G3 309
309A
A27B H1 A27B
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
3024
4V MR
3022A
3022B
M3024
309
E302A
BA 3022
BA 3022A
BA 3022B
BA 3022C
BA 3022D
MC45
ME45C
ME45A
JV
EA27B
BA A27B
OR A27BA
OR A27BB
MR A27BC
MR A27BD
MC55
ME55B
ME55A
3032
2V MR
A27BA
M3032
3034
A27BB
M3034
6202
6V MR
6241
M6202
6212
5V MR
6243
M6212
46 HAB
3025
4V MR
3022C
3022D
309A
M3025
3031
2V MR
A27BC
M3031
3033
A27BD
M3033
6207
6V MR
6242
M6207
6217
5V MR
6244
M6217
EM55A
VJ M3025
JV M3031
JV M3033
VJ M6217
JV ME55A
EM45C
M6202 VJ
ME45C JV
EM55B
M6207 VJ
ME55B JV
EM45A
VJ M3024
JV M3032
JV M3034
VJ M6212
JV ME45A
D3AQ96NG


71 AR
3105
G
IC96
C
C
EBM4
A
MC71
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
G
EM71
3100
71 AR
F
6212
46 HAB
E
46 HAB
6217
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
3034
3024
3032
EM95
52 PLAF
EM40
3061
3031
3025
3033
EA28A
EB08
E302
EC02
50 P/B
EA27
8630
15V NR
26V JN
3115
EM31
ECC1
EM55B
EA28
B
D
6202
6207
EM45C
EB09
EA27B
IC95
MC40
MC31
IC96
F
E
46 HAB
71 AR
3037
MC45
IC91
MC55
E302A
EM45A
EM55A
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ96NI



CA00
BH28
SH
F2
F9
F27
F8
F28
F3
2V NR BMF1
2V AA CC
2V MR
1V GR BMF4B
2V NR AA CC1
34V NR C02 B09 A27 B08 A28
6212
6217
3061
MC31
ME31 /ME32
6202
6207
C001
16V NR 6245 /8000
8630
26V JN
4V NR BMF1 BMF4
BMF1
MC60
3020
MC40
3115
3037
BB00
M000
3033
3034
3032
3031
3024
MC45
3025
3105
3100
MC70
MC55
D3AQ96PR



EC02
C02 JN
C021 OR
EB09
B09 RS
B09B OR
EM31
ME31 VJ
MIC95 VJ
MC31
ME31
VJ
3037
2V BA
1 309A BG
2 3024 MR
C001
16V NR OR
6 6245
EM40
ME40 JV
MICA2 VJ
MC40
ME40 JV
M8630 VJ
8630
26V JN
1 6241 MR
2 6243 OR
3 6242 MR
11 6245 OR
14 6244 OR
15V NR JN
1 B08A OR
4 B09B OR
5 C021 OR
9 3026 VJ
13 M8630 BG
15 309 BG
309A BG
BH28
34V NR JN
A8 B08 RS
A9 B09 JN
B2 C02 OR
D27 A27 OR
D28 A28
2V NR BA
1 AA JN
2 CC1
1V GR RG
1 BMF4B
ECC1
CC JN
CC1 JN
CA00
2V GR BA
1 AA JN
2 CC
2V NR MR
1 BMF1
50 P/B
IC96 30V MR
MR 3023 H3 3023 GR
MC60 ME60B VJ
MC70 MIC1B VJ
EM60B
M3020 VJ
ME60B VJ
3020
4V NR VE
1 3023B JN
2 3023C BA
3 3195 VJ
4 M3020
E319
319 VE
3195 BA
319A BA
71 AR
IC95 13V GR
VJ MIC95 7A MIC95 JV
JN A28E 7B A28E OR
EM95
M3061 JV
MIC95 JV
52 PLAF
EB08
JN B08
JN B08A
EA28
OR A28
JN A28E
EA27
OR A27
BA A27B
JN A27D
BG 3022
MR 3023
E302
MR 3024
OR 3026
IC91 30V MR
MR 6241 D1 6241 BG
OR 6243 D3 6243 BA
MR 6242 E1 6242 BG
OR 6244 E3 6244 BA
BG 3022 F3 3022 BG
BG 309 G3 309 BG
309A
BA A27B H1 A27B BA
JN 2V BA
VJ A27D 1
MICA2 2
3115
10 PR
IC01 133V
RG BMF4B 4 BMF4B BA
MR BMF1 5 BMF1 MR
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
ICC1B 5V BA
VJ MIC1B 2 ME116 VJ
ICC1A 5V MR
VE 319 5 319 VE
2V MR
VE 3023A 1
BA 319A 2
3105
GR 3023
VE 3023A
EB15
VE 3023B
JN 3023C
2V NR
BE A28H 1
JV M3061 2
3061
EA28A
OR A28E
BE A28H
3024
4V MR BA
1 3022A BA
2 3022B VJ
3 M3024 BG
4 309
MC45
ME45C JV
ME45A JV
MC55
ME55B JV
ME55A JV
3032
2V MR OR
1 A27BA
2 M3032 JV
3034
2V MR OR
1 A27BB
2 M3034 JV
6202
6V MR BG
1 6241
2 M6202 VJ
6212
5V MR BA
1 6243
3 M6212 VJ
EM45C
M6202 VJ
ME45C JV
EM55B
M6207 VJ
ME55B JV
76D VL/D
46 HAB
E116
VJ M3100
VJ ME116
3100
1V NR
VE 319 1
1V
VJ M3100 1
BA 3022
BA 3022A
E302A
BA 3022B
BA 3022C
BA 3022D
BA A27B
OR A27BA
EA27B
OR A27BB
MR A27BC
MR A27BD
4V MR
BA 3022C 1
BA 3022D 2
BG 309A 3
VJ M3025 4
3025
2V MR
MR A27BC 1
JV M3031 2
3031
2V MR
MR A27BD 1
JV M3033 2
3033
6V MR
BG 6242 1
VJ M6207 2
6207
5V MR
BA 6244 1
VJ M6217 3
6217
VJ M3025
JV M3031
EM55A
JV M3033
VJ M6217
JV ME55A
VJ M3024
JV M3032
EM45A
JV M3034
VJ M6212
JV ME45A
D3AQ96PG


E319
EB15
71 AR
ICC1A
ICC1B
3105
76D VL/D
3020
MC70
MC60
IC96
EM60B
EBM4
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
G
E116
3100
76D VL/D
F
6212
46 HAB
E
46 HAB
6217
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
3034
3024
3032
EM95
52 PLAF
EA28A
EM40
3061
3031
3025
3033
EB08
EA27
50 P/B
8630
15V NR
26V JN
E302
3115
EM55B
EC02
EM31
ECC1
EA28
6202
EM45C
IC95
MC31
F
46 HAB
EM45A
3037
MC45
MC55
EB09
6207
EA27B
MC40
IC96
E
71 AR
IC91
E302A
EM55A
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ96P1



BH28
CA00
0004
0002
3050
6207
6217
6202
6212
8630
BB00
M000
MC30
MC55
MC45
MC40
C001
BMF 1
D3AQ960R



50 P/B
EB08
B08 JN
B08A JN
MR BMF4A
RS BMF4C
EBM4A
BG BMF4D
RS BMF4E
RS BMF4F
EB09
RS B09
OR B09B
MR B09C
16V NR OR
6 6245
C001
9V NR RS
1A BMF4C RS
2B BMF4F
5V BA RS
1B BMF4E BG
2B BMF4D JN
3B VV
0002
26V JN
MR 6241 1
OR 6243 2
MR 6242 3
OR 6245 11
OR 6244 14
15V NR
JN B08A 1
OR B09B 4
OR C021 5
MR 8640 7
VJ M8630 13
8630
26V BE MR
20 8640
26V JN
4 M004A JV
5 C05B MR
6 B09C MR
19 M004B JV
20 VR2 OR
0004
VJ M8630 MC40
34V NR JN
A8 B08 RS
A9 B09 JN
B2 C02 JN
B5 C05 OR
A11 VV4 RS
B11 V11B
BH28
EM30
JV M004A
JV M004B
JV ME30
JV ME30 MC30
2V NR JN
2 CC1
1V GR RG
1 BMF4B
4V BA
JN V3050 1
BA VR 4
3050
ECC1
CC JN
CC1 JN
2V GR JN
2 CC
2V NR MR
1 BMF1
CA00
IC01 133V
MR BMF4A 2 BMF4A BA
RG BMF4B 4 BMF4B BA
MR BMF1 5 BMF1 MR
50 P/B
10 PR
EVV2
JN VV
OR VV4
EC02
JN C02
OR C021
EC05
JN C05
MR C05B
EM45A
M6202 VJ
M6212 VJ
ME45A JV
EV01A
RS V11B
JN V3050
EVR1
BA VR
OR VR2
EM55A
M6207 VJ
M6217 VJ
ME55A JV
IC91 30V MR
MR 6241 D1 6241 BG
OR 6243 D3 6243 BA
MR 6242 E1 6242 BG
OR 6244 E3 6244 BA
46 HAB
6V MR
BG 6241 1
VJ M6202 2
6202
5V MR
BA 6243 1
VJ M6212 3
6212
JV ME45A MC45
6V MR
BG 6242 1
VJ M6207 2
6207
5V MR
BA 6244 1
VJ M6217 3
6217
JV ME55A MC55
EBM4
RG BMF4
BA BMF4A
BA BMF4B
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF 1
BB00
M000
D3AQ960G


C
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
G
6212
46 HAB
F
46 HAB
6217
E
0004
26V BE
26V JN
50 P/B
EM30
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
C
EVV2
EBM4A
EB08
EVR1
EV01A
EB09
ECC1
EC05
EC02
50 P/B
8630
15V NR
26V JN
E
D
B
6202
6207
MC30
IC91
MC31
MC40
G
F
46 HAB
MC45
3050
MC55
EM55A
EM45A
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ96Q1



CA00
BH28
3050
MC31
2400
0004
0002
6207
MC55
6217
MC30
BMF1
6202
MC45
6212
C001
8630
7718
77--
BB00
M000
MC40
D3A096RR



50 P/B
EVV1
VV JN
VV1 JN
EVV1A
VV3 JN
VV4 OR
C001
16V NR OR
6 6245
0002
9V NR RS
1A BMF4C RS
2B BMF4F
5V BA RS
1B BMF4E BG
2B BMF4D JN
3B VV
0004
26V BE MR
20 8640
26V JN JV
4 M004A MR
5 C05B MR
6 B09C JV
19 M004B OR
20 VR2
BH28
34V NR JN
A8 B08 RS
A9 B09 JN
B2 C02 JN
B5 C05 JN
A11 VV4 OR
B11 V11B RS
2V NR JN
2 CC1
1V GR RG
1 BMF4B
ECC1
CC JN
CC1 JN
CA00
2V GR JN
2 CC
2V NR MR
1 BMF1
EM30
JV M004A
JV M004B
JV ME30
JV ME30 MC30
EM31
JV M2400
VJ ME31
VJ ME31 MC31
26V JN
MR 6241 1
OR 6243 2
MR 6242 3
OR 6245 11
OR 6244 14
OR 624 25
15V NR
JN B08A 1
OR B09B 4
OR C021 5
MR 8640 7
VJ M8630 13
8630
VJ M8630 MC40
5V NR
JV M2400 2A
JN VV3 3A
JN VV1 4A
JN BMF4H 5A
2400
4V BA
JN V3050 1
BA VR 4
3050
ICO1 133V
MR BMF4A 2 BMF4A BA
RG BMF4B 4 BMF4B BA
MR BMF1 5 BMF1 MR
OR 624 15 7718 VE
50 P/B
10 PR
EB08
JN B08
JN B08A
EB09
RS B09
OR B09B
MR B09C
EBM4A
MR BMF4A
RS BMF4C
BG BMF4D
RS BMF4E
RS BMF4F
JN BMF4H
EC02
JN C02
OR C021
EC05
JN C05
MR C05B
EV01A
RS V11B
JN V3050
EVR1
BA VR
OR VR2
IC91 30V MR
MR 6241 D1 6241 BG
OR 6243 D3 6243 BA
MR 6242 E1 6242 BG
OR 6244 E3 6244 BA
7718
77--
EBM4
RG BMF4
BA BMF4A
BA BMF4B
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
46 HAB
6V MR
BG 6241 1
VJ M6202 2
6202
5V MR
BA 6243 1
VJ M6212 3
6212
EM45A
VJ M6212
JV ME45A
EM45C
VJ M6202
JV ME45C
JV ME45C
JV ME45A MC45
6V MR
BG 6242 1
VJ M6207 2
6207
5V MR
BA 6244 1
VJ M6217 3
6217
EM55A
VJ M6217
JV ME55A
EM55B
VJ M6207
JV ME55B
JV ME55B
JV ME55A MC55
D3AQ96RG


C
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
G
6212
46 HAB
F
46 HAB
6217
E
0004
26V BE
26V JN
50 P/B
EM30
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
C
ECC1
EBM4A
EB08
EVR1
50 P/B
EV01A
EB09
EC05
EM31
EC02
EVV1A
6202
EM45C
EVV1
MC30
MC31
EM45A
8630
15V NR
26V JN
EM55B
6207
IC91
MC40
EM55A
46 HAB
MC45
3050
MC55
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
2400
A
D
A
BMF1


D3AQ96RI



47.2
BH28
CA00
3050
0004
0002
2402
6207
6217
6202
6212
8630
BMF 1
BB00
M000
MC30
MC55
MC45
MC40
C001
7718
77--
D3AQ96SR



50 P/B
EVV1A
VV3 JN
VV4 OR
EVV1
JN VV
JN VV1
C001
16V NR
6 6245 OR
EM30
JV M004A
JV M004B
JV ME30
0002
9V NR
1A BMF4C RS
2B BMF4F RS
5V BA
1B BMF4E RS
2B BMF4D BG
3B VV JN
JV ME30
MC30
26V JN
MR 6241 1
OR 6243 2
MR 6242 3
OR 6245 11
OR 6244 14
OR 624 25
15V NR
JN B08A 1
OR B09B 4
OR C021 5
MR 8640 7
VJ M8630 13
8630
0004
26V BE
20 8640 MR
26V JN
4 M004A JV
5 C05B MR
6 B09C MR
19 M004B JV
20 VR2 OR
VJ M8630
MC40
BH28
34V NR
A8 B08 JN
A9 B09 RS
B2 C02 JN
B5 C05 JN
A11 VV4 OR
B11 V11B RS
JN 5V NR
JN VV3 3A
JN VV1 4A
2402
2V NR
2 CC1 JN
1V GR
1 BMF4B RG
JN 4V. BA
JN V3050 1
BA VR 4
3050
ECC1
CC JN
CC1 JN
CA00
2V GR
2 CC JN
2V NR
1 BMF1 MR
50 P/B
MR BMF4A 2 BMF4A BA
RG BMF4B 4 BMF4B BA
MR BMF1 5 BMF1 MR
OR 624 15 7718 VE
IC01 133V
10 PR
EB08
JN B08
JN B08A
EB09
RS B09
OR B09B
MR B09C
MR BMF4A
RS BMF4C
EBM4A
BG BMF4D
RS BMF4E
RS BMF4F
EC02
JN C02
OR C021
EC05
JN C05
MR C05B
EV01A
RS V11B
JN V3050
EVR1
BA VR
OR VR2
IC91 30V MR
MR 6241 D1 6241 BG
OR 6243 D3 6243 BA
MR 6242 E1 6242 BG
OR 6244 E3 6244 BA
7718
77--
EBM4
RG BMF4
BA BMF4A
BA BMF4B
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF1
46 HAB
6V MR
BG 6241 1
VJ M6202 2
6202
5V MR
BA 6243 1
VJ M6212 3
6212
EM45A
VJ M6212
JV ME45A
EM45C
VJ M6202
JV ME45C
JV ME45C
JV ME45A
MC45
6V MR
BG 6242 1
VJ M6207 2
6207
5V MR
BA 6244 1
VJ M6217 3
6217
EM55A
VJ M6217
JV ME55A
EM55B
VJ M6207
JV ME55B
JV ME55B
JV ME55A
MC55
BB00
M000
D3AQ965G


C
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
G
6212
46 HAB
F
46 HAB
6217
E
0004
50 P/B
26V BE
26V JN
EM30
D
5V BA
0002
9V NR
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
C
ECC1
EBM4A
EB08
EVR1
50 P/B
EV01A
EB09
EC05
EM55B
8630
15V NR
26V JN
EC02
EVV1A
6202
EM45C
EVV1
G
MC30
MC31
EM45A
46 HAB
MC45
3050
MC55
6207
IC91
MC40
F
EM55A
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
2402
A
D
A
BMF1


D3A096SI



47.3
CA00
BH28
SH
F5
F2
F9
F8
F19
2V NR BMF1
2V GR
CC
2V MR
1V GR BMF4B
2V NR CC1
34V NR
C02
B09
B08
0004
6V MR
6241
M6202
6202
ME45A /ME45C
MC45
26V JN 624A
B09C
26V BE 8640
M004F
ME30
MC30
4V NR BMF4
BMF1
D
A
BMF 1
8213
8212
8210
8211
6V NR
8220
C001
16V NR
6245
/8000
6241
8213
8211
8210
8212
6245
624
26V JN
8630
15V NR B08A
B09B
C021
M8630
8640
/M8630
ME40
MC40
BB00
M000
D3AQ96TR



50 P/B
50 P/B
6V NR
MR 8213 1
MR 8212 3
OR 8210 4
MR 8211 5
8220
0004
26V BE
20 8640 MR
21 M004F JV
26V JN
6 B09C MR
15 624A OR
EB08
JN B08
JN B08A
16V NR
OR 6245 6
C001
IC91 30V MR
BG 6241 D1 6241 MR
26V JN
MR 6241 1
MR 8212 8
OR 6245 11
MR 8211 12
MR 8213 21
OR 8210 23
OR 624 25
8630
46 HAB
6V MR
BG 6241 1
VJ M6202 2
6202
EC02
C02 JN
C021 OR
15V NR
JN B08A 1
OR B09B 4
OR C021 5
MR 8640 7
VJ M8630 13
EB09
B09 RS
B09B OR
B09C MR
EM45C
VJ M6202
JV ME45C
JV ME45C MC45
ECC1
CC JN
CC1 JN
VJ M8630 MC40
EM30
M004F JV
ME30 JV
MC30 ME30 JV
34V NR
JN B08 A8
RS B09 A9
JN C02 B2
BH28
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
2V NR
JN CC1 2
1V GR
RG BMF4B 1
10 PR
IC01 133V
BA BMF4B 4 BMF4B RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
15 624 OR
624A OR
2V GR
JN CC 2
2V NR
MR BMF1 1
CA00
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ96TG


C
EBM4
A
50 P/B
1C01
10 PR
BB00
M000
E
0004
50 P/B
26V BE
26V JN
EM30
D
CA00
6V NR
8220
50 P/B
2V NR
2V GR
C
50 P/B
EB08
EB09
EC02
ECC1
6202
EM45C
MC30
46 HAB
MC45
15V NR
8630
26V JN
E
D
B
1C91
MC40
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ96TI



47.4
CA00
2V NR BMF1
2V GR
CC
2V MR
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
1V GR BMF4B
2V NR CC1
34V NR
B09
C02
B08
C001
16V NR 6245
0004
26V JN 624 B09C
4V NR BMF1 BMF4
A D
BMF 1
6241
6243
6245
624
6244
6242
26V JN
8630
15V NR
M8630
/M8630
B08A
C021
B09B
ME40
MC40
ME45A
MC45
6V MR
6241
M6202
6202
6V MR
6242
M6207
6207
BB00
M6212
6243
5V MR
6212
5V MR
M6217
6244
6217
ME55A
MC55
M000
D3AQ96UR



50 P/B
EB09
RS B09
OR B09B
MR B09C
EB08
JN B08
JN B08A
26V JN
MR 6241 1
OR 6243 2
MR 6242 3
OR 6245 11
OR 6244 14
OR 624 25
8630
15V NR
JN B08A 1
OR B09B 4
OR C021 5
VJ M8630 13
VJ M8630 MC40
26V JN
MR B09C 6
OR 624 15
0004
16V NR
OR 6245 6
C001
ECC1
JN CC
JN CC1
IC01 133V
RG BMF4B 4 BMF4B BA
MR BMF1 5 BMF1 MR
10 PR
IC91 30V MR
MR 6241 D1 6241 BG
OR 6243 D3 6243 BA
MR 6242 E1 6242 BG
OR 6244 E3 6244 BA
MC45 ME45A JV
MC55 ME55A JV
EC02
JN C02
OR C021
2V GR
JN CC 2
2V NR
MR BMF1 1
CA00
34V NR
JN B08 A8
RS B09 A9
JN C02 B2
2V NR
JN CC1 2
1V GR
RG BMF4B 1
BH28
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
46 HAB
BG VJ 6241 1 6V MR
M6202 2
6202
EM45A
VJ M6202
VJ M6212
JV ME45A
EM55A
VJ M6207
VJ M6217
JV ME55A
BG VJ 6242 1 6V MR
M6207 2
6207
BA VJ 6243 1 5V MR
M6212 3
6212
BA VJ 6244 1 5V MR
M6217 3
6217
D3AQ96UG


C
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
M000
BB00
G
6212
46 HAB
F
46 HAB
6217
E
0004
50 P/B
26V JN
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
50 P/B
EB08
EB09
15V NR
8630
26V JN
EC01
EC02
E
D
B
6202
46 HAB
G
EM45A
MC45
MC55
6207
IC91
MC40
F
EM55A
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ96UI



47.5
CA00
2V NR BMF1
2V GR
CC
2V MR
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
1V GR BMF4B
2V NR CC1
34V NR
B09
C02
B08
A9
B2
A8
C001
16V NR
6245 /8000
0004
26V JN
624A
B09C
4V NR BMF1 BMF4
A D
BMF 1
6241
6243
6245
624
6244
6242
26V JN
8630
15V NR
M8630
B08A
C021
B09B
ME40 /M8630
MC40
ME45A /ME45C
MC45
6V MR
6241
M6202
6202
6V MR
6242
M6207
6207
BB00
M000
M6212
6243
5V MR
6212
5V MR
M6217
6244
6217
ME55A /ME55B
MC55
D3A096VR



50 P/B
EC02
JN C02
OR C021
EB09
RS B09
OR B09B
MR B09C
EB08
JN B08
JN B08A
26V JN
MR 6241 1
OR 6243 2
MR 6242 3
OR 6245 11
OR 6244 14
OR 624 25
8630
15V NR
JN B08A 1
OR B09B 4
OR C021 5
VJ M8630 13
26V JN
MR B09C 6
OR 624A 15
0004
16V NR
OR 6245 6
C001
ECC1
JN CC
JN CC1
ICO1 133V
RG BMF4B 4 BMF4B BA
MR BMF1 5 BMF1 MR
OR 624
OR 624A 15
IC91 30V MR
MR 6241 D1 6241 BG
OR 6243 D3 6243 BA
MR 6242 E1 6242 BG
OR 6244 E3 6244 BA
6V MR
1 6241 BG
2 M6202 VJ
6202
MC45
ME45C JV
ME45A JV
MC55
ME55B JV
ME55A JV
VJ M8630 MC40
2V GR
JN CC 2
2V NR
MR BMF1 1
CA00
34V NR
JN B08 A8
RS B09 A9
JN C02 B2
2V NR
JN CC1 2
1V GR
RG BMF4B 1
BH28
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
10 PR
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
46 HAB
EM55B
M6207 VJ
ME55B JV
EM45C
M6202 VJ
ME45C JV
EM45A
M6212 VJ
ME45A JV
EM55A
M6217 VJ
ME55A JV
6V MR
1 6242 BG
2 M6207 VJ
6207
5V MR
1 6243 BA
3 M6212 VJ
6212
5V MR
1 6244 BA
3 M6217 VJ
6217
D3A096VG


C
EBM4
A
50 P/B
1C01
10 PR
M000
BB00
G
6212
46 HAB
F
46 HAB
6217
E
0004
50 P/B
26V JN
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
50 P/B
EB08
EB09
ECC1
EC02
EM45C
15V NR
8630
26V JN
E
D
B
6202
46 HAB
G
EM45A
MC45
MC55
EM55B
6207
IC91
MC40
F
EM55A
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1

D3AQ96VI



CA00
NR
GR
MR
2V BMF1
2V AA
2V
BH28
SH
F28
F10
F14
F13
F6
F11
1V GR
2V BE BMF3
2V NR AA
34V NR A28
B14
D28
C14
B11
A11
V11B
VV-
4V NR BMF1
BMF3
A
C
BMF 1
6125
M612A
V6120
M612B
9V RG
ME32
ME31
MC31
6120
A28D
6125
610
B14
5V VE
6125
VV-
30--
613
M611C
6101
M611D
612
5V MR
6110
ME41
MC41
616
M611A
6102
M611B
617
5V BA
6115
BB00
615A
613A
6111A
612A
614A
5V JN
614A
615A
2V GR
6130
6100
619A
618A
2V GR
6135
618A
616A
6112A
617A
619A
5V JN
6105
M000
D3A096WR



50 P/B
OR VV-
30---
EA28
EV01A
610 JN
6101 RS
OR A28
OR A28D
V11B RS
V6120 OR
E610
6102 RS
6103 JN
EM32
JV M611C
JV M611D
VJ ME32
MC31
ME32 VJ
ME31 VJ
5V BA
RS 616 1
JV M611A 2
RS 6102 3
JV M611B 4
RS 617 5
6115
EM31
M612A JV
M612B JV
ME31 VJ
EM41
JV M611A
JV M611B
JV ME41
MC41
ME41 JV
IC91 30V MR
RS 617A J1 617 RS
RS 616A J2 616 RS
5V MR
RS 613 1
JV M611C 2
RS 6101 3
JV M611D 4
RS 612 5
6110
E610A
6103A JN
6111A RS
6112A RS
46 HAB
IC91A 7V NR
JN 6103A 1A 6103 JN
RS 612A 1B 612 RS
RS 613A 4B 613 RS
2V GR RS
1 614A
2 615A
6130
2V GR
RS 619A 1
RS 618A 2
6135
6125
5V VE
1 A28D OR
2 6125 OR
3 B14 JN
5 610 JN
34V NR
OR VV- A11
RS V11B B11
JN B14 C14
OR A28 D28
2V NR
BA AA 1
2V BE
RG BMF3 1
BH28
5V JN
1 615A RS
2 613A RS
3 6111A RS
4 612A RS
5 614A RS
6100
5V JN
RS 618A 1
RS 616A 2
RS 6112A 3
RS 617A 4
RS 619A 5
6105
6120
9V RG
1 6125 OR
3 M612A JV
4 V6120 OR
5 M612B JV
2V GR
BA AA 1
2V NR
MR BMF1 1
CA00
10 PR
IC01 133V
RG BMF3 1 BMF3 RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF3 C
BMF1
BB00
M000
D3AQ96WG



C
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
F
6100
6130
46 HAB
E
6135
6105
46 HAB
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
EV01A
EM41
6120
50 P/B
E610
EM31
EA28
B
D
EM32
IC91A
MC31
46 HAB
IC91
MC41
F
E
E610A
6110
6115
B
2V NR
34V NR
6125
BH28
2V BE
A
C
A
BMF1

D3A096WI


61.1



CA00
BH28
SH
F28
F10
F14
F13
F6
F11
2V NR BMF1
2V GR AA
2V MR
1V GR BMF4B
2V BE BMF3
2V NR AA
34V NR A28
D28
A10
C14
B10
B14
B11
A11
V11B
VV-
600A
600B
600C
600F
B10AC
600D
B10AA
60--
30--
4V NR BMF1
BMF3
BMF4
A C D
BMF 1
6125
M612A
V6120
M612B
9V RG
ME31
/ME32
MC31
6120
A28A
M6021
600
/B10A
B10
5V VE
6021
A28D
6125
610
/B14A
B14
5V VE
6125
613
M611C
6101
M611D
612
5V MR
6110
ME41
MC41
616
M611A
6102
M611B
617
5V BA
6115
BB00
615B
613B
6111B
612B
614B
5V NR
6100
9V NR
614B
615B
B14B
600E
M6130
6133
9V NR
M6135
600G
B14C
6134
619B
618B
618B
616B
6112B
617B
619B
5V NR
6105
M000
ME45B
MC45
D3AQ96XR



IC91 30V MR
IC91A 7V NR
E600
600 JN
600A BG
600B BG
600C BA
600D BG
600E BA
600F BG
600G BA
46 HAB
50 P/B
EA28
OR A28
OR A28A
OR A28D
E610
JN 610
RS 6101
RS 6102
JN 6103
EB10
B10A RS
B10AA RS
B10AC RS
EB14A
B14A RS
B14B RS
B14C RS
EM32
M611C JV
M611D JV
ME32 VJ
MC31
ME32
ME31
VJ
EM41
JV M611A
JV M611B
JV ME41
JV
ME41
MC41
E610A
6103B OR
6111B BA
6112B BA
EM31
M6021 JV
M6612A JV
M612B JV
ME31 VJ
5V VE
A28D 1
6125 2
B14 3
B14A
610 5
6125
EM45B
M6130 JV
M6135 JV
ME45B VJ
MC45
ME45B
VJ
60--
600D
B10AA
600C
600F
B10AC
600B
600A
9V RG
6125
M612A
V6120
M612B
6120
5V MR
613
M611C
6101
M611D
612
6110
5V BA
616 1
M611A 2
6102 3
M611B 4
617 5
6115
OR VV-
30--
9V NR
M6130
615B
B14B
600E
614B
6133
M6135
618B
B14C
600G
619B
6134
EV01A
V11B RS
V6120 OR
34V NR
B10 A10
VV- A11
V11B B11
B14 C14
A28 D28
BH28
5V NR
615B
613B
6111B
612B
614B
6100
618B
616B
6112B
617B
619B
6105
5V VE
A28A
M6021
B10
B10A
600
6021
2V BE
BMF3 1
1V GR
BMF4B 1
2V NR
AA 1
IC01 133V
BMF3
BMF4B
BMF1
EBM4
BMF4 RG
BMF4B BA
10 PR
4V NR
BMF1 A
BMF3 C
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
2V GR
AA 1
2V NR
BMF1 1
CA00
D3AQ96XG


C
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
F
6100
6133
46 HAB
E
6105
6134
46 HAB
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
EV01A
50 P/B
E610
E600
6120
EM41
EM31
EA28
EM32
D
B
IC91A
MC31
46 HAB
EM45B
F
IC91
MC41
E
EB14A
E610A
MC45
6110
6115
EB10
B
2V NR
1V GR
34V NR
6125
BH28
2V BE
6021
A
BMF1
D C
A


D3AQ96XI



62
CA00
2V NR
BMF1
2V GR
CC
2V MR
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
1V GR
BMF4B
2V NR
CC1
34V NR
A9
B2
A8
B09
C02
B08
C001
16V NR
6245
6
6241
6291
6243
6245
6244
6242
6292
26V JN
8630
15V NR
2335
2345
M8630
2332
2342
23--
/6218
/6208
621
620
B08A
C021
B09B
ME40
MC40
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
BMF 1
6V MR
6211
6201
6291
6241
M6202
6202
6V MR
6202
6212
6292
6242
M6207
6207
BB00
M6212
6243
6203
6213
5V MR
6212
ME45A
MC45
6218
6208
2V BA
6260
5V MR
6204
6214
6244
M6217
6217
ME55A
MC55
M000
D3AQ96YR



E620
620 BA
6201 BA
6202 BA
6203 BA
6204 BA
46 HAB
EM45A
VJ M6202
VJ M6212
JV ME45A
E621
621 BA
6211 BA
6212 BA
6213 BA
6214 BA
JV
ME45A
MC45
71 AR
IC96 30V MR
BA 6218 H1 6218 BA
VE 6208 H2 6208 BG
2V BA
BA 6218 1
VE 6208 2
6260
50 P/B
EB08
JN B08
JN B08A
EB09
RS B09
OR B09B
16V NR
OR 6245 6
C001
6202
6V MR
1 6241 BG
2 M6202 VJ
3 6201 BA
5 6211 BA
6 6291 BA
6207
6V MR
BG 6242 1
VJ M6207 2
BA 6202 3
BA 6212 5
BA 6292 6
E234
2342 RG
2345 BG
E233
2332 VE
2335 JN
EC02
C02 JN
C021 OR
MC40
M8630 VJ
26V JN
MR 6241 1
OR 6243 2
MR 6242 3
MR 6292 5
OR 6245 11
OR 6244 14
MR 6291 18
15V NR
JN B08A 1
JN 2335 2
OR B09B 4
OR C021 5
BG 620 6208 8
BG 2345 10
VJ M8630 13
BA 621 6218 14
8630
6212
5V MR
1 6243 BA
3 M6212 VJ
4 6213 BA
5 6203 BA
6217
5V MR
BA 6244 1
VJ M6217 3
BA 6214 4
BA 6204 5
MC55
ME55A JV
EM55A
M6207 VJ
M6217 VJ
ME55A JV
IC91 30V MR
BA 620 B3 620 BG
BA 621 C3 621 BA
BG 6241 D1 6241 MR
BA 6291 D2 6291 MR
BA 6243 D3 6243 OR
BG 6242 E1 6242 MR
BA 6292 E2 6292 MR
BA 6244 E3 6244 OR
34V NR
JN B08 A8
RS B09 A9
JN C02 B2
2V NR
JN CC1 2
1V GR
RG BMF4B 1
BH28
IC01 133V
BA BMF4B 4 BMF4B RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
BG 2342 C7 2342 RG
BG 2332 D7 2332 VE
ECC1
JN CC
JN CC1
23--
2342 BG
2332 BG
10 PR
EBM4
BMF4 RG
BMF4B BA
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
2V GR
JN CC 2
2V NR
MR BMF1 1
CA00
D3AQ96YG


71 AR
G
IC96
C
C
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
G
6260
71 AR
F
6212
46 HAB
E
46 HAB
6217
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
E234
E233
EB08
EB09
15V NR
8630
26V JN
50 P/B
E620
E621
EC02
EC01
D
B
6202
6207
IC91
MC40
IC96
46 HAB
F
E
71 AR
EM45A
MC45
MC55
EM55A
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ96YI



CA00
2V NR
BMF1
2V GR
CC
2V MR
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
1V GR
BMF4B
2V NR
CC1
34V NR
A9
B2
A8
B09
C02
B08
C001
16V NR
6245 /8000
6241
6291
6243
6245
6244
6242
6292
26V JN
8630
15V NR
2335
2345
M8630
/6218
/6208
B08A
C021
/B09B
2332
2342
621
620
23--
/M8630
ME40
MC40
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
BMF1
6V MR
6211
6201
6291
6241
M6202
6202
6V MR
6202
6212
6292
6242
M6207
6207
BB00
M6212
6243
6203
6213
5V MR
6212
ME45A /ME45C
MC45
6218
6208
2V BA
6260
5V MR
6204
6214
6244
M6217
6217
ME55A /ME55B
MC55
M000
D3AQ96ZR



IC96 30V MR
71 AR
50 P/B
46 HAB
10 PR
EM45C
EM45A
MC45
E620
E621
6202
6207
6212
6217
6260
E234
E233
EC02
MC40
EB08
EB09
C001
8630
BH28
ECC1
CA00
EM55B
EM55A
MC55
IC91 30V MR
IC01 133V
EBM4
BMF1
BB00
M000
D3A096ZG


71 AR
G
IC96
C
C
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
G
6260
71 AR
F
6212
46 HAB
E
46 HAB
6217
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
E234
E233
EB08
EB09
15V NR
8630
26V JN
50 P/B
E620
E621
EM55B
EC02
ECC1
D
B
6202
EM45C
46 HAB
F
6207
IC91
MC40
IC96
E
71 AR
EM55A
EM45A
MC45
MC55
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
8MF1


D3AQ96ZI



62.2
CA00
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
2V NR BMF1
2V GR CC
2V MR
1V GR BMF4B
2V NR CC1
34V NR
B09
C02
B08
C001
16V NR 6245
6241
6291
6243
6245
6244
6242
6292
26V JN
8630
4V NR BMF1 BMF4
BMF 1
15V NR 2335 2345
M8630
/6218
/6208
B08A
C021
B09B
621
620
2332
2342
23--
/M8630
ME40
MC40
6V MR 6211 6201 6291 6241 M6202
6202
ME45A
MC45
6V MR 6202 6212 6292 6242 M6207
6207
BB00
6243 M6212 6203 6213 5V MR
6212
6208 6218 2V MR
6260
5V MR 6204 6214 6244 M6217
6217
ME55A
MC55
M000
D3AQ970R



E233
2332 VE
2335 JN
E234
2342 RG
2345 BG
50 P/B
IC96 30V MR
6218 H1 6218
6208 H2 6208
71 AR
ICC1A 5V MR
6208 3 6208
6218 4 6218
76D VL/D
2V MR
6208 1
6218 2
6260
26V JN MR
1 6241
2 6243
3 6242
5 6292
11 6245
14 6244
18 6291
IC91 30V MR
620 B3 620
621 C3 621
6241 D1 6241
6291 D2 6291
6243 D3 6243
6242 E1 6242
6292 E2 6292
6244 E3 6244
46 HAB
E620
E621
15V NR JN
1 B08A
2 2335
4 B09B
5 C021
8 620 6208
10 2345
13 M8630
14 621 6218
8630
VJ M8630 MC40
EB08
JN B08
JN B08A
6V MR
1 6241
2 M6202
3 6201
5 6211
6 6291
6202
6207
16V NR OR
6 6245
C001
EB09
RS B09
OR B09B
EM45A
M6202 VJ
M6212 VJ
ME45A JV
6V MR
6242 1
M6207 2
6202 3
6212 5
6292 6
34V NR JN
A8 B08
A9 B09
B2 C02
BH28
EC02
JN C02
OR C021
EM55A
MC45 ME45A JV
VJ M6207
VJ M6217
JV ME55A
2V NR JN
2 CC1
1V GR RG
1 BMF4B
EBM4
BMF4 RG
BMF4B BA
5V MR
6243
M6212
6213
6203
6212
JV ME55A MC55
ECC1
CC JN
CC1 JN
2332 BG
2342 BG
23--
10 PR
5V MR
6244 1
M6217 3
6214 4
6204 5
6217
2V GR JN
2 CC
2V NR MR
1 BMF1
CA00
IC01 133V
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
2342 C7 2342
2332 D7 2332
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF 1
BB00
M000
D3AQ970G


ICC1A
71 AR
76D VL/D
G
IC96
C
C
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
EBM4
G
6260
76D VL/D
F
6212
46 HAB
E
46 HAB
6217
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
E234
E233
EB08
EB09
50 P/B
E620
E621
EC02
ECC1
15V NR
8630
26V JN
6202
B
D
6207
IC91
MC40
IC96
46 HAB
F
E
71 AR
EM45A
MC45
MC55
EM55A
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3A09701



CA00
NR
2V
BMF1
GR
2V
CC
MR
2V
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
GR
1V
BMF4B
NR
2V
CC1
34V NR
B09
C02
B06
A9
B2
A8
C001
16V NR
6245 /8000
6241
6291
6243
6245
6244
6242
6292
26V JN
8630
15V NR
2335
2345
M8630
/6218
/6208
621
620
B08A
C021
B09B
2332
2342
23--
/M8630
ME40
MC40
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
BMF 1
6V MR
6211
6201
6291
6241
M6202
6202
6V MR
6202
6212
6292
6242
M6207
6207
BB00
6243
M6212
6203
6213
5V MR
6212
ME45A /ME45C
MC45
6208
6218
2V MR
6260
5V MR
6204
6214
6244
M6217
6217
ME55A /ME55B
MC55
M000
D3AQ971R



E233
2332 VE
2335 JN
E234
2342 RG
2345 BG
50 P/B
IC96 30V MR
6218 H1 6218
6208 H2 6208
71 AR
ICC1A 5V MR
6208 3 6208
6218 4 6218
76D VL/D
2V MR
6208 1
6218 2
6260
8630
26V JN MR
1 6241
2 6243
3 6242
5 6292
11 6245
14 6244
18 6291
15V NR JN
1 B08A
2 2335
4 B09B
5 C021
8 620 6208
10 2345
13 M8630
14 621 6218
IC91 30V MR
620 B3 620
621 C3 621
6241 D1 6241
6291 D2 6291
6243 D3 6243
6242 E1 6242
6292 E2 6292
6244 E3 6244
46 HAB
E620
E621
M8630
MC40
EB08
JN B08
JN B08A
EM45C
M6202 VJ
ME45C JV
EM55B
VJ M6207
JV ME55B
MC45
ME45C
ME45A
ME55B
ME55A
MC55
C001
16V NR OR
6 6245
EB09
RS B09
OR B09B
6202
6V MR
6207
EC02
JN C02
OR C021
BH28
34V NR JN
A8 B08
A9 B09
B2 C02
2V NR JN
2 CC1
1V GR RG
1 BMF4B
EBM4
BMF4 RG
BMF4B BA
10 PR
2332 BG
2342 BG
23--
EM45A
M6212 VJ
ME45A JV
EM55A
VJ M6217
JV ME55A
6212
5V MR
6217
ECC1
CC JN
CC1 JN
CA00
2V GR JN
2 CC
2V NR MR
1 BMF1
IC01 133V
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
2342 C7 2342
2332 D7 2332
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3AQ971G


ICC1A
71 AR
76D VL/D
G
IC96
C
C
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
EBM4
G
6260
76D VL/D
F
6212
46 HAB
E
46 HAB
6217
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
E234
E233
EB08
EB09
50 P/B
E620
E621
EC02
15V NR
8630
26V JN
ECC1
EM55B
6202
B
D
6207
EM45C
IC91
MC40
46 HAB
IC96
F
E
71 AR
EM45A
MC45
MC55
EM55A
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1

D3AQ971I



CA00
NR
GR
MR
2V
2V
2V
BMF2A
KK1
BH28
F20
NR
D20
E20
34V
KK1
K20
4V NR
BMF2
B
A
B
BMF 1
1V 7
1V 8
6332
1V 5
1V 6
6320
1V 10
1V 9
6334
1V 12
1V 11
6350
/ME47
ME46
MC46
6V BA
6
5
7
8
9
10
1 2 3 4 5 6
3V RG
11
12
1 3
6370
7V MR
BB00
4
3
20
18
21
19
M000
6302
D3A0972R



6370
7V MR
1
2
3
4
5
6
7
6302
1V
1
19
MR
3V RG
1
11
BA
3
12
BL
6V BA
VE
1
6
GR
2
5
JN
3
7
NR
4
8
VJ
5
9
BA
6
10
1V
1
21
RG
1V
1
18
MR
1V
1
20
RG
1V
1
3
MR
1V
1
4
RG
55 SGC
BA
1V
11
1
BL
1V
12
1
6350
VJ
1V
9
1
BA
1V
10
1
6334
GR
1V
5
1
VE
1V
6
1
6320
CA00
2V MR
BA
1
BMF2A
JN
2
KK1
EBM2
MR BMF2
BA BMF2A
ESC1
MR 1
MR 18
MR 19
BH28
34V NR
JN
D20
KK1
JN
E20
K20
50 P/B
IC99 9V NR
JN
K20B
4A
2
4
RG
VJ
M6302
5A
1
3
MR
RG 2
RG 20
RG 21
ESC2
55 SGC
EM47
M6302 VJ
ME47 VJ
VJ
ME47
MC46
JN
1V
7
1
NR
1V
8
1
6332
EK20
K20 JN
K20B JN
IC01 13V
MR
BMF2
6
BMF2
BA
10 PR
M000
BB00
BMF1
4V NR
BA
B
BMF2
D3AQ972G



A
C
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
7V MR 55 SGC
ESC2
ESC1
6370
6332
6302
6334
6350
6320
IC99
50 P/B
6V BA
3V RG
D
CA00
50 P/B
2V MR
C
EBM2
50 P/B
B
D
EK20
D
MC46
EM47
B
34V NR
BH28
A
B
BMF1

D3AQ972I


63.1



CA00
NR
GR
MR
2V
2V
2V
BMF2A
KK1
BH28
F20
NR
D20
34V
KK1
K20
E20
4V NR
BMF2
B
A
B
BMF 1
1V 7
1V 8
6337
1V 5
1V 6
6325
1V 10
1V 9
6339
1V 12
1V 11
6355
6375
/ME47
ME46
MC46
6V BA
6 5 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6
3V RG
11 12
1 3
7V MR
4 3
20 18
21 19
BB00
M000
6303
D3AQ973R



6375
7V MR
1
2
3
4
5
6
7
6303
1V
1 19 MR
3V RG
1 11 BA
3 12 BL
6V BA
1 6 VE
2 5 GR
3 7 JN
4 8 NR
5 9 VJ
6 10 BA
1V
1 21 RG
1V
1 18 MR
1V
1 20 RG
1V
1 3 MR
1V
1 4 RG
56 SGP
BA 1V 11 1
BL 1V 12 1
6355
VJ 1V 9 1
BA 1V 10 1
6339
GR 1V 5 1
VE 1V 6 1
6325
JN 1V 7 1
NR 1V 8 1
6337
ESP2
RG 2
RG 20
RG 21
ESP1
1 MR
18 MR
19 MR
EBM2
BMF2 MR
BMF2A BA
50 P/B
CA00
2V MR
1 BMF2A BA
2 KK1 JN
BH28
34V NR
D20 KK1 JN
E20 K20 JN
ICA0 9V NR
JN K20A 4A 2 RG
4 RG
VJ M6303 5A 1 MR
3 MR
EM47
M6303 VJ
ME47 VJ
VJ
ME47
MC46
EK20
K20 JN
K20A JN
MR
ICO1 133V
BMF2 6 BMF2
BA
10 PR
M000
BB00
BMF1
4V NR
B BMF2
BA
D3A0973G


A
C
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
ESP1
ESP2
6303
7V MR
6339
6375
6325
56 SGP
ICA0
6337
6355
3V RG
6V BA
50 P/B
D
CA00
50 P/B
2V MR
C
EBM2
50 P/B
B
D
EK20
E
MC46
EM47
B
34V NR
BH28
A
B
BMF1


D3AQ9731



CA00
BH28
F5
0004
AIR BAG
CT00
6565
6564
6575
MC65
6569
6576
MC50
6570
C001
BMF 1
BB00
M000
6563
6572
6562
6571
D3AQ974R



50 P/B
MC50
ME50A
ME50
VJ
JV
E201
6506A MR
6542 MR
6544 MR
E200
4780 OR
4781 MR
4782 MR
MC50
M6570
VJ
18V OR
1 M6570 VJ
2 478 OR
3 652 OJ
4 653 OJ
5 651 OJ
6 650 OJ
9 6503 OJ
10 6502 OJ
11 6500 OJ
12 6501 MR
14 6506 JN
15 CC4 MR
17 6547 OR
18 6546
6570
AIR BAG
26V JN
8 4780 OR
10 C05D MR
11 478 OR
0004
34V NR
B5 C05 JN
2V NR
2 CC1 JN
BH28
CC JN
CC1 JN
ECC1
CC4 JN
CC4C OR
CC4D OR
2V GR
2 CC JN
2V NR
1 BMF1 MR
CA00
ICB0A 2V MR
OJ 650 1 1 RSR
OJ 651 2 2 GRR
54 CEINT/G
RSR 1 1 2V OR
GRR 2 2
6575
ICB0B 2V MR
OJ 652 1 3 RSR
OJ 653 2 4 GRR
54 CEINT/D
RSR 3 1 2V OR
GRR 4 2
6576
ICA1 2V MR
OJ 6502 1 1 ORR
OJ 6503 2 2 VER
53 SAC
ORR 1 1 2V OR
VER 2 2
MC65 M6564 VJ
VJ M6564 1 1V
6564
IC99B 2V VE
OJ 6507 1 6507 BER
OJ 6508 2 6508 MRR
IC99C 2V BA
VJ M6563 1 M6563 VJ
53 SLG
BER 6507 1 2V OR
MRR 6508 2
VJ M6563 1 1V
6563
ICA0B 2V VE
OJ 6509 1 6509 BER
OJ 6510 2 6510 MRR
ICA0C 2V BA
VJ M6562 1 M6562 VJ
53 SLD
BER 6509 1 2V OR
MRR 6510 2
VJ M6562 1 1V
6562
2V OR
OJ 6500 1
OJ 6501 2
CT00
1 A 2V OR RSR
2 B GRR
00 DIV1
RSR A 1 2V OR
GRR B 2
6565
AIR BAG
IC01 133V
MR BMF1 5 BMF1 MR
10 PR
MR BMF1 A 4V NR
BMF1
BB00
M000
EC05
C05 JN
C05D MR
EM50
M6571 VJ
M6572 VJ
ME50 JV
EM50A
M6562 VJ
M6563 VJ
ME50A VJ
6569
AIR BAG
6V MR
3 6546 OR
6 6547 MR
6571
12V OR
6 CC4C OR
7 6509 OJ
8 6510 OJ
9 M6571 VJ
10 4782 MR
12 6544 MR
6572
12V OR
5 CC4D OR
7 6507 OJ
8 6508 OJ
9 M6572 VJ
10 4781 MR
12 6542 MR
C001
16V NR
13 6506 MR
6506A MR
D3AQ974G


A
BB00
M000
10 PR
IC01
50 P/B
C
J
ICB0B
50 P/B
54 CEINT/D
6576
I
ICA0C
54 CEINT/D
ICA0B
53 SLD
6562
ICB0B
50 P/B
H
50 P/B
ICB0A
6575
54 CEINT/G
G
IC99C
IC99B
ICB0A
53 SLG
6563
54 CEINT/G
50 P/B
F
0004
50 P/B
26V JN
E
2V OR
00 DIVI
6565
D
CT00
CA00
50 P/B
2V OR
2V NR
2V GR
53 SAC
C
6564
EC05
ECC1
MC65
6570
6572
50 P/B
MC50
53 SAC
ICA1
6569
6571
E200
EM50A
E201
EM50
B
2V NR
C001
34V NR
BH28
A
BMF1


D3AQ9741



CA00
BH28
F13
F27
NR
GR
MR
2V BMF1
2V AA
2V
2V NR AA
2V BE BMF3
34V NR B13 A27
C13
D27
M6805
B13
A27A
680
5V VE
6805
4V NR BMF1 BMF3
A
C
BMF 1
BB00
M000
6801
1V 3
5
1V
682
683
680
681
684
5V JN
6800
1V 4
2
1V
6802
ME31
/ME32
MC31
/7
1V 8
9
1V
8
9
6
1
10
5V NR
1V 7
10
1V
6806
6807
6810
D3AQ975R



52 PLAF
ICH0 5V MR
VE 682 1 1 MR
BE 683 2 2 GR
JV M6820 3 3 NR
4 NR
BA 681 4 5 VE
RS 684 5 6 JN
68 TO
NR 1V 3 1
VE 1V 5 1
6801
IC95 13V GR
RS 684 1A 684 RS
BE 683 2A 683 RS
BA 681 3A 681 RS
VE 682 5A 682 RS
JV M6820 6A M6820 JV
50 P/B
EA27
OR A27
BG A27A
EM31
JV M6805
VJ ME31
EM32
JV M6820
VJ ME32
GR 1V 2 1
NR 1V 4 1
6802
MC31
ME32 VJ
ME31 VJ
5V JN
RS 682 1
RS 683 2
RS 680 3
RS 681 4
RS 684 5
6800
OR 1V 8 1
OR 1V 9 1
6806
34V NR
C13 B13 RS
D27 A27 OR
2V NR
1 AA BA
2V BE
1 BMF3 RG
BH28
5V VE
BG A27A 1
JV M6805 2
RS B13 3
RS 680 5
6805
5V NR
JN 6 1
VI 7
OR 8 2
OR 9 3
MR 1 4
BE 10 5
6807
2V GR
BA AA 1
CA00
2V NR
MR BMF1 1
68 TO
VI 1V 7 1
BE 1V 10 1
6810
10 PR
ICO1 133V
RG BMF3 1 BMF3 RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF3 C
BMF1
BB00
M000
D3AQ975G


C
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
6802
52 PLAF
6806
6801
ICH0
68 TO
6807
6810
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
52 PLAF
E
50 P/B
EA27
EM31
EM32
D
B
IC95
MC31
6800
B
2V NR
34V NR
BH28
2V BE
6805
A
C
A
BMF1


D3AQ9751



72
BH28
CA00
SH
F2
F9
F26
F28
F3
F11
NR
GR
MR
2V BMF1
2V AA
2V
1V BMF4B
2V AA
34V NR
B09
A28
VV-
V11B
A9
D28
A11
B11
4V NR BMF1
BMF4
A
D
BMF 1
A
B
D
VV-
30--
B09D
M7225
A28C
VR4
721
722
6V NR
1 2 3 4 5 6
11:50
7225
ME40
MC40
VR
V3050
4V BA
4
1
3050
BB00
2V RG
722
721
3V JN
4V GR
2V BA
1
2
M
M
6415
M000
D3AQ976R



EV01A
V11B RS
V3050 JN
50 P/B
OR
VV- 30--
JN
BA
4V BA
V3050 1
VR 4
3050
EA28
A28 OR
A28C MR
EB09
B09 RS
B09D OR
6V NR
B09D 1
M7225 2
A28C 3
VR4 4
721 5
722 6
7225
OR
JV
MR
OR
MR
OR
2V RG
1 722
2 721
6415
MR
MR
MR
MR
46 HAB
IC91 30V MR
722 H2 722
721 H3 721
OR
MR
EVR1
VR BA
VR4 OR
34V NR
B09 A9
VV- A11
V11B B11
A28 D28
RS
OR
RS
OR
BH28
EM40
M7225 JV
ME40 JV
1V GR
BMF4B 1
2V NR
AA 1
RG
BA
MC40
ME40
JV
EBM4
BMF4 RG
BMF4B BA
10 PR
IC01 13.3V
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
BA
MR
RG
MR
2V GR
AA 1
2V NR
BMF1 1
BA
MR
CA00
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
MR
RG
BMF1
BB00
M000
D3A0976G


B
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
6415
2V RG
46 HAB
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
2V NR
1V GR
34V NR
BH28
B
EV01A
50 P/B
7225
EM40
EA28
D
C
EVR1
E
EB09
IC91
MC40
3050
46 HAB
A
A
D
BMF1

D3AQ976I



73
CA00
BH28
SH
F26
F9
F4
F2
F5
F11
B4
B2
B5
B11
A11
2V NR BMF1
2V GR
CC
2V MR
1V GR
2V NR CC1
34V NR
/C4A
C02
C05
V11B
VV-
C04
213
212
21--
/ME32
ME31
MC31
VV-
30--
216
7309
C05A
3V MR
2100
7301
7304
7300
7303
7305
5V MR
7305
M7300
V7300
C4A
730
9V JN
7300
4V NR BMF1
A
B
BMF 1
7316
7307
7337
7309
5V VI
7307
10--
3V BA
C02E
M1620
162
ME16
MC16
1620
BB00
M7320
7320
2V BE
/7320
7313
7311
7312
3V NR
7312
7311
7313
7317
7337
7302
7305
7303
7304
7310
M7310
15V NR
ME46
/ME47
MC46
ME10
MC10
M000
7320
7315
7310
D3A0977R



50 P/B
9V JN
1 C4A RS
2 730 RS
4 V7300 OR
5 M7300 JV
7300
GR 213
GR 212
21--
E162A
162 GR
7310 JN
RS 730
OR 7300
E730
OR 7301
RS 7302
RS 7316
212 GR
213 GR
E216
216 OR
7317 BA
EC02
JN C02
GR C02A
EM31
M7300 JV
ME31 VJ
VJ ME31 MC31
5V MR
1A 7301 OR
1B 7304 BG
2B 7303 JN
3A 7300 OR
3B 7305 BG
7305
EV01A
RS V11B
OR V7300
5V VI
RS 7316 1
VE 7307 2
VE 7309 3
VE 7337 5
7307
EC02A
GR C02A
OR C02B
10 PR
EM10
VJ M7320
VJ ME10
VJ ME10 MC10
EC02B
C02B OR
C02E BG
15V NR
1 7313 VE
2 7303 JN
3 7304 BG
4 7305 BG
5 7317 BA
6 7312 RS
7 7311 VE
8 M7310 JV
9 7337 VE
10 7302 RS
11 7310 JN
7310
EC05
JN C05
OR C05A
IC09 30V MR
C02B B1 C02B
7307 G3 7307
162A I1 162
OR
VE
RG
22 MOT/C
EM47
JV M7310
VJ ME47
VJ ME47 MC46
E162B
VE 162
RG 162A
EM16
M1620 VJ
ME16 JV
MC16 ME16 JV
34V NR
B2 C02 JN
B4 C4A RS
B5 C05 JN
A11 VV- OR
B11 V11B RS
2V NR
2 CC1 JN
BH28
3V MR
OR C05A 1
OR 216 2
VE 7309 3
2100
3V NR
VE 7313 1
VE 7320
BG 7311 2
JN 7312 3
7315
7307 VE
10--
ECC1
JN CC
JN CC1
VV- OR
30--
2V BE
VJ M7320 1
VE 7320 2
7320
3V BA
1 C02E BG
2 M1620 VJ
3 162 VE
1620
IC01 133V
MR BMF1 5 BMF1 MR
GR C02A E1 C02A GR
GR 162 G1 162 VE
VE 7313 K1 7313 RG
RS 7312 K2 7312 JN
VE 7311 K3 7311 BG
VE 7307 K4 7307 VE
2V GR
2 CC JN
2V NR
1 BMF1 MR
CA00
4V NR
MR BMF1 A
BMF1
BB00
M000
D3A0977G



22 MOT/C
C
E
A
50 P/B
1C01
10 PR
EC02B
EM16
BB00
M000
E162B
MC10
MC16
7315
7320
EM10
1C09
EC02A
E
22 MOT/C
1620
D
50 P/B
7305
5V MR
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100
C
EV01A
50 P/B
E162A
E730
7300
E216
EC05
EM31
EC02
ECC1
D
B
MC31
MC46
EM47
7310
B
2V NR
7307
34V NR
BH28
A
A
BMF1

D3A09771


73.1



CA00
BH28
SH
F26
F9
F4
F5
F2
F11
NR
GR
MR
2V BMF1
2V CC
2V
1V GR
2V NR CC1
34V NR
/C4A
C05
C02
V11B
VV-
C04
C4A M7300
730
V7300
9V JN
7300
ME31 /ME32
MC31
21--
212
213
10--
7307
30--
4V NR BMF1
BMF1
7301
7304
7300
7303
7305
5V MR
7305
216
7309
C05A
3V MR
2100
7316
7307
7337
7309
5V VI
7307
12--
7338
7312
7311
7313
7305
7303
7304
7302
7317
7337
7310
M7310
15V NR
7310
BB00
M7320
7320
2V BE
7313A
7311
7312
3V NR
ME10
MC10
7320
7315
ME46 /ME47
MC46
ME16
MC16
C02E
M1620
162A
3V BA
1620
M000
D3AQ978R



EM31
M7300 JV
ME31 VJ
MC31
ME31
VJ
50 P/B
IC96 30V MR
GR 213 B2 213 GR
GR 212 C2 212 GR
71 AR
GR 213
GR 212
21--
GR 212
GR 213
E216
OR 216
BA 7317
9V JN
1 C4A RS
2 730 RS
4 V7300 OR
5 M7300 JV
7300
EV01A
RS V11B
OR V7300
E162A
162 GR
7310 JN
50 P/B
RS 730
OR 7300
E730
OR 7301
RS 7302
RS 7316
EM10
M7320 VJ
ME10 VJ
VJ
ME10
MC10
10 PR
EC02A
C02A OR
C02B VE
E162B
VE 162
RG 162A
EC02
JN C02
GR C02A
5V MR
1A 7301 OR
1B 7304 BG
2B 7303 JN
3A 7300 OR
3B 7305 BG
7305
5V VI
RS 7316 1
VE 7307 2
VE 7309 3
VE 7337 5
7307
RG 7338
12--
15V NR
1 7313 VE
2 7303 JN
3 7304 BG
4 7305 BG
5 7317 BA
6 7312 RS
7 7311 VE
8 M7310 JV
9 7337 VE
10 7302 RS
11 7310 JN
7310
IC02A 30V MR
VE C02B B1 C02B OR
RG 162A 11 162 VE
20 MOT
E162
VE 162
VE 162A
EC05
JN C05
OR C05A
RG 7313
VE 7313A
E731
VE 7320
RG 7338
EC02B
OR C02B
VE C02E
EM47
JV M7310
VJ ME47
VJ
ME47
MC46
VE
7307
10--
3V BA
VE C02E 1
VJ M1620 2
VE 162A 3
1620
34V NR
B2 C02 JN
B4 C4A RS
B5 C05 JN
A11 VV- OR
B11 V11B RS
2V NR
2 CC1 JN
BH28
3V MR
OR C05A 1
OR 216 2
VE 7309 3
2100
3V NR
VE 7313A 1
BG 7311 2
JN 7312 3
7315
EM16
VJ M1620
JV ME16
JV
ME16
MC16
ECC1
JN CC
JN CC1
VV- OR
30--
2V BE
VJ M7320 1
VE 7320 2
7320
IC01 133V
MR BMF1 5 BMF1 MR
GR C02A E1 C02A OR
GR 162 G1 162 VE
VE 7313 K1 7313 RG
RS 7312 K2 7312 JN
VE 7311 K3 7311 BG
VE 7307 K4 7307 VE
50 P/B
10 PR
2V GR
2 CC JN
2V NR
1 BMF1 MR
CA00
4V NR
MR BMF1 A
BMF1
BB00
M000
D3A0978G


20 MOT
C
E
A
50 P/B
1C01
10 PR
M000
MC10
MC16
1C02A
EC02A
E731
EM10
EM16
BB00
E162B
EC02B
7315
7320
E
E162
20 MOT
1620
D
5V MR
7305
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
3V MR
2100
C
50 P/B
EV01A
E162A
E730
7300
E216
EC05
EM31
EC02
ECC1
EVV1A
MC31
MC46
EM47
7310
B
2V NR
7307
34V NR
BH28
A
A
BMF1


D3A09781



CA00
BH28
SH
F26
F8
F2
F3
F11
NR
GR
MR
2V BMF1
2V CC
2V
1V GR BMF4B
2V NR CC1
34V NR
B08
C03
V11B
VV4
A8
B3
B11
A11
M711A
7710
M711B
V7710
450
M711C
9V BE
ME32
ME31
MC31
7710
47--
624A
624
3026
162
16--
VV
30---
C001
15V NR 7715
14
3023
319
/7717
2V MR
1V NR 319
M3100
1V
ME71
MC71
3105
3100
4V NR BMF1 BMF4
A
D
A C D
BMF 1
7715
450
7710
7711
7718
7717
7720
7730
M08E
M08D
7713
15V BA
7715
B08D
B08E
7709
7708
7707
7700
7714
7701
7703
7702
C03B
15V NR
ME18
M2A
2V MR M7730 7730
7717
2V MR M7720 7720
7716
BB00
M000
3V NR 7709 7708 7707
5V GR 7700 7714 7701 7713
1A 3B 3A 1B
5V MR 7703 7702 C03C M03C
7707
7700
7705
D3AQ979R



E302
3023 MR
3026 OR
50 P/B
IC96 30V MR
RG MR
7717 E2 7717
3023 H3 3023
VE BA
BA VE VE
2V MR
3023 1
319
7717 2
3105
EV01A
V11B RS
V7710 OR
1V NR VE
1 319
3100
1V VJ
1 M3100
71 AR
EM71
VJ M3100
VJ ME71
M711A VJ
M711B VJ
EM31
M711C JV
ME31 VJ
EB08
JN B08
RG B08C
MC31 ME31 VJ
VJ ME71 MC71
5V MR
RG 7703 1
RG 7702 2
VE C03C 3
VJ M03C 5
7705
32 SUSP
624 OR
624A OR
3026 OR
47--
3V NR
VE 7709 1
RG 7708 2
VE 7707 3
7707
10 PR
RG 162A
16--
E162B
RG 162A
VE 7711
E111
RG B08C
RG B08D
RG B08E
5V GR VE
1A 7700
1B 7713 RG
3A 7701 VE
3B 7714 VE
7700
9V BE
VJ M711A 1
VJ M711B 2
RG 7710 3
OR V7710 4
JV M711C 5
VE 450 6
7710
2V MR JV
1 M7720
2 7720 GR
7716
VJ M03C
VJ M08D
VJ M08E
E112
JV M7720
JV M7730
VJ ME18
M2A ME18 VJ
C001
16V NR VE
14 7715
OR VV-
30--
15V BA
GR 7720 1
GR 7730 2
VE 7715 5
RG 7717 6
RG 7718 7
VJ M08E 8
VE 7711 11
RG 7710 12
RG 7713 13
VE 450 14
VJ M08D 15
ECC1
CC JN
CC1 JN
IC01 133V
RG BMF4B 4 BMF4B BA
MR BMF1 5 BMF1 MR
RG B08C 8 B08C RG
RG 7713 H1 7713 VE
VE 7700 H2 7700 VE
VE 7701 H3 7701 VE
RG 7708 H4 7708 VE
VE 7707 H5 7707 VE
VE 7709 H6 7709 VE
VE C03 11 C03 VE
VE 7715 12 7715 VE
VE 450 13 450 VE
RG 7710 14 7710 VE
OR 624 15 7718 VE
OR 624A
RG 7717 16 7717 VE
VE 7714 17 7714
2V MR JV
1 M7730
2 7730 GR
7717
E113
C03A VE
C03B VE
C03C VE
34V NR JN
A8 B08 VE
B3 C03 OR
A11 VV- RS
B11 V11B
BH28
2V NR JN
2 CC1
1V GR RG
1 BMF4B
IC06 18V GR
RG B08C A1 B08C RG
VE C03 B1 C03A VE
VE 7715 B3 7715 VE
VE 7708 C1 7708 VE
VE 7707 C2 7707 VE
VE 7709 C3 7709 RG
VE 7713 D1 7713 RG
VE 7700 D2 7700 RG
VE 7701 D3 7701 VE
VE 7714 E1 7714 VE
VE 450 E2 450 VE
VE 7710 E3 7710 RG
VE 7718 F1 7718 RG
VE 7717 F2 7717 RG
VE 7711 F3 7711 VE
15V NR
RG B08D 1
RG B08E 2
VE 7707 3
VE 7708 4
RG C03B 5
RG 7700 9
VE 7714 10
RG 7709 12
RG 7703 13
RG 7702 14
VE 7701 15
7715
2V GR JN
2 CC
2V NR MR
1 BMF1
CA00
EBM4
BMF4 RG
BMF4B BA
4V NR MR
A BMF1
D BMF4
BMF1
M000
BB00
D3AQ979G


7717
71 AR
MC71
3105
G
IC96
32 SUSP
C
C
IC06
F
E
A
50 P/B
IC01
10 PR
EBM4
7716
BB00
M000
E162B
G
EM71
3100
71 AR
F
E111
E112
M2A
7715
15V NR
15V BA
32 SUSP
IC06
E113
E
32 SUSP
7705
D
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
C
EVV2
50 P/B
EB08
7710
E302
EM31
ECC1
D
B
MC31
IC96
EV01A
71 AR
B
5V GR
7700
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
7707
A
D
A
BMF1


D3AQ9791



CA00
2V NR BMF1
2V GR CC
2V MR
BH28
SH
F26
F8
F2
F3
F11
1V GR BMF4B
2V NR CC
34V NR
A8
B3
B11
A11
B08
C03
V11B
VV4
M711A
7710
M711B
V7710
450
M711C
9V BE
ME31 /ME32
MC31
7710
47--
624A
624
3026
162A
16--
VV
30--
C001
16V NR 7715
3023A
319A
2V MR
1V NR 319
M3100
1V
M1C1B
MC70
3105
3100
4V NR BMF1
BMF4
A
D
A C D
BMF 1
7715
450
7710
7711
7718
7717
7720
7730
M08E
M08D
7713
15V BA
15V NR
B08D
B08E
7709
7708
7707
7700
7714
7701
7703
7702
C03B
ME18
M2A
2V MR M7730 7730
7717
2V MR M7720 7720
7716
BB00
M000
3V NR 7709 7708 7707
5V GR 7700 7714 7701 7713
5V MR 7703 7702 C03C M03C
7707
7700
7705
D3A097AR



EV01A
V11B RS
V7710 OR
EB08
B08 JN
B08C RG
E302
3023 MR
3026 OR
M711A VJ
M711B VJ
EM31
M711C JV
ME31 VJ
MC31
ME31
VJ
47--
624 OR
3026 OR
624A OR
7700
5V GR VE
1A 7700
1B 7713 RG
3A 7701 VE
3B 7714 VE
C001
16V NR VE
14 7715
BH28
34V NR JN
A8 B08 VE
B3 C03 OR
A11 VV4 RS
B11 V11B
2V NR JN
2 CC1
1V GR RG
1 BMF4B
ECC1
CC JN
CC1 JN
CA00
2V GR JN
2 CC
2V NR MR
1 BMF1
M000
BB00
BMF1
4V NR MR
A BMF1 RG
D BMF4
50 P/B
IC96 30V MR
RG 7717 E2 7717 VE
MR 3023 H3 3023 GR
MC70
MIC1B VJ
3105
2V MR VE
1 3023A BA
2 319A
E162B
162A RG
7711 VE
3V NR VE
7709 1
RG 7708 2
VE 7707 3
7707
9V BE VJ
M711A 1
VJ M711B 2
RG 7710 3
OR V7710 4
JV M711C 5
VE 450 6
7710
OR VV--
30--
IC01 133V
RG BMF4B 4 BMF4B BA
MR BMF1 5 BMF1 RG
RG B08C 8 B08C VE
RG 7713 H1 7713 VE
VE 7700 H2 7700 VE
VE 7701 H3 7701 VE
RG 7708 H4 7708 VE
VE 7707 H5 7707 VE
VE 7709 H6 7709 VE
VE C03 11 C03 VE
VE 7715 12 7715 VE
RG 450 13 450 VE
OR 7710 14 7710 VE
OR 624 / 624A 15 7718 VE
RG 7717 16 7717 VE
VE 7714 17 7714 VE
EBM4
BMF4 RG
BMF4B BA
10 PR
71 AR
ICC1A 5V MR
VE 319 5 319 VE
ICC1B 5V BA
VJ MIC1B 2 ME116 VJ
E319
VE 319
BA 319A
VE 7717
EB15
GR 3023
VE 3023A
76D VL/D
1V NR VE
319 1
1V VJ
M3100 1
3100
E116
VJ M3100
VJ ME116
32 SUSP
E113
VE C03A
VE C03B
VE C03C
E111
RG B08C
RG B08D
RG B08E
2V MR JV
1 M7720
2 7720 GR
7716
2V MR JV
1 M7730
2 7730 GR
7717
IC06 18V GR
RG B08C A1 B08C RG
VE C03 B1 C03A VE
VE 7715 B3 7715 VE
VE 7708 C1 7708 VE
VE 7707 C2 7707 VE
VE 7709 C3 7709 RG
VE 7713 D1 7713 RG
VE 7700 D2 7700 RG
VE 7701 D3 7701 VE
VE 7714 E1 7714 VE
VE 450 E2 450 VE
VE 7710 E3 7710 RG
VE 7718 F1 7718 RG
VE 7717 F2 7717 VE
VE 7711 F3 7711
15V BA
GR 7720 1
GR 7730 2
VE 7715 5
RG 7717 6
RG 7718 7
VJ M08E 8
VE 7711 11
RG 7710 12
RG 7713 13
VE 450 14
VJ M08D 15
15V NR
RG B08D 1
RG B08E 2
VE 7707 3
VE 7708 4
VE C03B 5
RG 7700 9
VE 7714 10
RG 7709 12
RG 7703 13
RG 7702 14
VE 7701 15
7715
5V MR
RG 7703 1
RG 7702 2
VE C03C 3
VJ M03C 5
7705
M03C VJ
M08D VJ
M08E VJ
E112
M7720 JV
M7730 JV
ME18 VJ
VJ ME18
M2A
D3AQ97AG


E319
EB15
IC96
32 SUSP
IC06
F
E
A
BB00
7716
E162B
ICC1A
ICC1B
3105
71 AR
G
76D YL/D
MC70
C
C
7717
50 P/B
IC01
10 PR
EBM4
M000
G
3100
E116
76D YL/D
F
M2A 15V BA
E111
IC06
15V NR
E113
E112
32 SUSP
7715
E
32 SUSP
7705
D
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
C
EB08
EV01A
50 P/B
E302
EM31
ECC1
D
B
MC31
7710
IC96
71 AR
B
5V GR
7700
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
7707
A
D
A
BMF1


D3A097A1



77.2
CA00
BH28
SH
F26
F8
F2
F3
F11
A8
B3
B11
A11
B08
C03
V11B
V4
V7710
450
M711C
9V BE
ME32
ME31
MC31
7710
47--
624A
624
3026
162A
16--
VV
30--
C001
16V NR
7715
3023
/7717
319
2V MR
3105
1V NR
M3100
1V
ME71
MC71
3100
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
B
C
BMF1
7715
7710
7711
7718
7717
7720
7723
7730
M08E
M08D
7713
15V BA
15V VE
ME18
M2A
2V MR
M7730
7730
7717
M7723
7723
7718
M7720
7720
7716
B08D
B08E
7709
7708
7707
7700
7714
7701
7706
7703
7702
C03B
BB00
M000
3V NR
5V GR
1A
3B
3A
1B
7707
7700
M7706
2V BE
7706
5V MR
7703
7702
C03C
M03C
7705
D3AQ97BR



E302
3023 MR
3026 OR
EV01A
V11B RS
V7710 OR
M711A VJ
M711B VJ
EM31
M711C JV
ME31 VJ
MC31
ME31
VJ
EB08
B08 JN
B08C RG
624 OR
624A OR
3026 OR
47--
5V GR VE
1A 7700 RG
1B 7713 VE
3A 7701 VE
3B 7714
7700
16V NR VE
14 7715
C001
ECC1
CC JN
CC1 JN
34V NR JN
A8 B08 VE
B3 C03 OR
A11 VV- RS
B11 V11B
2V NR JN
2 CC1
1V GR RG
1 BMF4B
BH28
2V GR JN
2 CC
2V NR MR
1 BMF1
CA00
M000
BB00
50 P/B
IC96 30V MR
RG 7717 E2 7717 VE
MR 3023 H3 3023 BA
1V NR VE
1 319
3100
1V VJ
1 M3100
71 AR
2V MR
BA 3023 1
VE 319
VE 7717 2
3105
EM71
VJ M3100
VJ ME71
VJ ME71 MC71
E162B
162A RG
7711 VE
RG 162A
16--
3V NR
VE 7709 1
RG 7708 2
VE 7707 3
7707
9V BE
VJ M711A 1
VJ M711B 2
RG 7710 3
OR V7710 4
JV M711C 5
VE 450 6
7710
OR VV-
30--
10 PR
IC01 133V
RG BMF4B 4 BMF4B BA
MR BMF1 5 BMF1 MR
RG B08C 8 B08C RG
RG 7713 H1 7713 VE
VE 7700 H2 7700 VE
VE 7701 H3 7701 VE
RG 7708 H4 7708 VE
VE 7707 H5 7707 VE
VE 7709 H6 7709 VE
VE C03 I1 C03 VE
VE 7715 I2 7715 VE
VE 450 I3 450 VE
RG 7710 I4 7710
OR 624 I5 7718 VE
OR 624A
RG 7717 I6 7717 VE
VE 7714 I7 7714 VE
EBM4
BMF4 RG
BMF4B BA
4V NR MR
A BMF1 RG
D BMF4
BMF1
2V BE VE
1 7706 VJ
2 M7706
7706
2V MR JV
1 M7720 GR
2 7720
7716
M2A
ME18 VJ
2V MR JV
1 M7730 GR
2 7730
7717
E113
C03A VE
C03B VE
C03C VE
IC06 18V GR
RG B08C A1 B08C RG
VE C03 B1 C03A VE
VE 7715 B3 7715 VE
VE 7708 C1 7708 VE
VE 7707 C2 7707 VE
VE 7709 C3 7709 RG
VE 7713 D1 7713 RG
VE 7700 D2 7700 RG
VE 7701 D3 7701 VE
VE 7714 E1 7714 VE
VE 450 E2 450 VE
RG 7710 E3 7710 RG
VE 7718 F1 7718 RG
VE 7717 F2 7717 RG
VE 7711 F3 7711 VE
32 SUSP
JV M7723 1
GR 7723 2
2V MR
7718
RG 7703 1
RG 7702 2
VE C03C 3
VJ M03C 5
5V MR
7705
E111
RG B08C
RG B08D
RG B08E
VJ M03C
VJ M08D
VJ M08E
VJ M7706
E112
JV M7720
JV M7723
JV M7730
VJ ME18
GR 7720 1
GR 7730 2
VE 7715 5
RG 7717 6
RG 7718 7
VJ M08E 8
GR 7723 9
VE 7711 11
RG 7710 12
RG 7713 13
VE 450 14
VJ M08D 15
15V BA
15V VE
RG B08D 1
RG B08E 2
VE 7707 3
VE 7708 4
VE C03B 5
RG 7700 9
VE 7714 10
VE 7706 11
RG 7709 12
RG 7703 13
RG 7702 14
VE 7701 15
7715
D3AQ97BG


3105
MC71
71 AR
7717
7718
IC96
G
32 SUSP
C
IC06
F
E
A
50 P/B
IC01
10 PR
EBM4
7716
M000
BB00
E162B
G
EM71
3100
71 AR
F
M2A
15V BA
E111
IC06
15V NR
E113
E112
32 SUSP
7715
E
32 SUSP
7705
D
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
C
EVV2
50 P/B
EB08
7710
E302
EM31
ECC1
D
B
MC31
IC96
EV01A
71 AR
B
5V GR
7700
50 P/B
CA00
2V NR
2V GR
7707
A
D
A
BMF1


D3AQ97BI



80
CA00
BH28
F21
F2
F15
F5
F3
NR
GR
MR
2V BMF1
2V CC
2V
2V BE
NR
2V CC1
34V NR BMF2B
B21
C05
F2
D21
E21
B5
C05E M8048 804
B21
5V NR
8048
4V NR BMF1 BMF2
A B
BMF 1
ME31 /ME32
MC31
VR
VR30--
ME41
MC41
1V 3
1V 9
8050
BB00
M000
3A 4A 4B 3B 2B 1B 1A
7V NR
8040
5 4 3 2 1
5V NR
8046
D3A097CR



8050
1V
1 3 NR
1V
1 9 BA
59 CLM
8046
5V NR
1 7 RG
2 8 MR
3 9 BA
4 6 VE
5 5 JN
8040
7V NR
1A 8 MR
1B 7 RG
2B 6 VE
3A 1 NR
3B 5 JN
4A 2 BE
4B 4 BE
EC05
C05 JN
C05E JN
EVR1
VR BA
VR3 OR
EM31
M8048 VJ
ME31 VJ
MC31
ME31
VJ
EM41
ME41 JV
MI92A JV
MI92B JV
MC41
ME41
JV
IC92A 16V NR
BE 4 1 804 BG
NR 1 8 MI92A JV
BE 2 15 VR3 OR
NR 3 16 MI92B JV
50 P/B
BA
VR
30--
5V NR
JN C05E 1
VJ M8048 2
BG B21 3
BG 804 5
8048
34V NR
JN C05 B5
BA BMF2B D21
BG B21 E21
2V NR
JN CC1 2
BH28
ECC1
JN CC
JN CC1
EBM2
BMF2 MR
BMF2B BA
2V GR
JN CC 2
2V NR
MR BMF1 1
CA00
IC01 133V
MR BMF1 5 BMF1 MR
BA BMF2 6 BMF2 MR
10 PR
4V NR
MR BMF1 A
BA BMF2 B
BMF 1
BB00
M000
D3AQ97CG


B
E
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
50 P/B
8040
IC92A
7V NR
59 CLM
8046
8050
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
2V NR
34V NR
BH28
2V BE
8048
B
EBM2
EVR1
50 P/B
EM41
EC05
EM31
ECC1
C
D
MC31
MC41
A
BMF1
B
A


D3A097CI



80.1
CA00
BH28
F21
F2
F15
F5
F3
2V NR BMF1
2V GR CC
2V MR
2V BE
2V NR CC1
34V NR BMF2B
/B21A
C02
C05
B21
5V NR
M8048
C05E
804
/ME32
ME31
MC31
8048
8055
1234
12--
C02D
8076
C02S
8080
4V MR
8007
ME40
MC40
V3050
30---
9V NR
V8000
M8000
8049
C05G
8000
16V NR
8000
C001
8069
M8020
2V BA
8020
MC13
8077
8076
8075
15--
4V NR
BMF1
BMF2
BMF1
12V GR
8080
22V BA
ME41
MC41
10--
1070
1020
30---
VR2
BB00
M000
2V NR
5V NR
8025
4V MR
1V NR
8045
8065
6V NR
5V BA
8030
2V NR
8032
2V NR
8006
2V NR
8034
2V NR
8037
D3AQ97DR



IC92A 16V NR
50 P/B
59 CLM
10 PR
22 MOT/C
IC09 30V MR
IC01 133V
EVR1
EM40
EM41
EBM2
EV01A
EM31
EC05
EC02
E807A
EC02A
ECC1
E002
E004
E005
8034
8032
8030
8037
8025
8045
8006
8065
8080
8048
8000
C001
BH28
8020
8007
CA00
1020
BMF1
BB00
M000
MC40
MC41
MC31
MC13
15--
10--
12--
D3AQ97DG


22 MOT/C
F
A
E
1020
BB00
EC02A
IC09
MC13
M000
E807A
10 PR
IC01
50 P/B
F
EBM2
EV01A
EM40
EVR1
IC92A
50 P/B
8000
EM41
EC05
EM31
EC02
ECC1
59 CLM
C
D
B
MC31
MC40
MC41
3050
E
4V MR
8007
8020
10 PR
2V BA
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
2V NR
C001
34V NR
BH28
2V BE
8048
B
50 P/B
8000
8037
8030
E004
IC92A
E002
8032
1V NR
8045
4V NR
59 CLM
8025
5V NR
2V NR
8065
8034
8080
E005
8006
A
B
A
BMF1


D3AQ97D1



80.2
CA00
BH28
F21
F2
F15
F5
F3
2V NR BMF1
2V GR
2V CC
2V MR
2V BE
2V NR CC1
34V NR BMF2B
/B21A
C02
C05
B21
ME31
/ME32
M8048
C05E
804
B21
5V NR
MC31
8048
8055
1234
12--
C02D
8076
C02S
8080
4V MR
8007
ME40
MC40
V3050
30--
9V NR
V8000
M8000
8049
C05G
8000
16V NR
8000
C001
8069
M8020
2V BA
8020
M8020
MC13
8077
8076
8075
15--
4V NR
BMF1
BMF2
BMF1
12V GR
8080
22V BA
ME41
MC41
10--
1070
1020
30---
VR2
BB00
M000
2V NR
5V NR
8025
4V MR
1V NR
8045
6V NR
8065
5V BA
8030
2V NR
8032
2V NR
8006
2V NR
8034
2V NR
8037
D3A097ER



IC92A 16VNR
IC02A 30VMR
IC01 133V
50 P/B
59 CLM
10 PR
20 MOT
EVR1
EM40
EM41
EBM2
EV01A
EM31
EC05
EC02
E807A
EC02A
ECC1
E002
E004
E005
MC40
MC41
MC31
MC13
8034
8032
8030
8037
8025
8045
8006
8065
8048
8000
C001
8020
BH28
8007
CA00
1020
BMF1
BB00
M000
8080
D3A097EG


20 MOT
F
A
E
50 P/B
IC01
10 PR
E807A
M000
MC13
IC02A
1020
BB00
EC02A
F
EBM2
EV01A
EM40
EVR1
IC92A
50 P/B
8000
EM41
EC05
EM31
EC02
ECC1
59 CLM
B
C
D
MC31
MC40
MC41
E
4V MR
8007
8020
10 PR
2V BA
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
2V NR
C001
34V NR
BH28
2V BE
8048
B
50 P/B
8000
8037
8030
E004
IC92A
E002
8032
1V NR
8045
4V MR
59 CLM
8025
5V NR
2V NR
8065
8034
8080
E005
8006
A
B
A
BMF1


D3AQ97EI



CA00
BH28
F21
F2
F15
F5
F3
2V BE
2V NR CC1
34V NR BMF2B
/B21A
C02
C05
B21
NR
GR
MR
2V BMF1
2V CC
2V
5V NR
M8048
C05E
804
/ME32
ME31
MC31
8048
8055
1234
12--
C02D
8076
C02S
8080
4V MR
8007
ME40
MC40
V3050
30--
9V NR
V8000
M8000
8049
C05G
8000
16V NR
8000
C001
8059
M8020
2V BA
8020
MC13
8077
8075
8075A
15--
4V NR
BMF1
BMF2
BMF 1
12V GR
8080
22V BA
ME41
MC41
10--
1070
1020
30--
VR2
BB00
M000
2V NR
5V NR
8025
4V MR
1V NR
8045
8065
5V NR
5V BA
8030
8032
8006
8034
8037
D3A097FR



IC92A 16V NR
50 P/B
59 CLM
10 PR
22 MOT/C
IC09 30V MR
IC01 99V
VR2 V3050
EVR1
EM40
EM41
MC40
MC41
EBM2
EV01A
EM31
MC31
EC05
EC02
E807
E807A
EC02A
E002
E004
E005
8034
8032
8030
8037
8025
8045
8006
8065
8048
8000
C001
BH28
8007
8020
1020
CC1
CA00
BB00
M000
BMF1
8080
D3A097FG


22 MOT/C
F
A
E
1020
BB00
E807
EC02A
E807A
MC13
M000
IC09
IC01
10 PR
50 P/B
EBM2
EV01A
EM40
EVR1
IC92A
EM41
59 CLM
EC05
EM31
EC02
ECC1
50 P/B
8000
D
B
C
MC31
MC40
MC41
4V MR
8007
8020
10 PR
2V BA
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
2V NR
C001
34V NR
BH28
2V BE
8048
50 P/B
8000
8037
8030
E004
IC92A
E002
8032
1V NR
8045
4V MR
59 CLM
8025
5V NR
2V NR
8065
8034
8080
E005
8006
B
A
BMF1


D3AQ97F1



CA00
BH28
F21
F2
F15
F5
F3
2V NR
BMF1
2V
CC
2V
2V BE
2V NR
CC1
34V NR
BMF2B
/B21A
C02
C05
B21
/ME32
M8048
C05E
804
B21
5V NR
ME31
MC31
8048
8055
1234
12--
C02D
8076
C025
8080
4V MR
8007
ME40
MC40
V3050
30--
9V NR
V8000
M8000
8049
C05G
8000
16V NR
8000
6
C001
8069
M8020
2V BA
ME16
MC16
8020
8077
8076
8075
15--
4V NR
BMF1
BMF2
A B
BMF 1
12V GR
14
50
53
7
54
6
5
31
49
20
8080
22V BA
ME41
MC41
10--
1070
1020
30--
20
VR2
BB00
M000
2V NR
5V NR
8025
4V MR
1V NR
8045
6V NR
8065
5V BA
8030
2V NR
8032
2V NR
8006
2V NR
8034
2V NR
8037
D3AQ97GR



IC92A 16V NR
50 P/B
59 CLM
30--
V3050 JN
VR2 OR
EVR1
VR2 OR
VR3 OR
EM40
M8000 JV
ME40 JV
MC40
ME40 JV
EM41
ME41 JV
MI92A JV
MI92B JV
MC41
ME41 JV
9V NR
C05G RS
8049 RS
V8000 OR
M8000 JV
8000
16V NR MR
8000
C001
34V NR JN
C02 JN
C05 JN
BMF2B BA
B21 BG
B21A OR
2V NR JN
CC1
BH28
2V GR JN
CC
2V NR MR
BMF1
CA00
ECC1
CC JN
CC1 JN
EBM2
MR BMF2
BA BMF2B
EV01A
JN V3050
OR V8000
EC02A
C02A OR
C02B OR
EM31
VJ M8048
VJ ME31
VJ
ME31
MC31
JN C05
JN C05E
EC05
RS C05G
JN C05H
EC02
JN C02
GR C02A
5V NR JN
C05E 1
VJ M8048 2
BG B21 3
BG 804 5
8048
IC01 133V
MR BMF1 5 BMF1 MR
MR BMF2 6 BMF2 BA
RG 1234 B1 1234 RG
BE 8062 B4 8062 BE
VE 8055 B5 8055 RS
GR C02A E1 C02A OR
BE 1075 E3 1070 JN
VE 8080 G8 8080 RG
VE 8075 G9 8075 VE
10 PR
4V MR RG
8080 VE
C02S VE
8076 VE
C02D VE
8007
IC02A 30V MR
8062 A2 8062 BA
C02B B1 C02B GR
1070 B3 1070 VE
8075 G1 8075 VE
8080 G2 8080 RG
8077 BA
8075 VE
8076 VE
15--
1V VE
1070
1020
10--
EM16
M8020 JV
ME16 JV
MC16
ME16 JV
E807
8062 BA
8069 BA
8077 BA
2V BA BA
8069
M8020 JV
8020
RG 1234
RS 8055
12--
4V NR MR
BMF1 A
BMF2 B
BMF1
20 MOT
EC02B
GR C02B
VE C02D
VE C02S
8037
2V NR VE
37
38
RS
8045
1V NR RS
18
4V MR BA
17 NR
42 OR
16 RG
43
6V NR VI
24 OR
50 RS
25 BA
26 MR
27
8065
13 MR
19 NR
E002
20 NR
3 NR
12 NR
30 NR
31 NR
E004
36 VE
37 VE
40 VE
8 RG
E005
10 JN
48 RG
49 RG
BB00
M000
2V NR
40 1
39 2
8034
2V NR
12 1
34 2
8032
5V BA
10 1A
11 1B
41 2B
13 3A
30 3B
8030
2V NR
1 1
19 2
5V NR
23 1
22 2
15 3
14 4
8 5
8025
2V NR
36 1
35 2
8006
12V GR
50 1
14 2
20 4
7 5
5 6
49 7
53 8
6 9
31 11
54 12
22V BA
24 1
25 2
9 4
11 5
34 7
41 8
18 9
51 10
22 11
26 12
27 13
35 14
16 15
39 16
2 17
17 18
38 19
15 20
23 21
52 22
8080
D3AQ97GG


20 MOT
E
G
A
F
50 P/B
1C01
10 PR
BB00
EC02B
EM16
E807
EC02A
M000
MC13
1C02A
G
20 MOT
1020
8020
F
EBM2
EV01A
EM40
EVR1
1C92A
50 P/B
8000
EC05
EM31
EC02
ECC1
EM41
59 CLM
C
D
B
MC31
MC40
MC41
E
4V MR
8007
20 MOT
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
2V NR
C001
34V NR
BH28
2V BE
8048
B
50 P/B
8000
8037
8030
E004
1C92A
E002
8032
1V NR
8045
4V MR
59 CLM
8025
5V NR
2V NR
8065
8034
8080
E005
8006
A
B
A
BMF1


D3A097GI



CA00
BH28
F21
F2
F15
F5
F3
2V NR BMF1
2V CC
2V NR
2V BE
2V NR CC1
34V BMF2B
NR B21A
D21
E21
B2
B5
C02
C05
B21
ME32
ME31
MC31
M8048
C05E
804
B21
5V NR
8048
8055
1234
12--
C02D
8076
C02S
8080
4V MR
8007
ME40
MC40
V3050
30--
9V NR
V8000
M8000
8049
C05G
8000
16V NR
8000
6
C001
8069
M8020
2V BA
MC13
8020
8077
8076
8075A
15--
4V NR
BMF1
BMF2
A
B
BMF 1
12V GR
8080
22V BA
ME41
MC41
10--
1070
1020
30--
VR2
BB00
M000
2V NR
5V NR
8025
4V MR
1V NR
8045
6V NR
8065
5V BA
8030
2V NR
8032
8006
8034
8037
D3A097HR



IC92A 16V NR
50 P/B
59 CLM
22 MOT/C
10 PR
VR2 V3050
EVR1
EM40
EM41
MC40
MC41
EBM2
EV01A
EM31
MC31
EC05
EC02
E807
E807A
EC02A
ECC1
IC09 30V MR
IC01 133V
8048
8000
C001
BH28
8020
8007
CA00
8037
8045
8065
8034
8032
8030
8025
8006
8080
E002
E004
E005
BB00
M000
BMF1
1020
D3AQ97HG


22 MOT/C
F
A
E
1020
BB00
E807
EC02A
1C09
M000
MC13
E807A
10 PR
1C01
50 P/B
F
EBM2
EV01A
EM40
EVR1
1C92A
EM41
59 CLM
50 P/B
8000
EC05
EM31
EC02
ECC1
MC31
MC40
MC41
D
C
B
E
4V MR
8007
8020
10 PR
2V BA
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
2V NR
C001
34V NR
BH28
2V BE
8048
B
50 P/B
8000
8037
8030
E004
1C92A
E002
8032
1V NR
8045
4V MR
59 CLM
8025
5V NR
2V NR
8065
8034
8080
E005
8006
A
B
A
BMF1


D3AQ97HI



CA00
BH28
F21
F2
F15
F5
F3
2V BE
2V NR
34V NR
B21
C02
C05
8048
8007
8000
C001
8020
MC31
MC40
MC16
V3050
30--
12--
10--
1070
1020
MC41
8080
22V BA
BMF 1
4V NR
16V NR
9V NR
5V NR
4V MR
2V BA
12V GR
BB00
M000
8025
8045
8065
8030
8032
8006
8034
8037
5V BA
6V NR
1V NR
D3AQ971R



IC92A 16V NR
50 P/B
59 CLM
20 MOT
10 PR
VR2 V3050
EVR1
EM40
MC40
EM41
MC41
EV01A
EBM2
EM31
MC31
EC05
EC02A
EC02
EC02B
EM16A
MC16
ECC1
8034
8032
8030
8025
8006
8080
8048
8000
8007
8037
8045
8020
8065
1020
C001
BH28
CA00
E002
E004
E005
BB00
M000
BMF1
IC01 133V
IC02 30V MR
IC02A 30V MR
D3A0971G


20 MOT
F
E
G
A
EM16A
50 P/B
IC01
10 PR
EC02B
BB00
M000
MC13
EC02A
IC02A
G
1020
8020
20 MOT
F
EBM2
EV01A
EM40
EVR1
IC92A
50 P/B
8000
EM41
EC05
EM31
EC02
ECC1
59 CLM
B
C
D
MC31
MC40
MC41
E
IC02
8007
20 MOT
4V MR
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
2V NR
C001
34V NR
BH28
2V BE
8048
B
50 P/B
8000
8037
8030
E004
IC92A
E002
8032
1V NR
8045
4V MR
59 CLM
8025
5V NR
2V NR
8065
8034
8080
E005
8006
A
B
A
BMF1


D3AQ971I



CA00
NR 2V
GR 2V
MR 2V BMF2A
KK
BH28
F16
F3
F5
F19
2V NR
BE 2V BMF3
34V NR B16
C16
D19
E19
KK K19
0004
K19B 810 11V GR
6A 4B
7 25
26V JN 812
M004C
0005
AUTO
ME30
MC30
4V NR BMF2 BMF3
B C
BMF 1
1V NR
M8120
1
811
8120
ME71
MC71
ME45A /ME45C
MC45
2V RG
3V JN
4V GR
2V BA 814
M6415
6415
B16
8111
810
M8116
K19A
5V JN
3 5 1 2 4
8116
ME55A /ME55B
MC55
ME31 /ME32
MC31
BB00
2V BA M6410 813
3V JN
6410
M000
D3AQ97JR



EK19
K19 BG
K19A JN
K19B JN
50 P/B
1C96 30V MR
JN 811 E1 811 RG
71 AR
RG 1V NR 811 1
VJ 1V NR M8120 1
8120
11V GR
4B 810 OR
6A K19B JN
0005
JN 811
JN 8111
E811
OR 812
OR 813
EM71
VJ M8120
VJ ME71
5V JN
1 810 OR
2 M8116 JV
3 B16 JN
4 K19A JN
5 8111 JN
8116
OR 26V JN
JV 812 7
M004C 25
0004
VJ ME71 MC71
EM30
JV M004C
JV ME30
EM45C
VJ M6410
JV ME45C
34V NR
C16 B16 JN
D19 KK OR
E19 K19 BG
BH28
EBM2
MR BMF2
BA BMF2A
2V BE
1 BMF3 RG
JV ME30 MC30
46 HAB
JV ME45C MC45
EM55B
VJ M6415
JV ME55B
JV ME55B MC55
2V MR
1 BMF2A BA
2 KK OR
CA00
EM31
JV M8116
VJ ME31
2V BA
VJ M6410 1
BA 813 2
6410
VJ ME31 MC31
10 PR
IC01 133V
RG BMF3 1 BMF3 RG
BA BMF2 6 BMF2 MR
IC91A 7V NR
OR 813 3A 813 BA
814 BA
VJ M6415 1
BA 814 2
6415
4V NR
BA BMF2 B
RG BMF3 C
BMF1
BB00
M000
D3AQ97JG


71 AR
MC71
H
IC96
B
B
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
H
EM71
1V NR
1V NR
8120
71 AR
G
6410
2V BA
EM45C
46 HAB
F
6415
2V BA
46 HAB
EM55B
E
50 P/B
0005
11V GR
CA00
2V MR
D
0004
50 P/B
EM30
26V JN
C
1V GR
34V NR
BH28
8116
B
EBM2
EK19
E811
50 P/B
EM31
D
E
C
G
F
IC91A
MC30
MC31
MC71
IC96
46 HAB
MC45
MC55
71 AR
A
D
B
BMF1


D3AQ97JI



81.1
CA00
NR
GR
MR
2V
2V
2V
BMF2A
KK
BH28
F16
F3
F5
F19
2V NR
2V BE
BMF3
1
34V NR
B16
C16
D19
E19
KK
K19
0004
7
25
26V JN
812
M004C
K19B
810
11V GR
6A
4B
0005
4V NR
BMF2
BMF3
B
C
BMF1
1V NR
1V NR
M8120
1
1
811
8120
ME60B
MC60
ME30
MC30
ME31
/ME32
MC31
2V RG
3V JN
4V GR
2V BA
814
M6415
6415
ME45A
/ME45C
MC45
BB00
M000
2V BA
M6410
813
3V JN
6410
ME55A
/ME55B
MC55
B16
8111
810
M8116
K19A
5V JN
3
5
1
2
4
8116
D3A097KR



8116
5V JN
1 810 OR
2 M8116 JV
3 B16 JN
4 K19A JN
5 8111 JN
50 P/B
IC91A 7V NR
OR 813 3A 813 BA
814 BA
EM31
JV M8116
VJ ME31
46 HAB
VJ 2V BA
BA M6415 1
814 2
6415
EM55B
VJ M6415
JV ME55B
0005
11V GR
4B 810 OR
6A K19B JN
VJ ME31 MC31
JV ME55B MC55
EM30
JV M004C
JV ME30
0004
26V JN
7 812 OR
25 M004C JV
EBM2
MR BMF2
BA BMF2A
VJ 2V BA
BA M6410 1
813 2
6410
JV ME30 MC30
BH28
34V NR
C16 B16 JN
D19 KK OR
E19 K19 BG
EM45C
VJ M6410
JV ME45C
JN 811
JN 8111
2V BE
1 BMF3 RG
E811
OR 812
OR 813
JV ME45C MC45
EK19
BG K19
JN K19A
JN K19B
CA00
2V MR
1 BMF2A BA
2 KK OR
ICC2 6V JN
VJ M8120 5 M8120 RG
76G VL/G
EM60B
M8120 VJ
ME60B VJ
71 AR
MC60 ME60B VJ
8120
1V NR
1 M8120 RG
1V NR
1 811 RG
76D VL/D
IC01 133V
RG BMF3 1 BMF3 RG
BA BMF2 6 BMF2 MR
IC96 30V MR
JN 811 E1 811 RG
10 PR
ICC1A 5V MR
RG 811 1 811 RG
4V NR
BA BMF2 B
RG BMF3 C
BMF 1
BB00
M000
D3AQ97KG


71 AR
ICC1A
76D VL/D
H
H
76G VL/G
IC96
MC60
EM60B
ICC2
B
B
A
50 P/B
IC01
10 PR
EBM4
M000
BB00
H
2V NR
2V NR
8120
76G VL/G
76D VL/D
G
6410
2V BA
EM45C
46 HAB
F
6415
2V BA
46 HAB
EM55B
E
0005
11V GR
CA00
50 P/B
2V MR
D
0004
50 P/B
26V JN
EM30
C
1V GR
34V NR
BH28
8116
B
EBM2
EK19
E811
EM31
50 P/B
D
E
C
G
F
IC91A
MC30
MC31
MC55
IC96
46 HAB
MC45
71 AR
A
D
B
BMF1


D3AQ97KI



81.2
BH28
CA00
NR
GR
MR
2V BMF1
2V AA
2V
SH
F23
F7
F8
F9
F11
1V GR
BMF4B
2V NR
AA
34V NR
A23
VV-
V11B
D23
A11
B11
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
A
C
D
BMF 1
VV-
30
BB00
M000
ME41
MC41
1V RG
V8100
M8100
A23
3V BA
8100
D3A097LR



ICO1 133V
RG
MR
BMF4B 4 BMF4B
BMF1 5 BMF1
BA
MR
VV- OR
30--
50 P/B
10 PR
EBM4
BMF4 RG
BMF4B BA
2V GR BA
1 AA
2V NR MR
1 BMF1
CA00
EV01A
RS V11B
OR V8100
EM41
JV M8100
JV ME41
34V NR OR
A11 VV-
RS
B11 V11B
RS
D23 A23
JV
ME41
MC41
2V NR BA
1 AA
1V GR RG
1 BMF4B
BH28
1V RG
OR
V8100 1
3V BA
RS
A23 1
JV
M8100 3
8100
M000
BB00
BMF1
4V NR MR
A BMF1
D BMF4
RG
D3AQ97LG


B
EBM4
A
50 P/B
1C01
10 PR
BB00
D
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
2V NR
1V GR
34V NR
BH28
B
50 P/B
EV01A
EM41
D
C
8100
MC41
A
D
A
BMF1


D3A097LI



BH28
CA00
SH
F23
F7
F8
F9
F11
NR
GR
MR
2V BMF1
2V AA
2V
GR
NR
NR
D23
A11
B11
1V BMF4B
2V AA
34V /A23A
A23
VV-
V11B
4V NR BMF1
BMF4
A
D
A
C
D
BMF 1
VV-
30
BB00
M000
1V RG V8100
M8100
A23
3V BA
A23A M8475
3V NR
ME41
ME31
/ME32
MC41
8100
CP01
MC31
D3AQ97MR



CP01
3V NR RS
2 A23A
JV
3 M8475
50 P/B
OR VV-
30--
8100
1V RG OR
1 V8100
EV01A
3V BA RS
RS V11B
1 A23
JV
OR V8100
3 M8100
EM32
JV M8475
VJ ME32
CA00
2V GR BA
1 AA
VJ
ME32
MC31
2V NR MR
1 BMF1
EM41
JV M8100
JV ME41
BH28
34V NR OR
A11 VV-
RS
B11 V11B
RS
D23 A23
A23A
RS
JV
ME41
MC41
2V NR BA
1 AA
ICO1 133V
RG
BMF4B 4 BMF4B
BA
MR
BMF1 5 BMF1
MR
1V GR RG
1 BMF4B
EBM4
BMF4 RG
BMF4B BA
10 PR
M000
BB00
4V NR MR
A BMF1
RG
D BMF4
BMF1
D3A097MG


C
EBM4
A
50 P/B
1C01
10 PR
BB00
M000
D
2V NR
1V GR
34V NR
BH28
C
EV01A
EM41
50 P/B
B
D
CP01
EM32
MC31
MC41
8100
B
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
A
D
A
BMF1


D3AQ97MI



82
CA00
NR
2V
BMF1
GR
2V
CC
MR
2V
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
GR
1V
BMF4B
NR
2V
CC1
NR
34V
A9
B2
A8
B5
B09
C02
B08
C05
6245 /8000
6
C001
16V NR
0004
10
16
26V JN
C05D
8641
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
A
D
BMF 1
/821
/820
822
140
141
12
8211
8210
8212
8213
8641
6245
821
820
822
26V JN
12
23
8
21
26
11
19
6
7
8630
13
1
5
4
15V NR
M8630
B08A
C021
B09B
BB00
8213
8212
8210
8211
6V NR
1
3
4
5
/M8630
ME40
8220
MC40
M000
D3A097NR


EB08
B08 JN
B08A JN
EB09
RS B09
OR B09B
EC05
C05 JN
C05D MR
EC02
JN C02
OR C021
50 P/B
26V JN
10 C05D MR
16 8641 OR
0004
OR
16V NR
6245 6
C001
26V JN
6 820 BE
7 822 VI
8 8212 MR
11 6245 OR
12 8211 MR
19 821 GR
21 8213 MR
23 8210 OR
26 8641 OR
8630
15V NR
1 B08A JN
4 B09B OR
5 C021 OR
13 M8630 VJ
MR 6V NR
MR 8213 1
MR 8212 3
OR 8210 4
MR 8211 5
8220
34V NR
JN B08 A8
RS B09 A9
JN C02 B2
JN C05 B5
BH28
2V NR
JN CC1 2
1V GR
RG BMF4B 1
10 PR
VE 820
RG 821
BG 822
12--
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
MC40
M8630 VJ
1C01 133V
BA BMF4B 4 BMF4B RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
VE 820 G4 820 BE
RG 821 G5 821 GR
BG 822 G6 822 VI
ECC1
JN CC
JN CC1
2V GR
JN CC 2
2V NR
MR BMF1 1
CA00
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
D3A097NG



C
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
0004
50 P/B
26V JN
D
CA00
6VNR
8220
50 P/B
2VNR
2V GR
C
50 P/B
EB08
8630
EC05
EC02
EC01
15V NR
26V JN
E
D
B
MC40
EB09
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1

D3A097NI



82.1
CA00
2V NR
BMF1
1
2V GR
CC
2
2V MR
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
1V GR
BMF4B
1
2V NR
CC1
2
34V NR
A9
B09
B2
C02
A8
B08
B5
C05
0004
10
16
26V JN
C05D
8641
6245 /8000
6
C001
16V NR
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
A
D
BMF 1
821
820
822
12--
8211
8210
8212
8213
8641
6245
821
820
822
26V JN
12
23
8
21
26
11
19
6
7
8630
13
1
5
4
15V NR
M6630
B08A
C021
B09B
BB00
8213
8212
8210
8211
6V NR
1
3
4
5
/M6630
ME40
8220
MC40
M000
D3A097PR



EB08
B08 JN
B08A JN
EB09
RS B09
OR B09B
EC05
C05 JN
C05D MR
EC02
JN C02
OR C021
50 P/B
26V JN
10 C05D
16 8641
MR
OR
0004
OR
16V NR
6245 6
C001
26V JN
6 820 BE
7 822 VI
8 8212 MR
11 6245 OR
12 8211 MR
19 821 GR
21 8213 MR
23 8210 OR
26 8641 OR
6V NR
MR 8213 1
MR 8212 3
OR 8210 4
MR 8211 5
8220
15V NR
1 B08A JN
4 B09B OR
5 C021 OR
13 M8630 VJ
8630
34V NR
JN B08 A8
RS B09 A9
JN C02 B2
JN C05 B5
BH28
VE 820
RG 821
BG 822
12--
10 PR
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
2V NR
JN CC1 2
1V GR
RG BMF4B 1
MC40
M8630
VJ
ICO1 133V
BA BMF4B 4 BMF4B RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
VE 820 G4 820 BE
RG 821 G5 821 GR
BG 822 G6 822 VI
ECC1
JN CC
JN CC1
2V GR
JN CC 2
2V NR
MR BMF1 1
CA00
MR
RG
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
BB00
M000


D3A097PG


C
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
0004
50 P/B
26V JN
D
CA00
6V NR
8220
50 P/B
2V NR
2V GR
C
50 P/B
EB08
8630
EC05
EC02
EC01
15V NR
26V JN
E
D
B
MC40
EB09
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ97PI



82.2
CA00
NR
GR
MR
2V
BMF1
2V
CC
2V
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
GR
NR
NR
A9
B2
A8
B5
1V
BMF4B
2V
CC1
34V
B09
C02
B08
C05
6245 /8000
6
C001
16V NR
.0004
10 16
26V JN
C05D
8641
4V NR
BMF1
BMF4
A D
A
D
BMF 1
821
820
/822A
822A
822
12--
8211
8210
8212
8213
8641
6245
821
820
822
26V JN
12 23 8 21 26 11 19 6 7
8630
13
15V NR
M8630
1 5 4
B08A
C021
B09B
BB00
8213
8212
8210
8211
6V NR
1 3 4 5
/M8630
ME40
8220
MC40
M000
D3A097QR


EB08
B08 JN
B08A JN
EB09
RS B09
OR B09B
EC05
C05 JN
C05D MR
EC02
JN C02
OR C021
50 P/B
26V JN
10 C05D MR
16 8641 OR
0004
OR
16V NR
6245 6
C001
26V JN
6 820 BE
7 822 VI
8 8212 MR
11 6245 OR
12 8211 MR
19 821 GR
21 8213 MR
23 8210 OR
26 8641 OR
6V NR
MR 8213 1
MR 8212 3
OR 8210 4
MR 8211 5
8220
15V NR
1 B08A JN
4 B09B OR
5 C021 OR
13 M8630 VJ
8630
34V NR
JN B08 A8
RS B09 A9
JN C02 B2
JN C05 B5
BH28
2V NR
JN CC1 2
1V GR
RG BMF4B 1
10 PR
VE 820
RG 821
BG 822
12--
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
MC40
M8630
VJ
ICO1 133V
BA BMF4B 4 BMF4B RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
VE 820 G4 820 BE
RG 821 G5 821 GR
BG 822 G6 822 VI
ECC1
JN CC
JN CC1
2V GR
JN CC 2
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
2V NR
MR BMF1 1
BMF1
BB00
M000
CÁ00
D3A097QG



C
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
0004
50 P/B
26V JN
D
CA00
6V NR
8220
50 P/B
2V NR
2V GR
C
50 P/B
EB08
8630
EC05
EC02
EC01
15V NR
26V JN
E
D
B
MC40
EB09
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1

D3AQ97QI



82.3
CA00
NR
GR
MR
2V
BMF1
CC
2V
2V
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
GR
NR
NR
1V
BMF4B
2V
CC1
34V
B09
C02
B08
C05
6245 /8000
16V NR
C001
0004
26V JN
C05D
8541
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
A
D
BMF1
/821
822
820
12---
8211
8210
8212
8213
8641
6245
821
820
822
26V JN
12
23
8
21
26
11
19
6
7
8630
13
1
5
4
15V NR
M8630
B08A
C021
B09B
BB00
8213
8212
8210
8211
6V NR
1
3
4
5
/M8630
ME40
8220
MC40
M000
D3AQ97RR



EB08
B08 JN
B08A JN
EB09
RS B09
OR B09B
50 P/B
EC05
C05 JN
C05D MR
EC02
JN C02
OR C021
0004
26V JN
10 C05D MR
16 8641 OR
OR
16V NR
6245 6
C001
8630
26V JN
6 820 BE
7 822 VI
8 8212 MR
11 6245 OR
12 8211 MR
19 821 GR
21 8213 MR
23 8210 OR
26 8641 OR
MR
MR
OR
MR
6V NR
8213 1
8212 3
8210 4
8211 5
8220
15V NR
1 B08A JN
4 B09B OR
5 C021 OR
13 M8630 VJ
JN
RS
JN
JN
34V NR
B08 A8
B09 A9
C02 B2
C05 B5
BH28
10 PR
VE 820
RG 821
BG 822
12--
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
JN
2V NR
CC1 2
MC40
M8630
VJ
RG
1V GR
BMF4B 1
IC01 133V
BA BMF4B 4 BMF4B RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
VE 820 G4 820 BE
RG 821 G5 821 GR
BG 822 G6 822 VI
ECC1
JN CC
JN CC1
10 PR
MR
RG
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF 1
BB00
M000
JN
2V GR
CC 2
MR
2V NR
BMF1 1
CA00


D3A097RG


C
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
0004
50 P/B
26V JN
D
CA00
6V NR
8220
50 P/B
2V NR
2V GR
C
50 P/B
EB08
8630
EC05
EC02
EC01
15V NR
26V JN
E
D
B
MC40
EB09
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ97RI



CA00
NR
GR
MR
2V BMF1
2V CC
2V
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
GR
NR
NR
1V BMF4B
2V CC1
34V
A9
B2
A8
B5
B09
C02
B08
C05
6245 /8000
6
C001
16V NR
0004
10
16
26V JN
C05D
8641
4V NR
BMF1
BMF4
A
D
BMF 1
/821
820
822A
822B
12--
142
8211
8210
8212
8213
8641
6245
821
820
822
26V JN
12
23
8
21
26
11
19
6
7
8630
13
1
5
4
15V NR
M8630
B08A
C021
B09B
BB00
8213
8212
8210
8211
6V NR
1
3
4
5
/M8630
ME40
8220
MC40
M000
D3AQ97SR



EB08
B08 JN
B08A JN
EB09
RS B09
OR B09B
EC05
C05 JN
C05D MR
EC02
JN C02
OR C021
50 P/B
26V JN
10 C05D MR
16 8641 OR
0004
OR
16V NR
6245 6
C001
26V JN
6 820 BE
7 822 VI
8 8212 MR
11 6245 OR
12 8211 MR
19 821 GR
21 8213 MR
23 8210 OR
26 8641 OR
8630
MR
MR
OR
MR
6V NR
8213 1
8212 3
8210 4
8211 5
8220
15V NR
1 B08A JN
4 B09B OR
5 C021 OR
13 M8630 VJ
34V NR
JN B08 A8
RS B09 A9
JN C02 B2
JN C05 B5
BH28
10 PR
VE 820
RG 821
BG 822
12--
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
2V NR
JN CC1 2
1V GR
RG BMF4B 1
MC40
M8630
VJ
ICO1 133V
BA BMF4B 4 BMF4B RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
VE 820 G4 820 BE
RG 821 G5 821 GR
BG 822 G6 822 VI
ECC1
JN CC
JN CC1
2V GR
JN CC 2
2V NR
MR BMF1 1
CA00
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF 1
BB00
M000
D3A097SG


A
C
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
0004
50 P/B
26V JN
D
CA00
6V NR
8220
50 P/B
2V NR
2V GR
C
50 P/B
EB08
8630
EC05
EC02
EC01
15V NR
26V JN
E
D
B
MC40
EB09
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ97S1



82.5
CA00
NR
GR
MR
2V BMF1
2V CC
2V
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
GR
NR
NR
A9
B2
A8
B5
1V BMF4B
2V CC1
34V
B09
C02
B08
C05
6245 /8000
6
16V NR
C001
0004
10 16
26V JN C05D
8641
4V NR BMF1 BMF4
A D
A
D
BMF1
142 /821
820
822
12---
8211
8210
8212
8213
8641
6245
821
820
822
26V JN
12 23 8 21 26 11 19 6 7
8630
13 9 1 5 4
15V NR M8630
3026
B08A C021 B09B
BB00
8213
8212
8210
8211
6V NR
1 3 4 5
M8630
ME40
3026
Auto
16---
8220
MC40
M000
D3AQ97TR



E302
3026 OR
3026A GR
EB08
JN B08
JN B08A
EC05
C05 JN
C05D MR
EB09
RS B09
OR B09B
50 P/B
EC02
JN C02
OR C021
26V JN
10 C05D MR
16 8641
0004
16V NR
OR 6245 6
C001
26V JN
6 820 BE
7 822 VI
8 8212 MR
11 6245 OR
12 8211 MR
19 821 GR
21 8213 MR
23 8210 OR
26 8641 OR
6V NR
MR 8213 1
MR 8212 3
OR 8210 4
MR 8211 5
8220
15V NR
1 B08A JN
4 B09B OR
5 C021 OR
9 3026 OR
13 M8630 VJ
8630
34V NR
JN B08 A8
RS B09 A9
JN C02 B2
JN C05 B5
BH28
10 PR
MR 3026
16--
AUTO
VE 820
RG 821
BG 822
12--
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
MC40
M8630
VJ
2V NR
JN CC1 2
1V GR
RG BMF4B 1
ICO1 133V
BA BMF4B 4 BMF4B RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
VE 820 G4 820 BE
RG 821 G5 821 GR
BG 822 G6 822 VI
MR 3026 K5 3026A GR
ECC1
JN CC
JN CC1
2V GR
JN CC 2
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
2V NR
MR BMF1 1
BMF 1
BB00
M000
CA00
D3AQ97TG


C
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
0004
50 P/B
26V JN
D
CA00
6V NR
8220
50 P/B
2V NR
2V GR
C
50 P/B
EB08
8630
E302
EC05
EC02
EC01
15V NR
26V JN
E
D
B
MC40
EB09
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
A'
D
BMF1


D3AQ97TI



CA00
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
2V NR BMF1
2V GR
CC
2V MR
1V GR BMF4B
2V NR CC1
34V NR
A9
B2
A8
B5
B09
C02
B08
C05
C001
16V NR
6245 /8000
6
0004
10 16
26V JN C05D
8641
15V NR
822
3
1304
9
1421
4V NR BMF1
BMF4
A D
BMF 1
8211
8210
8212
8213
8641
6245
822
821
820
26V JN
12 23 8 21 26 11 7 19 6
8630
13 1 5 4
15V NR M8630
B08A C021
B09B
8213
8212
8210
8211
6V NR
1 3 4 5
8220
ME40 /M8630
MC40
3V BE
3V MR
4V NR 8225
8220
M1208
1 3 4
1317
1256
1255
8208
1208
ME01
MM01
BB00
M000
D3AQ97UR



E120
1421 RS
8225 VE
20 MOT
15V NR
3 822 VE
9 1421 RS
1304
4V NR
1 8225 VE
3 8220 VE
4 M1208 VJ
1208
EM01
M1208 VJ
ME01 VJ
MM01
ME01 VJ
IC02 30V MR
VE 820 H1 820 VE
RG 821 H2 821 VE
BG 822 H3 822 VE
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
10 PR
IC01 133V
BA BMF4B 4 BMF4B RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
VE 820 G4 820 BE
RG 821 G5 821 GR
BG 822 G6 822 VI
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF1
BB00
M000
E820B
VE 820
VE 821
VE 8220
EC05
C05 JN
C05D MR
0004
26V JN MR
10 C05D OR
16 8641
8630
26V JN BE
6 820 VI
7 822 MR
8 8212 OR
11 6245 MR
12 8211 GR
19 821 MR
21 8213 OR
23 8210 OR
26 8641
15V NR
1 B08A JN
4 B09B OR
5 C021 OR
13 M8630 VJ
MC40
M8630 VJ
50 P/B
EB08
JN B08
JN B08A
EB09
RS B09
OR B09B
EC02
JN C02
OR C021
16V NR
OR 6245 6
C001
6V NR
MR 8213 1
MR 8212 3
OR 8210 4
MR 8211 5
8220
34V NR
JN B08 A8
RS B09 A9
JN C02 B2
JN C05 B5
2V NR
JN CC1 2
1V GR
RG. BMF4B 1
BH28
ECC1
JN CC
JN CC1
2V GR
JN CC 2
2V NR
MR BMF1 1
CA00
D3A097UG


20 MOT
IC02
H
F
G
A
C
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
H
EM01
15V NR
IC02
1304
20 MOT
E820B
G
MM01
20 MOT
F
1208
20 MOT
E120
4V NR
E
0004
50 P/B
26V JN
D
CA00
6V NR
8220
50 P/B
2V NR
2V GR
C
50 P/B
EB08
8630
EC05
EC02
EC01
15V NR
26V JN
E
D
B
MC40
EB09
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ97UI



82.7
CA00
NR
GR
MR
2V BMF1
2V CC
2V
BH28
SH
F27
F9
F2
F8
F5
F3
1V GR BMF4B
2V NR CC1
34V NR
B09
C02
B08
A8
B5
6245 /8000
16V NR
C001
0004
25V JN C05D
8641
4V NR BMF1 BMF4
A
D
BMF1
12---
8200
8259
8211
8210
8212
8213
8641
6245
821
820
822
26V JN
8630
15V NR M8630
/M8630
ME40
MC40
B08A
C021
B09B
BB00
8213
8212
8210
8211
6V NR
8220
M000
D3AQ97VR



EB08
B08 JN
B08A JN
EB09
RS B09
OR B09B
50 P/B
EC05
C05 JN
C05D MR
EC02
JN C02
OR C021
26V JN
10 C05D MR
16 8641 OR
0004
OR
16V NR
6245 6
C001
26V JN
6 820 BE
7 822 VI
8 8212 MR
11 6245 OR
12 8211 MR
19 821 GR
21 8213 MR
23 8210 OR
26 8641 OR
6V NR
MR 8213 1
MR 8212 3
OR 8210 4
MR 8211 5
8220
15V NR
1 B08A JN
4 B09B OR
5 C021 OR
13 M8630 VJ
8630
34V NR
JN B08 A8
RS B09 A9
JN C02 B2
JN C05 B5
BH28
10 PR
VE 8200A
RG 8200B
BG 8269
12--
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
2V NR
JN CC1 2
1V GR
RG BMF4B 1
MC40
M8630 VJ
IC01 133V
BA BMF4B 4 BMF4B RG
MR BMF1 5 BMF1 MR
VE 8200A G4 820 BE
RG 8200B G5 821 GR
BG 8269 G6 822 VI
ECC1
JN CC
JN CC1
2V GR
JN CC 2
2V NR
MR BMF1 1
CA00
4V NR
MR BMF1 A
RG BMF4 D
BMF 1
BB00
M000
D3AQ97VG


C
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
E
0004
50 P/B
26V JN
D
CA00
6V NR
8220
50 P/B
2V NR
2V GR
C
50 P/B
EB08
8630
EC05
EC02
EC01
15V NR
26V JN
E
D
B
MC40
EB09
B
2V NR
1V GR
C001
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ97VI



CA00
2V NR
2V GR
2V MR
BMF2A
KK
BH28
F13
F19
2V BE
BMF3
34V NR
B13A
C13
D19
E19
KK
K19
ME31
/ME32
MC31
K19C
M8308
834
B13A
5V VE
8308
8311
8312
8310
836
1B 4B 1A 4A
9V JN
8303
8300
8301
8302
835
1A 1B 4B 4A
9V JN
8302
4V NR
BMF2
BMF3
B C
B C
BMF 1
8332
8331
ME47
MC46
BB00
1V 9
1V 7
1V 8
1V 10
10 6
2V MR
M000
8329
8330
8327
8328
D3A097WR



EK19
K19 BG
K19C OR
EM47
M8310 JV
M8315 JV
ME47 JV
MC46
ME47
JV
50 P/B
8308
5V VE
1 K19C OR
2 M8308 VJ
3 B13A JN
5 834 JN
8303
9V JN
1A 8310 OR
1B 8311 OR
4A 836 RS
4B 8312 OR
8302
9V JN
1A 8300 OR
1B 8301 OR
4A 835 RS
4B 8302 OR
BH28
34V NR
C13 B13A JN
D19 KK OR
E19 K19 BG
2V BE
1 BMF3 RG
8332
1V
1 1 BA
1 2 RG
1 3 BE
1 4 VE
1 5 NR
1 6 NR
1 7 MR
1 8 JN
1 9 GR
2V MR
BA BMF2A 1
OR KK 2
CA00
ICA0 9V NR
OR 8310 1A 1 BA
OR 8312 1B 3 BE
OR 8360 2A 2 RG
OR 8311 2B 4 VE
JV M8315 3B 5 NR
JN 834
RS 835
E834
OR 8350
RS 836
OR 8360
EM31
VJ M8308
VJ ME31
EBM2
MR BMF2
BA BMF2A
VJ
ME31
MC31
IC99 9V NR
OR 8300 1A 1 BA
OR 8302 1B 3 BE
OR 8350 2A 2 RG
OR 8301 2B 4 VE
JV M8310 3B 5 NR
56 SGP
56 SGP
56 SGP
ICR1 4V MR
NR 6 1 6 NR
MR 7 2 7 BE
JN 8 3 8 BE
GR 9 4 9 JN
8329
1V
1 9 JN
1 7 BE
1 8 BE
1 10 NR
8330
2V MR
1 10 NR
2 6 NR
58 NSP
8328
2V MR
1 10 NR
2 6 NR
8327
1V
1 9 JN
1 7 BE
1 8 BE
1 10 NR
58 NSC
ICR0 4V MR
NR 6 1 6 NR
MR 7 2 7 BE
JN 8 3 8 BE
GR 9 4 9 JN
55 SGC
55 SGC
8331
BA 1V 1 1
RG 1V 2 1
BE 1V 3 1
VE 1V 4 1
NR 1V 5 1
NR 1V 6 1
MR 1V 7 1
JN 1V 8 1
GR 1V 9 1
10 PR
IC01 133V
RG BMF3 1 BMF3 RG
BA BMF2 6 BMF2 MR
4V NR
BA BMF2 B
RG BMF3 C
BMF1
BB00
M000
D3A097WG


A
C
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
F
58 NSP
8329
ICA0
8330
8332
ICR1
50 P/B
E
8327
58 NSC
IC99
8328
8331
50 P/B
ICR0
D
CA00
50 P/B
2V MR
C
50 P/B
EBM2
EK19
E834
EM31
D
B
MC31
8303
F
E
MC46
EM47
8302
B
34V NR
8308
BH28
2V BE
A
C
B
BMF1


D3AQ97WI



CA00
BH28
3050
30--
8410
8430
8435
8420
8425
8440
8445
8413
CT00
MC51
MC31
BMF1
BB00
M000
D3AQ97XR



IC91 30V MR
46 HAB
50 P/B
8435
8430
8420
8425
8440
8445
CA00
CT00
8413
BH28
EB09
IC01 133V
10 PR
EBM4
BMF1
M000
BB00
8410
EM31
M8494 JV
ME31 VJ
MC31
EM84A
M8410 JV
M841E JV
M841G JV
MC51
EV01A
V11B RS
V3050 JN
EVR1
VR BA
VR1 JN
3050
VV- OR
30--
BMF4 RG
BMF4B BA
D3AQ97XG


C
EBM4
A
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
G
8413
F
8430
46 HAB
E
8435
46 HAB
D
CT00
G
5V NR
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
EV01A
EVR1
8440
50 P/B
EB09
EM84A
8445
EM31
D
B
8420
IC91
MC31
8425
46 HAB
F
E
3050
MC51
8410
B
2V NR
1V GR
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ97XI



84.1
CA00
BH28
SH
F22
F7
F11
F8
F9
2V NR BMF1
2V GR AA
2V MR
1V GR BMF4B
2V NR AA
34V NR A22
VV- V11B
B09
A9
VR V3050 4V BA
3050
30--
VV-
8V NR M841G
A22
B09A
VR1
8480 8470 8440 /8441 8430 /8431 8420 /8421 8410 /8411 8460 8450
8V BA
8410
20V MC M841E
8401 8402 8493
M8494
5V NR
/ME32 /ME31
M8410
MC51
CT00
MC31
5V
8406
8450 8460 2V NR
8430
8470 8480 2V NR
8435
4V NR BMF1 BMF4
A D
A C D
BMF 1
9004 8406 9006 9007 9008 8408 9005 8407
12V BE
8415
8410 8420 2V NR
8420
8430 8440 2V NR
8425
5V
SEL.
R4 R1
R5 R2
R6 R3
R9
R7
R10
R8
8413
8411 8421 3V NR
8440
8431 8441 3V NR
8445
BB00
M000
D3AQ97YR



50 P/B
EVR1
VR BA
VR1 JN
EB09
B09 RS
B09A RS
EM31
M8494 JV
ME31 VJ
MC31
ME31
VJ
8440
3V NR
1 8411 JN
2 8421 BG
8445
3V NR
1 8431 JN
2 8441 BG
EV01A
V11B RS
V3050 JN
IC01 133V
BA MR
BMF4B 4 BMF4B RG
BMF1 5 BMF1 MR
10 PR
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
MR
RG
4V NR
BMF1 A
BMF4 D
BMF1
BB00
M000
8406
84 ANT
5V NR
MR 8401 1
MR 8402 2
MR 8493 3
JV M8494 5
CT00
5V
1
2
3
5
8413
2V GR
BA AA 1
2V NR
MR BMF1 1
CA00
34V NR
RS B09 A9
OR VV- A11
RS V11B B11
RS A22 D22
BH28
2V NR
BA AA 1
1V GR
RG BMF4B 1
4V BA
JN V3050 1
BA VR 4
3050
IC91 30V MR
JN 8430 B1 8430 BA
BG 8440 B2 8440 BG
JN 8410 C1 8410 BA
BG 8420 C2 8420 BG
JN 8470 F1 8470 BA
BG 8480 F2 8480 BG
BA 8450 G1 8450 BA
BA 8460 G2 8460 BG
VV- OR
30--
8435
2V NR
1 8470 BA
2 8480 BG
8430
2V NR
1 8450 BA
2 8460 BG
8425
2V NR
1 8430 BA
2 8440 BG
8420
2V NR
1 8410 BA
2 8420 BG
EM84A
M8410 JV
M841E JV
M841G JV
MC51
M8410
JV
8410
8V NR
4 A22 RS
6 VR1 JN
7 B09A RS
8 M841G JV
8V BA
1 8470 JN
2 8480 BG
3 8430 JN
8431 JN
4 8440 BG
8441 BG
5 8410 JN
8411 JN
6 8420 BG
8421 BG
7 8450 BA
8 8460 BA
20V MC
1 8401 MR
2 8402 MR
3 M841E JV
4 8493 MR
13 9004 VE
14 9005 RG
15 9006 BG
16 9007 BA
17 9008 JN
18 8408 JVR
19 8406 GRR
20 8407 ORR
8415
12V BE
1 9004 VE
3 9006 BG
5 8406 GRR
6 8407 ORR
7 9005 RG
8 9008 JN
9 9007 BA
10 8408 JVR
CD
71 AR
46 HAB
D3AQ97YG


84 ANT
8406
G
C
C
C
A
EBM4
71 AR
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
H
8413
G
71 AR
8415
12V BE
F
8430
46 HAB
E
8435
46 HAB
D
H
CT00
5V NR
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
EVR1
84 ANT
EV01A
EB09
8440
50 P/B
EM84A
8410
8445
EM31
MC51
B
D
8420
IC91
MC31
8425
46 HAB
F
E
71 AR
3050
B
2V NR
1V GR
34V NR
BH28
A
A
D
BMF1


D3AQ97YI



CA00
BH28
F22
F7
F11
F8
F9
SH
NR
GR
MR
2V BMF1
2V AA
2V
1V GR BMF4B
2V NR AA
34V NR A22
VV- V11B
B09
A9
A11
B11
VR
V3050
4V BA
3050
30--
VV-
8410
8V NR M841G
A22
B09A
VR1
8480 8470 8440 /8441 8430 /8431 8420 /8421 8410 /8411 8460 8450
8V BA
20V MC M841E
8401 8402 8493
9004 8406 9006 9007 9008 8408 9005 8407
8450 8460
2V NR
8430
8470 8480
8435
M8410
MC51
8401 8402 8493 M8494
5V NR
ME31 /ME32
MC31
CT00
8406
4V NR BMF1 BMF4
A D
BMF 1
5V
9004 8406 9006 9007 9008 8408 9005 8407
12V BE
8415
8410 8420
2V NR
8420
8430 8440
2V NR
8425
BB00
M000
SEL.
R4 R1
R5 R2
R6 R3
R9
R7
R10
R8
8413
8411 8421
3V NR
8440
8431 8441
3V NR
8445
D3AQ97ZR



50 P/B
IC91 30V MR
3V NR
8440
5V NR
CT00
5V
8413
3V NR
8445
MC51
30--
VV-
8435
2V NR
8430
2V NR
8425
2V NR
8420
2V NR
EB09
EM84A
M8410 JV
M841E JV
M841G JV
2V GR
CA00
2V NR
MC31
EM31
EV01A
V11B RS
V3050 JN
EVR1
VR BA
VR1 JN
34V NR
2V NR
1V GR
BH28
8V NR
8V BA
4V BA
3050
IC01 133V
10 PR
84 ANT
8406
12V BE
CD
8415
71 AR
EBM4
RG BMF4
BA BMF4B
4V NR
BMF1
BBOO
M000
8410
20V MC
D3AQ97ZG



84 ANT
8406
C
C
C
E
A
EBM4
71 AR
50 P/B
IC01
10 PR
BB00
M000
H
8413
G
8430
46 HAB
F
8435
46 HAB
E
8415
71 AR
12V BE
D
H
CT00
5V NR
CA00
50 P/B
2V NR
2V GR
C
84 ANT
EV01A
EVR1
EM84A
8440
50 P/B
8410
8445
EB09
EM31
D
B
8420
IC91
MC31
8425
46 HAB
G
F
71 AR
3050
MC51
B
2V NR
1V GR
34V NR
BH28
A
D
A
BMF1


D3AQ97ZI



71 AR
50 P/B
95 GPL
22 MOT/C
20 MOT
10 PR
D3AP03WP



D3AP06AP
54 CEINT/G
53 SLG
10 PR
50 P/B
54 CEINT/D
53 SLD
53 SAC
30 ABR
32 SUSP
23 BR/HY
12 US FR



71 AR
50 P/B
95 GPL
22 MOT/C
20 MOT
10 PR
D3AP03YP


D3AP06CP
54 CE INT/G
53 SLG
10 PR
50 P/B
54 CE INT/D
53 SLD
53 SAC
30 ABR
32 SUSP
23 BR/HY
12 US FR


D3AP03XP
IC01
IC96
IC09
IC63A
IC63
IC02


D3AP04BP
ICB0A
ICB5
ICA1
IC01
ICB0B
ICB6
IC04
IC04A
IC06
IC10


D3AP03ZP
IC01
IC96
IC09
IC63A
IC63
IC02


D3AP04FP
ICB0A
ICB5
ICA1
IC01
ICB0B
ICB6
IC04
IC04A
IC06
IC10

Automobiles CITROËN

Société Anonyme au capital de 1 400 000 000 F
R.C.S. Nanterre B 642050.199 - SIRET 64205019900644

Siège Social : 62, boulevard Victor-Hugo

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Tél. : 01.47.48.41.41 - Télex : CITR 614 830 F

AC. QCAV / MTD
Méthodes Techniques Documentation
C/o PCI 9, avenue du Maréchal Juin
92366 - Meudon-La-Forêt Cedex
Édition Juin 2000

Impression BL Sprint

© "Rättigheterna till den tekniska informationen som finns denna broschyr tillhör uteslutande Citroën, Kopiering, översättning eller distribution, helt eller delvis, av dessa informationer är förbjuden utan föregående skriftlight tillstånd av Citroën".